

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 08/2020

OBJEDNATEL :		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		 <small> KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz </small>			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN					
VYPRACOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA					
KONTROLOVAL	ING. MILOŠ KVASNIČKA					
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN				
NÁZEV AKCE : <div style="text-align: center;"> NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.) </div>			STUPEŇ	DPS		
			DATUM	08/2020		
			FORMÁT / POČET STR.	A4 / 59		
			MĚŘÍTKO	- - -		
						ARCHIVNÍ ČÍSLO
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :		Č. ZAK	15033	ČÍSLO	
SO 01 PAVILON A	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		SOUBOR	xlsx	SOUPRAVY	
NÁZEV PŘÍLOHY : <div style="text-align: center;"> TABULKA PROPOJENÍ TECHNOLOGIE KABELOVÁ LISTINA </div>			Č. PŘÍLOHY : <div style="text-align: center;"> 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO01-02 </div>			

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka	
						char.	pojistka	jistič	chránič					
							I (A)	I (A)	ΔI(A)					In(A)

Investor VN část	ČEZ									35-CXEKVCEY 3x1x120			
TR2	energo centrum	VN rozv.	10kV		900			100A		35-CXEKVCEY 3x1x70	rozv.		VN rozvaděč a TR1000kVA v energocentru
TR1	energo centrum	VN rozv.	10kV		900			100A		35-CXEKVCEY 3x1x70	rozv.		VN rozvaděč a TR1000kVA v energocentru
RH2	energo centrum	TR2	400		900			1250		5xCYY 4x300	rozv.		Trasa TR2 a rozvaděč RH2 v energocentru Jednožilové kabely spáskovat jako třífázový kabel "4J"
Propojení hlídání teploty TR2 s ochranným termistorovým relé v RH2 - 2x CYKY 30x2,5													
ATS DA+UPS	DA	RH2	400		350	B		1250A		7xAKYK 4x240	rozv.		Trasa RH2 do ATS DA+UPS rozvaděče DA /DA není věcí PD/
UPOZORNĚNÍ:													
Všechny rozvaděče propojit, smýčkovat - kabelem RJ485 pro budoucí možný monitoring rozvaděčů. Výkresové dále neznačeno, ukončit na svorkovnici jako rezervu													
RH	A.S.06	RH2	400		500	B		1250A		7xAKYK 4x240	rozv.		Trasa RH2 do rozvaděče RH
RH	A.S.06	RH2						Optický kabel Multimode FX DSC 10/100, Mbit 1300nm 50/125 Dm 0-8dB 0-5km 1.0dB/km 800Mhz*km					
RDApoz	A.S.07	ATS DA+UPS	400		350	B		vypínač		5xAKYK 4x240	rozv.		Trasa z ATS DA+UPS
RN	A.S.06	ATS DA+UPS	400		120	B		vypínač		2xAKYK 4x240	rozv.		Trasa z ATS DA+UPS
RDA	A.S.06	RDApoz	400		220	B		450		2x CXKH-V 4x185	rozv.		
RPVDO	A0.04	RN	400		25	B		63		CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče, ATICS
RPVDO	A0.04	RPDO	400		25	B		63		CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče, ATICS
Proudová přípojnice "A" 160A	stoup.	"RN"	400		70	B		160		CXKH-R 5x120	rozv.		Rozvaděče, kabel připojuje proudové přípojnice
Proudová přípojnice "B" 160A	stoup.	"RN"	400		70	B		160		CXKH-R 5x120	rozv.		Rozvaděče, kabel připojuje proudové přípojnice
RPDO	A0.04	"RDA"	400		35	B		80		CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče, ATICS
RPDO	A0.04	"RP"	400		35	B		80		CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče, ATICS
Proudová přípojnice "A" 160A	stoup.	"RDA"	400		70	B		160		CXKH-R 5x120	rozv.		Rozvaděče, kabel připojuje proudové přípojnice
Proudová přípojnice "B" 160A	stoup.	"RDA"	400		70	B		160		CXKH-R 5x120	rozv.		Rozvaděče, kabel připojuje proudové přípojnice
RP	A0.04	"RH"	400		80	B		315		2x CXKH-R 5x120	rozv.		Rozvaděče
Proudová přípojnice "A" 250A	stoup.	"RH"	400		100	B		250		CXKH-R 5x240	rozv.		Rozvaděče, kabel připojuje proudové přípojnice
Proudová přípojnice "B" 250A	stoup.	"RH"	400		100	B		250		CXKH-R 5x240 / 1x240 zž	rozv.		Rozvaděče, kabel připojuje proudové přípojnice
HOP, rozvodna 1pp m.č. 0.06	1PP	HOP											Propojení HOP
Dále veden CYY zž v obou stoupačkách do síťových rozvaděčů v patrech. Dále děleno dle "blokového schéma" na "PA" a "PE" přípojnice a smýčkováno. PA, PE oddělené pro každé "půlpatro"													
RPDOZIS	A0.27	RPDO	400		4	B		2x25		CXKH-R 5x16	rozv.		Rozvaděče
RPVDOZIS	A0.27	RPVDO	400		4	B		2x25		CXKH-R 5x16	rozv.		Rozvaděče
RPt	A0.04	RH	400		40	B		100		CXKH-R 5x70	rozv.		Rozvaděč technologic. místností, umístěný ve společné skříně s RPtDA a RPtUPS
RPtDA	A0.04	RDA	400		20	B		80		CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděč technologic. místností, umístěný ve společné skříně s RPt a RPtUPS

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění					kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič					
							I (A)	I (A)	ΔI(A)	In(A)				
RPtUPS	A0.04	RN	400		20	B		50			CXKH-R 5x25	rozv.		Rozvaděč technolog. místností, umístěný ve společné skříni s RPt a RPtDA
R1A	A1.15	Box	400		50	B		125			CXKH-R 5x95	rozv.		Rozvaděče
R1ADO	A1.15	Box	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R1ADO	A1.15	R1A	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R1AVDO	A1.15	Box	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R1AVDO	A1.15	R1ADO	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R1B	A1.15	Box	400		50	B		125			CXKH-R 5x95	rozv.		Rozvaděče
R1BDO	A1.15	Box	400		40	B		80			CXKH-R 5x10	rozv.		Rozvaděče
R1BDO	A1.15	R1B	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R1BVDO	A1.15	Box	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R1BVDO	A1.15	R1BDO	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R2A	A2.21	Box	400		50	B		125			CXKH-R 5x95	rozv.		Rozvaděče
R2ADO	A2.21	Box	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R2ADO	A2.21	R2A	400		50	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R2AVDO	A2.21	Box	400		50	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R2AVDO	A2.21	R2ADO	400		50	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R2B	A2.04	Box	400		50	B		125			CXKH-R 5x95	rozv.		Rozvaděče
R2BDO	A2.04	Box	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R2BDO	A2.04	R2B	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R2BVDO	A2.04	Box	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R2BVDO	A2.04	R2BDO	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R3A	A3.03	Box	400		50	B		125			CXKH-R 5x95	rozv.		Rozvaděče
R3ADO	A3.03	Box	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R3ADO	A3.03	R3A	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R3AVDO	A3.03	Box	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R3AVDO	A3.03	R3ADO	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R3B	A3.16	Box	400		50	B		125			CXKH-R 5x95	rozv.		Rozvaděče
R3BDO	A3.16	Box	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R3BDO	A3.16	R3B	400		40	B		80			CXKH-R 5x50	rozv.		Rozvaděče
R3BVDO	A3.16	Box	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče
R3BVDO	A3.16	R3BDO	400		30	B		63			CXKH-R 5x35	rozv.		Rozvaděče

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka			
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chránič ΔI(A)	ln(A)						
PA přípojnice pospojování	AS.15	RP								1x16zž		ZEM	2xEPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
XM/Z/0,3/11.1	AS.15	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO			
XM/Z/0,3/11.2	AS.15	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM			
XM/Z/1,2/11.3	AS.15	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM			
XM/Z/1,2/11.4	AS.15	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO			
XV/Z/0,3/3.1	AS.15	RPVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO			
XV/Z/0,3/3.2	AS.15	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m			
XV/Z/0,3/3.3	AS.15	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO			
XV/Z/0,3/3.4	AS.15	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m			
XM/Z/0,3/12.1A	AS.15	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PO			
XM/Z/0,3/12.2A	AS.15	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM			
XM/Z/1,2/12.3A	AS.15	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM			
XM/Z/1,2/12.4A	AS.15	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO			
Viz "technologie"	AS.16															
PA přípojnice pospojování	AS.17	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.17	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
PAp přípojení podlahy	AS.17	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy			
PAz přípojení zařízení	AS.17	PA								1x4zž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení			
XM/Z/1,2/12.1	AS.17	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO			
XM/Z/1,2/12.2	AS.17	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM			
XM/Z/1,2/12.3	AS.17	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st.PO			
XV/Z/1,2/4.1	AS.17	RPVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, vč. III. st. PO			
XV/Z/1,2/4.2	AS.17	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m			
V/Z/1,2/5	AS.17	RPVDO	400		2	B		16		5lx2,5	vývod	VDO	Rozvaděč ZT			
M/Z/13	AS.17	RP	400		125	B		250		5lx240	vývod	MDO	Rozvaděč ZT			
Předávací místo TZB	AS.18	předávací místo je v m.č. AS.017											Kabely v tomto místě ukončit s 10m rezervou. Další instalace není věcí této PC			
PA přípojnice pospojování	AS.18	RP								1x16zž-10m rezerva		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.18	RP								1x16zž-10m rezerva		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
PAu dvojnásobná svorka	AS.18	PA								1x4zž-10m rezerva		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB			
PAp přípojení podlahy	AS.18	PA								1x4zž-10m rezerva		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy			
PAz přípojení zařízení	AS.18	PA								1x4zž-10m rezerva		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení			
E0PD	AS.18	RPDO	230		0,5	B		10		3lx1,5	světlo	DO	Vývod pro světelné zdroje v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD			
													15m kabelová rezerva			
E0PV	AS.18	RPVDO	230		0,5	B		10		3lx1,5	světlo	VDO	Vývod pro světelné zdroje v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD			
													15m kabelová rezerva			
XVDOZIS/Z/1	AS.18	RPVDOZIS	230		1	B		16		3lx2,5	zásuvky	VDO	Vývod pro oranž. zásuvky v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD			
													III.st. přep. ochrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva			
XDOZIS/Z/1	AS.18	RPDOZIS	230		1	B		16		3lx2,5	zásuvky	DO	Vývod pro žluté zásuvky v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD			
													III.st. přep. chrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva			
XV/Z/-/6	AS.18	RPVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro červené zásuvky v AS.18 /předávací m. AS.17/, dále není věcí této PD			
													III.st. přep. ochrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva			
XD/Z/-/7	AS.18	RPDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, vč. III. st. PC			
													III.st. přep. chrany a zásuvka není věcí této PD, 15m kabelová rezerva			
PA přípojnice pospojování	AS.24	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
PAp přípojení podlahy	AS.24	PA								1x4zž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy			
XM/Z/0,9/14.1	AS.24	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.			
XM/Z/0,9/14.2	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XM/Z/0,9/14.3	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XM/Z/0,9/14.4	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XM/Z/0,9/14.5	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XM/Z/0,9/14.6	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.			
XV/Z/0,9/7.1	AS.24	RPVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.			
XV/Z/0,9/7.2	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.			
XV/Z/0,9/7.3	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.			
XV/Z/0,9/7.4	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.			
XM/Z/0,9/15.1	AS.24	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.			
XM/Z/0,9/15.2	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XM/Z/0,9/15.3	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XM/Z/0,9/15.4	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XM/Z/0,9/15.5	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XM/Z/0,9/15.6	AS.24	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XV/Z/0,9/8.1	AS.24	RPVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XV/Z/0,9/8.2	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XV/Z/0,9/8.3	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XV/Z/0,9/8.4	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XV/Z/0,9/8.5	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XV/Z/0,9/8.6	AS.24	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	AS.23	RP								1x16zž		ZEM	2xEPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.23	RP								1x16zž		ZEM	2xEPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	AS.23	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp přípojení podlahy	AS.23	PA								1x4zž		ZEM	6ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz přípojení zařízení	AS.23	PA								1x4zž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení				
XM/Z/1,2/16.1	AS.23	RP	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/1,2/16.2	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XM/Z/0,3/16.3	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XM/Z/0,3/16.4	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XV/Z/0,3/9.1	AS.23	RPVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XV/Z/0,3/9.2	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m				
XV/Z/0,3/9.3	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m				
XV/Z/0,3/9.4	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XV/Z/0,3/9.5	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m				
XV/Z/0,3/9.6	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m				
XV/Z/0,3/9.7	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m				
XV/Z/0,3/9.8	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, do SDK v0,3m				
XM/Z/0,3/17.1	AS.23	RP	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/0,3/17.2	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/0,3/17.3	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/0,3/17.4	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/1,2/17.5	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XD/Z/1,2/8.1	AS.23	RPDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PC				
XD/Z/1,2/8.2	AS.23	RPDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PC				
XD/Z/1,2/8.3	AS.23	RPDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XD/Z/0,3/8.4	AS.23	RPDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XDOZIS/Z/1,2/2.1	AS.23	RPDOZIS	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zásuvky	DO	Zásuvka DOZIS, žlutá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PO /speciální PO/				
XV/Z/1,2/10.1	AS.23	RPVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PC				
XV/Z/0,3/10.2	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XV/Z/0,3/10.3	AS.23	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
EM/Z/linka/1	AS.23	RP	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XM/Z/1,2/18.1	AS.23	RP	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/1,2/18.2	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/18.3	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/0,3/18.4	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/0,3/18.5	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/1,2/18.6	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/18.7	AS.23	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
PA přípojnice pospojování	AS.19	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
XM/Z/1,2/19.1	AS.19	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	AS.21	AS.19								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XM/Z/1,2/19.2	AS.21	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	AS.22	AS.23								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XM/Z/1,2/20.1	AS.22	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XM/Z/0,3/20.2	AS.22	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/1,2/20.3	AS.22	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XM/Z/1,2/20.4	AS.22	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XM/Z/1,2/20.5	AS.22	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
EM/Z/linka/2	AS.22	RP	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
PA přípojnice pospojování	AS.25	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.25	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	AS.25	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XM/Z/1,2/21.1	AS.25	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	AS.26	PA-AS.25								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.26	PA-AS.25								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	AS.26	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XM/Z/0,3/21.2	AS.26	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	AS.27	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.27	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	AS.27	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XM/Z/2-2,5/1TV	AS.27	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do OM, pro TV, III.st. PO				
XM/Z/1,2/22.1	AS.27	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XM/Z/1,2/22.2	AS.27	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XM/Z/1,2/22.3	AS.27	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
Pospojování, EP připojit min CXXH-R 1x16 mm2 zž, před rozdělením PE a PA												ZEM					
XMt/C/1,2/23.1	AS.28	RPt	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu				
XMt/C/1,2/23.2	AS.56	RPt								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu				
Pospojování, EP připojit min CXXH-R 1x16 mm2 zž, před rozdělením PE a PA												ZEM					
XMt/C/1,2/24.1	AS.29	RPt	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka, bílá, IP44, v1,2m, do OM				
XMt/C/1,2/24.2	AS.30	RPt								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka, bílá, IP44, v1,2m, do OM				
XMt/C/1,2/25	AS.29	RPt	400		1	B		16	0,03	5lx2,5	zás	MDO	Zásuvka, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A				
XMt/C/1,2/26	AS.30	RPt	400		1	B		16	0,03	5lx2,5	zás	MDO	Zásuvka, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A				
Pospojování, EP připojit min CXXH-R 1x16 mm2 zž, před rozdělením PE a PA												ZEM					
XMt/C/1,2/27	AS.31	RPt	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka, bílá, IP44, v1,2m, do OM				
XMt/C/1,2/28	AS.31	RPt	400		1	B		16	0,03	5lx2,5	zás	MDO	Zásuvka, IP44, v1,2m, na OM, 400V/16A				
XM/Z/0,3/29.1	AS.32	RP	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/0,3/29.2	AS.32	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/0,3/29.3	AS.32	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	AS.33	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.33	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	AS.33	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	AS.33	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	AS.33	PA								1x4zž		ZEM	2ks z PA v místnosti k zařízení				
XM/Z/1,2/30.1	AS.33	RP	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM, III.st.PO				
XM/Z/1,2/30.2	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM				
XV/Z/1,2/11.1	AS.33	RPVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP54 , v1,2m, na OM BETON				
XV/Z/1,2/11.2	AS.33	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP54 , v1,2m, na OM				
XV/Z/1,2/11.3	AS.33	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP54 , v1,2m, na OM, III. st. PO				
XV/Z/1,2/11.4	AS.33	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP54 , v1,2m, na OM				
XV/Z/1,2/11.5	AS.33	RPVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP54 , v1,2m, na OM, III. st. PO				
EM/Z/linka/3	AS.33	RP	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO, vč. trubek, vývodek, do BT				
EM/Z/digestof/3	AS.33	RP	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO, vč. trubky Ø40, vývodek, do BT				
XM/Z/0,3/31.1	AS.33	RP	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v0,3m, na OM, III.st.PO				
XM/Z/0,3/31.2	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v0,3m, na OM				
XM/Z/1,2/31.3	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM				
XM/Z/1,2/31.4	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM				
XM/Z/1,2/32.1	AS.33	RP	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM, III.st.PO				
XM/Z/1,2/32.2	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM				
XM/Z/1,2/32.3	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM				
XM/Z/1,2/32.4	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM				
XM/Z/1,2/32.5	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM, III.st.PO				
XM/Z/1,2/32.6	AS.33	RP								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54 , v1,2m, na OM				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíči I (A)	chrániči ΔI(A) In(A)								
D/Z/1,2/33, digestoř	AS.33	RPDO	230		3	B		20	0,03	3Jx6	Z106	DO	Hl. vyp. na OM, v=1,2m, mimo BE2N3, x-IP65, 25A, viz inst. plán "Z106", kabel vést podhledem k trubce v betonu pr. 40 a k zemi, volný vývod 7m, Dále instalace do nevybušné upávky dle dodavatele zařízení, není věcí této PD				
XD/Z/1,2/9.1	AS.33	RPDO	230		1	B		16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3				
XD/Z/1,2/9.2	AS.33	RPDO								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, mimo BE2N3				
XD/Z/1,2/9.3	AS.33	RPDO								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3				
XM/Z/1,2/35.1	AS.33	RP	230		1	B		16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3				
XM/Z/1,2/35.2	AS.33	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP54, v1,2m, na SDK, III.st.PO, mimo BE2N3				
XV/Z/1,2/12.1	AS.33	RPVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP54, v1,2m, na OM, III. st. PO, mimo BE2N3				
EM/Z/4	AS.33	RP	230		1	B		10	0,03	3Jx1,5	G	MDO	2x germicidní trubice				
PA přípojnice pospojování	AS.34	AS.33								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.34	AS.33								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp přípojení podlahy	AS.34	PA								1x4zž		ZEM	3ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz přípojení zařízení	AS.34	PA								1x4zž		ZEM	2ks z PA v místnosti k zařízení				
EM/Z/linka/5	AS.34	RP	230		0,2	B		10	0,03	3Jx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XM/Z/1,2/36.1	AS.34	RP	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/1,2/36.2	AS.34	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/36.3	AS.34	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/1,2/36.4	AS.34	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
M/Z/1,2/37 myčka	AS.34	RP	400		9,7	B		25	0,03	5Jx6	Z101	MDO	Hl. vyp. do SDK, v=1,2m, 25A, viz inst. plán "Z101", kabel véstv SDK ke krabic				
													IP44 a ponechat 3m rezervu				
M/Z/1,2/38 sterilizátor	AS.34	RP	400		8,5	B		25	0,03	5Jx6	Z102	MDO	Hl. vyp. 40A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z102", kabel vést v SDK				
													do zásuvky 32A/IP44, v=500				
M/Z/1,2/39 sterilizátor	AS.34	RP	400		8,5	B		25	0,03	5Jx6	Z102	MDO	Hl. vyp. 40A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z102", kabel vést v SDK				
													do zásuvky 32A/IP44, v=500				
M/Z/1,2/40 sterilizátor	AS.34	RP	400		3,7	B		16	0,03	5Jx2,5	Z104	MDO	Hl. vyp. 16A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z104", kabel vést v SDK				
													do zásuvky 16A/IP44, v=500				
EM/Z/6	AS.34	RP	230		1	B		10	0,03	3Jx1,5	G	MDO	2x germicidní trubice				
EM/Z/linka/7	AS.34	RP	230		0,2	B		10	0,03	3Jx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XM/Z/1,2/41.1	AS.34	RP	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/41.2	AS.34	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/1,2/41.3	AS.34	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/41.4	AS.34	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
PA přípojnice pospojování	AS.35	AS.34								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	AS.35	AS.34								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp přípojení podlahy	AS.35	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz přípojení zařízení	AS.35	PA								1x4zž		ZEM	2ks z PA v místnosti k zařízení				
EM/Z/linka/8	AS.35	RP	230		0,2	B		10	0,03	3Jx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
EM/Z/linka/9	AS.35	RP	230		0,2	B		10	0,03	3Jx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XM/Z/1,2/42.1	AS.35	RP	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/1,2/42.2	AS.35	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/42.3	AS.35	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XM/Z/1,2/42.4	AS.35	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/43.1	AS.35	RP	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XM/Z/1,2/43.2	AS.35	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
EM/Z/10	AS.35	RP	230		1	B		10		3Jx1,5	G	MDO	germicidní trubice				
EM/Z/10A	AS.35	RP	400		17	B		32	0,03	5Jx10	Z104	MDO	Hl. vyp. 40A/IP44 do SDK, v=1,2m, viz inst. plán "Z103", kabel vést v SDK				
													do zásuvky 32A/IP44, v=500				
M/Z/0,5/10B	AS.35	RP	400		6	B		16	0,03	5Jx2,5		MDO	Zásuvka 16A/IP44, v=500				
PA přípojnice pospojování	AS.36	AS.35										ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XM/Z/0,3/44.1	AS.36	RP	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XM/Z/0,3/44.2	AS.36	RP								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	AS.37	RP								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PAz přípojení zařízení	AS.38	PA								1x4zž		ZEM	z PA k zařízení				
XM/C/1,2/45.1	AS.37	RP	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění					kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič					
							I (A)	I (A)	ΔI(A)	In(A)				
XM/C/1,2/45.2	AS.37	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/45.3	AS.37	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/45.4	AS.38	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování	AS.42	AS.37									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení	AS.41	PA									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení
XM/C/1,2/46.1	AS.42	RP	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/46.2	AS.42	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/46.3	AS.42	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/46.4	AS.41	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování	AS.43	AS.42									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení	AS.44,47	PA									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení
XM/C/1,2/47.1	AS.43	RP	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/47.2	AS.43	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/47.3	AS.43	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/47.4	AS.44	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování	AS.48	AS.43									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení	AS.45	PA									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení
XM/C/1,2/48.1	AS.48	RP	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/48.2	AS.48	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/48.3	AS.48	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/48.4	AS.47	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování	AS.49	AS.48									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení	AS.50	PA									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení
XM/C/1,2/49.1	AS.49	RP	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/49.2	AS.49	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/49.3	AS.49	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
PA přípojnice pospojování	AS.54	AS.49									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení	AS.53	PA									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení
PAz připojení zařízení	AS.50	AS53									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení
XM/C/1,2/49A.1	AS.53	RP	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/C/1,2/49A.2	AS.53	RP											MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/C/1,2/49A.3	AS.50	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XM/C/1,2/50.2	AS.54	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/50.3	AS.54	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.1	AS.55	RP	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.2	AS.55	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.3	AS.55	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
XM/C/1,2/51.4	AS.55	RP									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM
Kompresorová stanice	AS.57	Viz část "Medicínální plyny"												
XBM/C/1.1	A1.03	R1B	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, víčko
XBM/C/1.2	A1.04	1x16 mm2 zž									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, víčko
Kyslíková stanice	A1.06	Viz část "Medicínální plyny"												
PA přípojnice pospojování	A1.07	R1B									1x16zž		ZEM	2ks smýčkovat v místnosti, umístěné v EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.07	R1B									1x16zž		ZEM	2ks smýčkovat v místnosti, umístěné v EPS3 Kopos, KO125
PAp připojení podlahy	A1.07	PA									1x4zž		ZEM	4ks smýčkovat z PA v místnosti do krabice u podlahy
PAz připojení zařízení	A1.07	PA									1x4zž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení
XBM/Z/1,2/1.1	A1.07	R1B	230		1	B		16	0,03"A"		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/0,3/1.2	A1.07	R1B									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/1.3	A1.07	R1B									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/1,2/1.4	A1.07	R1B									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/1.5	A1.07	R1B									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III.st. PO
XBM/Z/1,2/1.6	A1.07	R1B									3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/0,3/2.1	A1.07	R1B	230		1	B		16	0,03"A"		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBM/Z/1,2/2.2	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/2.3	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III.st. PC				
XBM/Z/1,2/2.4	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/2.5	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/3.1	A1.07	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III.st. PC				
XBM/Z/1,2/3.2	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,9/4.1	A1.07	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/				
XBM/Z/0,9/4.2	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/				
XBM/Z/0,9/4.3	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/				
													osadit III. stupněm přepětové ochrany				
XBM/Z/0,9/4.4	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO /není věcí PD/				
XBV/Z/0,9/1.1	A1.07	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO /není věcí PD/				
XBV/Z/0,9/1.2	A1.07	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO-zásuvku				
													osadit III. stupněm přepětové ochrany /není věcí PD/				
XBV/Z/0,9/1.3	A1.07	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO /není věcí PD/				
XBV/Z/0,9/1.4	A1.07	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO /není věcí PD/				
XBD/Z/0,3/1.1	A1.07	R1BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Vývod pro zásuvku zelenou integrovanou v nábytku, v0,9m, DO-zásuvku				
													osadit III. stupněm přepětové ochrany /není věcí PD/				
EBM/Z/linka/1	A1.07	R1B	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XBM/Z/0,9/5.1	A1.07	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO				
XBM/Z/0,9/5.2	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO				
XBM/Z/0,9/5.3	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO - zásuvku				
													osadit III. stupněm přepětové ochrany				
XBM/Z/0,9/5.4	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO				
XBM/Z/0,9/5.5	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO				
XBM/Z/0,9/5.6	A1.07	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO				
XBV/Z/0,9/2.1	A1.07	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO-zásuvku				
													osadit III. stupněm přepětové ochrany				
XBV/Z/0,9/2.2	A1.07	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,9m, VDO				
PA přípojnice pospojování	A1.08	A1.07								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.08	A1.07								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
XBM/Z/0,3/8.1	A1.08	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/2,0/8.2	A1.08	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PO, pro TV				
XBM/Z/2,0/8.3	A1.08	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/0,3/8.4	A1.08	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A1.09	A1.08								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
XBM/Z/1,2/9.1	A1.09	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XBM/Z/1,2/9.2	A1.09	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
PA přípojnice pospojování	A1.10	A1.09								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
XBM/Z/1,2/9.3	A1.10	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XBM/Z/1,2/9.4	A1.10	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
PA přípojnice pospojování	A1.11	A1.10								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
XBM/Z/1,2/9.5	A1.11	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
PA přípojnice pospojování	A1.12	A1.07								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
XBM/Z/1,2/10.1	A1.12	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/10.2	A1.12	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/2-2,5/10.1TV	A1.12	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, III.st. přep. ochr. IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/2-2,5/10.2TV	A1.12	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/2-2,5/10.3TV	A1.12	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, III.st. přep. ochr. IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/2-2,5/10.4TV	A1.12	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/1,2/10A	A1.12	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A1.13	A1.07								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.13	A1.07								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125				
XBM/Z/1,2/6.1	A1.13	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/6.2	A1.13	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/6.3	A1.13	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/6.4	A1.13	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/3.1	A1.13	R1BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka			
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chráníč ΔI(A)	ln(A)						
XBV/Z/0,3/3.2	A1.13	R1BVDO										VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/7.1	A1.13	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC			
XBM/Z/0,3/7.2	A1.13	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/1,2/7.3	A1.13	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/1,2/7.4	A1.13	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/4.1	A1.13	R1BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC			
XBV/Z/0,3/4.2	A1.13	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/1,2/4.3	A1.13	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK			
XAM/Z/1,2/1.1	A1.14	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XAM/Z/1,2/1.2	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XAM/Z/1,2/1.3	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic			
XAM/Z/1,2/1.4	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic			
XAM/Z/1,2/1.5	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic			
XAM/Z/1,2/1.6	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic			
XAV/Z/0,3/1.1	A1.14	R1AVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III. st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic			
XAV/Z/0,3/1.2	A1.14	R1AVDO										VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic			
XAM/Z/1,2/2.1	A1.14	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XAM/Z/1,2/2.2	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XAM/Z/1,2/2.3	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XAM/Z/1,2/2.4	A1.14	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC			
XAV/Z/0,3/1.3	A1.14	R1AVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC			
XAV/Z/0,3/1.4	A1.14	R1AVDO										VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/1,2/12.1	A1.15	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/12.2	A1.15	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/12.3	A1.15	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/12.4	A1.15	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XAM/Z/1,2/3.1	A1.16	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC			
XAM/Z/1,2/3.2	A1.16	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v0,3m, do SDK			
XAM/Z/1,2/3.3	A1.16	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A1.16	R1A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
XAM/Z/1,2/4.1	A1.17	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
XAM/Z/1,2/4.2	A1.17	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A1.17	A1.16								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat z A1.16			
XAM/Z/1,2/5.1	A1.18	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A1.18	A1.17								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat z A1.17			
XAM/Z/1,2/5.2	A1.19	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A1.19	A1.18								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat z A1.18			
XAM/Z/1,2/5.3	A1.20	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A1.20	A1.19								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat z A1.19			
PA přípojnice pospojování	A1.21	R1A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.21	R1A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
PAz připojení zařízení	A1.21	PA								1x4ž		ZEM	1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení			
XAM/Z/1,2/6.1	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC			
XAM/Z/1,2/6.2	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XAM/Z/2,5/6.3	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV			
XAM/Z/0,3/6.4	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC			
XAM/Z/2,5/6.5	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III. st. PC			
XAM/Z/0,9/7.1	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO			
													osadit III. stupněm přepětové ochrany			
XAM/Z/0,9/7.2	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO			
XBM/Z/0,9/7.3	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO			
XAM/Z/0,9/7.4	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO			
XAV/Z/0,9/2.1	A1.21	R1AVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO-zásuvku			
													osadit III. stupněm přepětové ochrany			
XAV/Z/0,9/2.2	A1.21	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO			
XAV/Z/0,9/2.3	A1.21	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO			
XAV/Z/0,9/2.4	A1.21	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Vývod pro zásuvku červenou integrovanou v nábytku, v0,3m, VDO			
XAM/Z/0,9/8.1	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO			

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
													osadit III. stupněm přepětové ochrany				
XAM/Z/0,9/8.2	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,9m, MDO				
XAM/Z/0,9/8.3	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO				
XAM/Z/0,9/8.4	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zásuvku bílou integrovanou v nábytku, v0,3m, MDO				
XAM/Z/0,3/9.1	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/9.2	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK /obklad sloupu/				
XAM/Z/0,3/9.3	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK /obklad sloupu/				
XAM/Z/0,3/9.4	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK /obklad sloupu/				
EAM/Z/linka/1.1	A1.21	R1A	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
EAM/Z/linka/1.2	A1.21	R1A								3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAM/Z/0,3/10.1	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/10.2	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/10.3	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/10.4	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku				
XAM/Z/1,2/10.5	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku				
XAM/Z/0,3/10.6	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku				
AM/Z/1,2/11	A1.21	R1A	230		3,3	B		20	0,03	3lx4	světlo	MDO	Hl. servisní vypínač IP44, pro kávovar, kabelová rezerva				
EAM/Z/linka/2.1	A1.21	R1A	230		0,2	B		10	0,03	3lx2,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
EAM/Z/linka/2.2	A1.21	R1A								3lx2,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAM/Z/0,3/12.1	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO				
XAM/Z/podhled/12.2	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/0,3/13.1	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/13.2	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO				
XAM/Z/0,3/13.3	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/13.4	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XAM/Z/2-2,5/13.1TV	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XAM/Z/2-2,5/13.2TV	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
AM/Z/2-2,5/13B	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	vývod	MDO	Vývod, v2-2,5m, podhled, pro ovládání				
XAM/Z/2-2,5/14.1TV	A1.21	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XAM/Z/2-2,5/14.2TV	A1.21	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
PA přípojnice pospojování	A1.23	R1A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.23	R1A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAz připojení zařízení	A1.23	PA								1x4zž		ZEM	1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení				
PAu dvojnásobná svorka	A1.23	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/ v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A1.23	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XAD/Z/1,2/1.1	A1.23	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO				
XAD/Z/0,3/1.2	A1.23	R1ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XAV/Z/0,9/3.1	A1.23	R1AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/3.2	A1.23	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/3.3	A1.23	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/3.4	A1.23	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/14.1	A1.23	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/14.2	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/14.3	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/14.4	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/14.5	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/14.6	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/1,2/14.7	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XAM/Z/1,2/14.8	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XAM/Z/1,2/15.1	A1.23	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/15.2	A1.23	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku, III.st. PO				
EAM/Z/linka/3	A1.23	R1A	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
PA přípojnice pospojování	A1.24	R1A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.24	R1A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A)								
PAz připojení zařízení	A1.24	PA								1x4žž		ZEM	1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení				
PAP připojení podlahy	A1.24	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
EAM/Z/linka/4	A1.24	R1A	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5		MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAD/Z/0,3/2.1	A1.24	R1ADO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5		DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XAM/Z/1,2/16.1	A1.24	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/16.2	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, pod omítku, III.st. PO				
XAM/Z/1,2/16.3	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/16.4	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,9/4.1	A1.24	R1AVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5		VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/4.2	A1.24	R1AVDO								3lx2,5		VDO	Zásuvka do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/4.3	A1.24	R1AVDO								3lx2,5		VDO	Zásuvka do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/4.4	A1.24	R1AVDO								3lx2,5		VDO	Zásuvka do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.1	A1.24	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.2	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.3	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.4	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.5	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.6	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.7	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/17.8	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/18.1	A1.24	R1A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO				
XAM/Z/0,3/18.2	A1.24	R1A								3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA připojnice pospojování	A1.25	R1A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE připojnice ochr. uzemnění	A1.25	R1A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A1.25	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/ v místnosti, standard ABB				
PAP připojení podlahy	A1.25	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A1.25	PA								1x4žž		ZEM	1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení				
XAM/Z/0,3/19.1	A1.25	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XAM/Z/0,3/19.2	A1.25	R1A								3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, pod omítku, III.st. PO				
XAM/Z/0,3/20.1	A1.25	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XAM/Z/1,2/20.2	A1.25	R1A								3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/20.3	A1.25	R1A								3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/0,3/3.1	A1.25	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM				
XAD/Z/0,3/3.2	A1.25	R1ADO								3lx2,5		DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO				
XAD/Z/0,3/4.1	A1.25	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO				
EAM/Z/linka/5	A1.25	R1A	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5		MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
PA připojnice pospojování	A1.26	R1A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE připojnice ochr. uzemnění	A1.26	R1A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A1.26	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/ v místnosti, standard ABB				
PAP připojení podlahy	A1.26	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A1.26	PA								1x4žž		ZEM	1ks z PA /EPS3/ v místnosti k zařízení				
XAD/Z/1,2/5.1	A1.26	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO				
XAM/Z/0,9/21.1	A1.26	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/21.2	A1.26	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III. st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/21.3	A1.26	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/21.4	A1.26	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/21.5	A1.26	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/21.6	A1.26	R1A								3lx2,5		MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/5.1	A1.26	R1AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/5.2	A1.26	R1AVDO								3lx2,5		VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/5.3	A1.26	R1AVDO								3lx2,5		VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/5.4	A1.26	R1AVDO								3lx2,5		VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/22.1	A1.26	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chránič ΔI(A)								
XAM/Z/0,3/22.2	A1.26	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/22.3	A1.26	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/22.4	A1.26	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/22.5	A1.26	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/22.6	A1.26	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
EAM/Z/linka/6	A1.26	R1A	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
ZTI/1	A1.27	R1A	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	vývod	MDO	Vývod pro 2 ks TR ZTI. Trafa smýčkovat				
PA přípojnice pospojování	A1.27	R1A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PA přípojnice pospojování	A1.28	R1A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.28	R1A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti				
PAu dvojnásobná svorka	A1.28	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB				
Pap připojení podlahy	A1.28	PA								1x4žž		ZEM	5ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XAM/Z/1,2/23.1	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XAM/Z/0,3/23.2	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/10,3/6.1	A1.28	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XAD/Z/0,3/6.2	A1.28	R1ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK				
XAM/Z/1,2/24.1	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/24.2	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XAD/Z/0,3/7.1	A1.28	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO				
XAD/Z/0,3/7.2	A1.28	R1ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM				
ZTI/2	A1.28	R1A	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	vývod	MDO	Vývod pro 1 ks TR ZTI. Trafa smýčkovat				
XAM/Z/1,2/25.1	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/25.2	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XAD/Z/0,3/8.1	A1.28	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO				
XAD/Z/0,3/8.2	A1.28	R1ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM				
XAM/Z/1,2/26.1	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/26.2	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XAD/Z/0,3/9.1	A1.28	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM, vč. III. st. PO				
XAD/Z/0,3/9.2	A1.28	R1ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do OM				
XAM/Z/1,2/27.1	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/27.2	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/27.3	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/0,3/10.1	A1.28	R1ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XAD/Z/0,3/10.2	A1.28	R1ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK				
XAM/Z/podhled/28.1TV	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV, III.st. přep. ochrany				
XAM/Z/podhled/28.2TV	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/1,2/28.1	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/28.2	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/28.3	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/28.4	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/28.5	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/28.6	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,9/6.1	A1.28	R1AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XAV/Z/0,9/6.2	A1.28	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/29.1	A1.28	R1A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/29.2	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/29.3	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/29.4	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/29.5	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/29.6	A1.28	R1A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,9/7.1	A1.28	R1AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XAV/Z/0,9/7.2	A1.28	R1AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A1.29	R1B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XBM/Z/1,2/15.1	A1.29	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/15.2	A1.29	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/16.1	A1.29	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/16.2	A1.29	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/16.3	A1.29	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/16.4	A1.29	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBV/Z/0,3/6.1	A1.29	R1BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XBV/Z/0,3/6.1	A1.29	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBD/Z/0,3/2.1	A1.29	R1BDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	DO Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XBD/Z/0,3/2.2	A1.29	R1BDO									3lx2,5	zás	DO Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A1.30	1.29									1x16žž	ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XBM/Z/1,2/17.1	A1.30	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/17.2		R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/17.3	A1.31	R1B															
PA přípojnice pospojování	A1.33	R1B									1x16žž	ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XBM/C/1,2/18.1	A1.33	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastrc				
XBM/C/1,2/18.2	A1.33	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastrc				
XBM/C/2,3/19	A1.33	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastrc				
XBM/C/1,2/20.1	A1.33	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastrc				
XBM/C/1,2/20.2	A1.33	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastrc				
XBM/C/0,3/21	A1.33	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a kuchyňské linky, dle PD gastrc				
XBM/C/0,3/22.1	A1.33	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/C/0,3/22.2	A1.33	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/C/0,3/22.3	A1.33	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/C/0,3/22.4	A1.33	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XBM/C/0,3/22.5	A1.33	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/C/0,3/22.6	A1.33	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/Z/2-2,5/26ATV	A1.33	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
EBM/Z/2,3/26	A1.33	R1B	230		0,5	B		10	0,03		3lx1,5	světlo	MDO Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, viz PD gastrc				
XBM/Z/0,3/23.1	A1.34	R1B	230			B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/Z/0,3/23.2	A1.34	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/23.3	A1.34	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/23.4	A1.34	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/Z/0,3/23.5	A1.34	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/Z/0,3/23.6	A1.34	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBV/Z/0,3/7.1	A1.34	R1BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XBV/Z/0,3/7.2	A1.34	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/23A.1	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/Z/0,3/23A.2	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/23A.3	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/23A.4	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XBM/Z/0,0/24.1-8	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 8xMOD45, 4xvolné místo standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm, III, st. PO				
XBV/Z/0,3/8.1	A1.35	R1BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XBV/Z/0,3/8.2	A1.35	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/podhled/25	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV, III.st. PO				
XBM/Z/2-2,5/26.1TV	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XBM/Z/2-2,5/26.2TV	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
BM/Z/2-2,5/26BTV	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Vývod, v=2 - 2,5m, plátno				
XBM/Z/0,3/27.1	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/27.2	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/9.1	A1.35	R1BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XBV/Z/0,3/9.2	A1.35	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,0/28.1-8	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 8xMOD45, 4xvolné místo standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm				
PaZ připojení zařízení	A1.35	R1B									1x4žž	ZEM	1ks z R1B v místnosti k zařízení				
XBM/Z/0,3/29.1	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/29.2	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/10.1	A1.35	R1BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, III. st. PC				
XBV/Z/0,3/10.2	A1.35	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/30.1	A1.35	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, dále dle PD gastrc				
XBM/Z/1,2/30.2	A1.35	R1B									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, dále dle PD gastrc				
EBM/Z/2,3/30A	A1.35	R1B	230		0,5	B		10	0,03		3lx1,5	světlo	MDO Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro				
PA přípojnice pospojování	A1.36	R1B									1x16žž	ZEM	EPS3 Kopos, KO125				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBM/Z/1,2/31.1	A1.36	R1B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko			
XBM/Z/1,2/31.2	A1.37	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko			
PA přípojnice pospojování	A1.38	R1B									1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti			
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.38	R1B									1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti			
PAu dvojnásobná svorka	A1.38	PA									1x4ž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB			
Pap připojení podlahy	A1.38	PA									1x4ž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy			
PAz připojení zařízení	A1.38	PA									1x4ž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení			
BD/Z/VS/3	A1.38	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"		3lx2,5	svítidl.	DO	Vyšetřovací svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V			
XBM/Z/0,3/32.1	A1.38	R1B	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC			
XBM/Z/0,3/32.2	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/32.3	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBD/Z/1,2/4.1	A1.38	R1BDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO			
XBD/Z/1,2/4.2	A1.38	R1BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK			
XBD/Z/1,2/4.3	A1.38	R1BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK			
XBM/Z/0,9/33.1	A1.38	R1B	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/33.2	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/33.3	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/33.4	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/33.5	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/33.6	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/33.7	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/33.8	A1.38	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBV/Z/0,9/11.1	A1.38	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.			
XBV/Z/0,9/11.2	A1.38	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.			
XBV/Z/0,9/11.3	A1.38	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.			
XBV/Z/0,9/11.4	A1.38	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.			
BD/Z/VS/4	A1.38	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"		3lx2,5	zařiz.	DO	Negatoskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V			
XBM/Z/1,2/34.1	A1.38	R1B	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC			
XBM/Z/1,2/34.2	A1.38	R1B											MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC			
XBM/Z/1,2/34.3	A1.38	R1B											MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
EBM/Z/linka/35	A1.38	R1B	230		0,2	B		10	0,03"A"		3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO			
PA přípojnice pospojování	A1.39	R1B									1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti			
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.39	R1B									1x16ž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti			
PAu dvojnásobná svorka	A1.39	PA									1x4ž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB			
Pap připojení podlahy	A1.39	PA									1x4ž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy			
PAz připojení zařízení	A1.39	PA									1x4ž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení			
XBM/Z/0,3/36.1	A1.39	R1B	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC			
XBM/Z/0,3/36.2	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/36.3	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBD/Z/1,2/6.1	A1.39	R1BDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO			
XBD/Z/1,2/6.2	A1.39	R1BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK			
XBD/Z/1,2/6.3	A1.39	R1BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK			
XBM/Z/0,9/37.1	A1.39	R1B	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/37.2	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/37.3	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/37.4	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/37.5	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/37.6	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/37.7	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBM/Z/0,9/37.8	A1.39	R1B									3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.			
XBV/Z/0,9/12.1	A1.39	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.			
XBV/Z/0,9/12.2	A1.39	R1BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.			
XBV/Z/0,9/12.3	A1.39	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.			

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBV/Z/0,9/12.4	A1.39	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/1,2/38.1	A1.39	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/38.2	A1.39	R1B										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/38.3	A1.39	R1B										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
EBM/Z/linka/39	A1.39	R1B	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
PA přípojnice pospojování	A1.40	R1B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.40	R1B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat, 2ks v místnosti				
Pap připojení podlahy	A1.40	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XBM/Z/0,3/40.1	A1.40	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/40.2	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/40.3	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/40.4	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/40.5	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/40.6	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do OM				
XBM/Z/0,9/41.1	A1.40	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/41.2	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/41.3	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/41.4	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/41.5	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/41.6	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/41.7	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/41.8	A1.40	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.1	A1.40	R1BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.2	A1.40	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.3	A1.40	R1BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.4	A1.40	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/1,2/41A.1	A1.41	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XBM/Z/1,2/41A.2	A1.41	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XBM/C/1,2/42	A1.42	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, automat				
XBM/C/1,2/43.1	A1.42	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/C/1,2/43.2	A1.42	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/C/1,2/43.3	A1.43	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XBM/C/1,2/43.4	A1.43	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A1.43	R1B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XBM/Z/2-2,5/43.1TV	A1.42	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XBM/Z/2-2,5/43.2TV	A1.42	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/2-2,5/43.3TV	A1.42	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XBM/Z/2-2,5/43.4TV	A1.42	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
PA přípojnice pospojování	A1.44	R1B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.44	R1B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
Pap připojení podlahy	A1.44	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XBM/Z/0,3/44.1	A1.44	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/44.2	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/44.3	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/44.4	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,9/45.1	A1.44	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/45.2	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/45.3	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/45.4	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/45.5	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/45.6	A1.44	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				

zařízení	umístění	rozdávč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chráníč ΔI(A) In(A)								
XBV/Z/0,9/14.1	A1.44	R1BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/14.2	A1.44	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
PAz připojení zařízení	A1.45	PA A1.44								1x4žž		ZEM	1ks z PA A1.44 k zařízení				
XBM/Z/1,2/46.1	A1.45	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XBM/Z/1,2/46.2	A1.45	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
PAz připojení zařízení	A1.46	PA A1.10								1x4žž		ZEM	1ks z PA A1.10 k zařízení				
XBM/Z/1,2/47	A1.46	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
PA přípojnice pospojování	A1.47	A1.38								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.47	A1.38								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A1.47	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A1.47	PA								1x4žž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A1.47	PA								1x4žž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení				
BD/Z/VS/8	A1.47	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"	3lx2,5	svítidl.	DO	Vyšetřovací svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V				
XBM/Z/1,2/48.1	A1.47	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/48.2	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/48.3	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/48.4	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBD/Z/0,3/9.1	A1.47	R1BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XBD/Z/0,3/9.2	A1.47	R1BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3 do SDK				
XBD/Z/1,2/9.3	A1.47	R1BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK				
XBD/Z/1,2/9.4	A1.47	R1BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK				
XBM/Z/0,3/49.1	A1.47	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/49.2	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,9/50.1	A1.47	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/50.2	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/50.3	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/50.4	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/50.5	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/15.1	A1.47	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/15.2	A1.47	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/15.3	A1.47	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/15.4	A1.47	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/51.1	A1.47	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/51.2	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/51.3	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/51.4	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/51.5	A1.47	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
BD/Z/VS/10	A1.47	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"	3lx2,5	zařiz.	DO	Negatioskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V				
EBM/Z/linka/52	A1.47	R1B	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XBM/C/1,2/53.1	A1.48	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/C/1,2/53.2	A1.48	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/2-2,5/53.3TV	A1.48	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XBM/Z/2-2,5/53.4TV	A1.48	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/2-2,5/53.5TV	A1.48	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XBM/Z/2-2,5/53.6TV	A1.48	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
PA přípojnice pospojování	A1.50	A1.52								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XBM/C/1,2/54.1	A1.50	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XBM/C/1,2/54.2	A1.49	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
PA přípojnice pospojování	A1.51	R1B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.51	R1B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A1.51	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
Pap připojení podlahy	A1.51	PA								1x4žž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
Paž připojení zařízení	A1.51	PA								1x4žž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení				
XBM/Z/1,2/55.1	A1.51	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/55.2	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/55.3	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/0,3/55.4	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBD/Z/0,3/11.1	A1.51	R1BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XBD/Z/0,3/11.2	A1.51	R1BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO				
XBD/Z/0,3/11.3	A1.51	R1BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK				
BD/Z/VS/12	A1.51	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"	3lx2,5	svítidl.	DO	Výšetř. svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez.				
EBM/Z/linka/56	A1.51	R1B	230		0,2	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
BD/Z/VS/13	A1.51	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"	3lx2,5	zařiz.	DO	Negatoskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez				
XBM/Z/0,9/56.1	A1.51	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/56.2	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/56.3	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/56.4	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/16.1	A1.51	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/16.2	A1.51	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/16.3	A1.51	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/16.4	A1.51	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/57.1	A1.51	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/57.2	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/57.3	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/57.4	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/57.5	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/57.6	A1.51	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	A1.52	A1.51								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A1.52	A1.51								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A1.52	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
Pap připojení podlahy	A1.52	PA								1x4žž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
Paž připojení zařízení	A1.52	PA								1x4žž		ZEM	1ks z PA v místnosti k zařízení				
XBM/Z/1,2/58.1	A1.52	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/58.2	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/58.3	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XBM/Z/1,2/58.4	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBD/Z/0,3/14.1	A1.52	R1BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3, do SDK, vč. III. st. PO				
XBD/Z/0,3/14.2	A1.52	R1BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2, do SDK, vč. III. st. PO				
XBD/Z/0,3/14.3	A1.52	R1BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2 do SDK				
BD/Z/VS/15	A1.52	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"	3lx2,5	svítidl.	DO	Výšetř. svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kab. rez.				
EBM/Z/linka/59	A1.52	R1B	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
BD/Z/VS/16	A1.51	R1BDO	230		1	B		10	0,03"A"	3lx2,5	zařiz.	DO	Negatoskop, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kab. rez.				
XBM/Z/0,9/60.1	A1.52	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/60.2	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/60.3	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/60.4	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/60.5	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/60.6	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/17.1	A1.52	R1BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/17.2	A1.52	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/17.3	A1.52	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/17.4	A1.52	R1BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/61.1	A1.52	R1B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/61.2	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/61.3	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/61.4	A1.52	R1B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
PA přípojnice pospojování	A1.53	A1.52								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XBM/C/1,2/62	A1.53	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XBM/C/1,2/63	A1.53	R1B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do OM, v=1,2m, víčko				
PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R2B												ZEM					
XBM/C/1,2/1	A2.03	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III.st. PO				
XBM/C/1,2/2.1	A2.04	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/C/1,2/2.2	A2.04	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/3.1	A2.05	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/3.2	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/3.3	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/3.4	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/3.5	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBV/Z/0,3/1.1	A2.05	R2BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/1.2	A2.05	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/1.3	A2.05	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/1.4	A2.05	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/4.1	A2.05	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/4.2	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/2-2,5/4.3	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XBM/Z/2-2,5/4.7	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/0,3/4.4	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/4.5	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/4.6	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/5.1	A2.06	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/5.2	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/5.3	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/5.4	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/5.5	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/5.6	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/5.7	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/5.8	A2.05	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBV/Z/0,3/2.1	A2.06	R2BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/2.2	A2.06	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/2.3	A2.06	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/2.4	A2.06	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/2.5	A2.06	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/2.6	A2.06	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/2.7	A2.06	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/2.8	A2.06	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/6.1	A2.06	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/6.2	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/6.3	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/6.4	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/6.5	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/6.6	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/6.7	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/6.8	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/6.9	A2.06	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/7.1	A2.07	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/7.2	A2.07	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/7.3	A2.07	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/7.4	A2.07	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/3.1	A2.07	R2BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/3.2	A2.07	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/3.3	A2.07	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/3.4	A2.07	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/8.1	A2.07	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/8.2	A2.07	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka			
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chránič							
									ΔI(A)	ln(A)						
XBM/Z/1,2/8.3	A2.07	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/1,2/8.4	A2.07	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/8.5	A2.07	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/8.6	A2.07	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/4.1	A2.08	R2BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/4.2	A2.08	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/4.3	A2.08	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/4.4	A2.08	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/4.5	A2.08	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/4.6	A2.08	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/9.1	A2.08	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/9.2	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/9.3	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/9.4	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/1,2/9.5	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/1,2/9.6	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/9.7	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/9.8	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/9.9	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/9.10	A2.08	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/10.1	A2.09	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/10.2	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/10.3	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/10.4	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/1,2/10.5	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/1,2/10.6	A2.09										3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBV/Z/0,3/5.1	A2.09	R2BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/5.2	A2.09	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/5.3	A2.09	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/5.4	A2.09	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/1,2/11.1	A2.09	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/1,2/11.2	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/0,3/11.3	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/11.4	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/11.5	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/11.6	A2.09	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/12.1	A2.10	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/12.2	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/1,2/12.3	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/12.4	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/12.5	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/1,2/12.6	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/0,3/12.7	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/0,3/12.8	A2.12	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBV/Z/0,3/6.1	A2.10	R2BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/6.2	A2.10	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/6.3	A2.10	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/6.4	A2.10	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/6.5	A2.10	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/6.6	A2.10	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/13.1	A2.10	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/13.2	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/1,2/13.3	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/13.4	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/13.5	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/1,2/13.6	A2.10	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/14.1	A2.11	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka			
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič							
									$\Delta I(A)$	$I_n(A)$						
XBM/Z/1,2/14.2	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/1,2/14.3	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/14.4	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/14.5	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/14.6	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/7.1	A2.11	R2BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/7.2	A2.11	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/7.3	A2.11	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK vč. III. st. PC		
XBV/Z/0,3/7.4	A2.11	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/7.5	A2.11	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBV/Z/0,3/7.6	A2.11	R2BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/15.1	A2.11	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/15.2	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/1,2/15.3	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/15.4	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/15.5	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/15.6	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/0,3/15.7	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/15.8	A2.11	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
PA přípojnice pospojování	A2.12	R2B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat		
PAz připojení zařízení	A2.13	PA z 2.03									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení		
XBM/Z/1,2/16.1	A2.13	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/16.2	A2.13	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK		
XBM/Z/1,2/16.3	A2.12	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK		
PA přípojnice pospojování	A2.14	R2B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125		
EBM/Z/2,3/17	A2.14	R2B	230		0,5	B		10	0,03		3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro		
XBM/C/2,3/18.1	A2.14	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky		
XBM/C/0,3/18.2	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky		
XBM/C/1,2/19.1	A2.14	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky		
XBM/C/1,2/19.2	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK a dle PD kuchyňské linky		
XBM/Z/0,3/20.1	A2.14	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO		
XBM/Z/0,3/20.2	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV		
XBM/Z/0,3/21.1	A2.14	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/21.2	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/21.3	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/21.4	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/21.5	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/21.6	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
XBM/Z/0,3/21.7	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC		
XBM/Z/0,3/21.8	A2.14	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK		
PA přípojnice pospojování	A2.15	A2.14									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat		
XBM/C/1,2/22.1	A2.15	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko		
XBM/C/1,2/22.2	A2.15	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko		
PAz připojení zařízení	A2.15d	A2.15									1x4zž		ZEM	z PA k zařízení		
XBM/C/1,2/23.1	A2.16	R2B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/C/1,2/23.2	A2.16	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/C/1,2/23.3	A2.16	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/C/1,2/23.4	A2.17	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
XBM/C/1,2/23.5	A2.17	R2B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK		
PA přípojnice pospojování	A2.18	R2B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat		
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.18	R2B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat		
PAu dvojnásobná svorka	A2.18	PA									1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB		
PAp připojení podlahy	A2.18	PA									1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy		
PAz připojení zařízení	A2.18	PA									1x4zž		ZEM	2ks z PA v místnosti k zařízení		
BM/Z/p/24	A2.18	R2B	230		0,1	B		10	0,03"A"		3lx1,5	výv.	MDO	Vývod pro TR, podhled		
XBD/Z/0,9/1.1	A2.18	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC		

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBD/Z/0,9/1.2	A2.18	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XBD/Z/0,9/1.3	A2.18	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XBD/Z/0,9/1.4	A2.18	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP54, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,9/25.1	A2.18	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBM/Z/0,9/25.2	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,9/25.3	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBM/Z/0,9/25.4	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,9/25.5	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/25.6	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBM/Z/0,3/25.7	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/25.8	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/8.1	A2.18	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/8.2	A2.18	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBV/Z/0,3/8.3	A2.18	R2BVDO										VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/8.4	A2.18	R2BVDO										VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBV/Z/0,3/8.5	A2.18	R2BVDO										VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/8.6	A2.18	R2BVDO										VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBM/Z/0,9/26.1	A2.18	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/26.2	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/26.3	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/26.4	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/26.5	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/26.6	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/26.7	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,9/26.8	A2.18	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBV/Z/0,9/9.1	A2.18	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/9.2	A2.18	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/9.3	A2.18	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan. , VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/9.4	A2.18	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/9.5	A2.18	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/9.6	A2.18	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	A2.19	R2B								1x16ž		ZEM	2XEPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.19	R2B								1x16ž		ZEM	2XEPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.19	PA								1x4ž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAP připojení podlahy	A2.19	PA								1x4ž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.19	PA								1x4ž		ZEM	2ks z PA v místnosti k zařízení				
EAM/Z/LS/1	A2.19	R2B	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
BM/Z/p/27	A2.19	R2B	230		0,1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	výv.	MDO	Vývod pro TR, podhled				
XBM/Z/1,2/28.1	A2.19	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/28.2	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/28.3	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/28.4	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBD/Z/0,3/2.1	A2.19	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBD/Z/0,3/2.2	A2.19	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK				
XBD/Z/0,3/2.3	A2.19	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK				
XBD/Z/0,3/2.4	A2.19	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/29.1	A2.19	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/29.2	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/29.3	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/29.4	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBV/Z/1,2/10	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m				
XBV/Z/1,2/11	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m				
XBV/Z/0,9/12.1	A2.19	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,9/12.2	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PC				
XBM/Z/0,9/30.1	A2.19	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/30.2	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/30.3	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/30.4	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBM/Z/0,9/30.5	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/30.6	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/30.7	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/30.8	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.1	A2.19	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.2	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.3	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.4	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.5	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.6	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.7	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/13.8	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.1	A2.19	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.2	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.3	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.4	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.5	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.6	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.7	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/31.8	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/14.1	A2.19	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/14.2	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/14.3	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/14.4	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/14.5	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka do podpar. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/14.6	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XD/Z/0,3/5.1	A2.19	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/33.1	A2.19	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/33.2	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XBM/Z/1,2/33.3	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/33.4	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XBV/Z/1,2/15	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m				
XBV/Z/1,2/16	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m				
XBV/Z/1,2/17.1	A2.19	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PC				
XBV/Z/1,2/17.2	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK vč. III. st. PC				
XBM/Z/0,3/34.1	A2.19	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XBM/Z/0,3/34.2	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st.PO				
XBM/Z/0,3/34.3	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XBM/Z/0,3/34.4	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XBV/Z/1,2/18	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO				
XBV/Z/1,2/19	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO				
XBV/Z/0,3/20.1	A2.19	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/20.2	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XBM/Z/0,3/35.1	A2.19	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XBM/Z/0,3/35.2	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st.PO				
XBM/Z/0,3/35.3	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XBM/Z/0,3/35.4	A2.19	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XBV/Z/1,2/21	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO				
XBV/Z/1,2/22	A2.19	R2BVDO	230		2	D		20	0,03"A"	3lx4	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, v1,2m, sloupek OBO				
XBV/Z/0,3/23.1	A2.19	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/23.2	A2.19	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
PA přípojnice pospojování	A2.20	R2B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.20	R2B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.20	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
Pap připojení podlahy	A2.20	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XD/Z/1,2/6.1	A2.20	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XD/Z/1,2/6.2	A2.20	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/36.1	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/36.2	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/36.3	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/36.4	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/36.5	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/36.6	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/24.1	A2.20	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/24.2	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/24.3	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/24.4	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/37.1	A2.20	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/37.2	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/37.3	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/37.4	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/37.5	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/37.6	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/25.1	A2.20	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/25.2	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/25.3	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/1,2/25.4	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/25.5	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/25.6	A2.20	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/38.1	A2.20	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/38.2	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/38.3	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic				
XBM/Z/0,3/38.4	A2.20	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic				
XAD/Z/1,2/1.1	A2.21	R2ADO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.24	R2A								1x16zž		ZEM	2x EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.24	R2A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
Pap připojení podlahy	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	5ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XAD/Z/1,2/1.2	A2.24	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/1,2/1.3	A2.24	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/1.1	A2.24	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO				
XAM/Z/1,2/1.2	A2.24	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/1.3	A2.24	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PO				
XAM/Z/1,2/1.4	A2.24	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
AV/Z/1,2/1	A2.24	R2AVDO	400		5	D		32	0,03"A"	5lx10	hl. vyp.	VDO	Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,3/2.1	A2.24	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO				
XAV/Z/0,3/2.2	A2.24	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/2.3	A2.24	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/2.4	A2.24	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/2.1	A2.24	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/2.2	A2.24	R2ADO										DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO				
PAz připojení zařízení	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PA sloupek OBO u zařízení				
AV/Z/1,2/3	A2.24	R2AVDO	400		5	D		32	0,03"A"	5lx10	hl. vyp.	VDO	Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,3/4.1	A2.24	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PO				
XAV/Z/0,3/4.2	A2.24	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/4.3	A2.24	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/4.4	A2.24	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/3.1	A2.24	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/3.2	A2.24	R2ADO										DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PO				
PAz připojení zařízení	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PA sloupek OBO u zařízení				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
AV/Z/1,2/5	A2.24	R2AVDO	400		5	D		32	0,03"A"	5x10	hl. vyp.	VDO	Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,3/6.1	A2.24	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/6.2	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/6.3	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/6.4	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/4.1	A2.24	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/4.2	A2.24	R2ADO										DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PC				
PAz připojení zařízení	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PA sloupek OBO u zařízení				
AV/Z/1,2/7	A2.24	R2AVDO	400		5	D		32	0,03"A"	5x10	hl. vyp.	VDO	Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,3/8.1	A2.24	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/8.2	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/8.3	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/8.4	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/5.1	A2.24	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/5.2	A2.24	R2ADO										DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PC				
PAz připojení zařízení	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PA sloupek OBO u zařízení				
AV/Z/1,2/9	A2.24	R2AVDO	400		5	D		32	0,03"A"	5x10	hl. vyp.	VDO	Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,3/10.1	A2.24	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/10.2	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/10.3	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/10.4	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/6.1	A2.24	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/6.2	A2.24	R2ADO										DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PC				
PAz připojení zařízení	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PA sloupek OBO u zařízení				
AV/Z/1,2/11	A2.24	R2AVDO	400		5	D		32	0,03"A"	5x10	hl. vyp.	VDO	Hl. vyp. 40A/400V/IP44, na povrch, rudý, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,3/12.1	A2.24	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/12.2	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/12.3	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAV/Z/0,3/12.4	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/7.1	A2.24	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO				
XAD/Z/1,2/7.2	A2.24	R2ADO										DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do sloupku OBO, III.st. PC				
PAz připojení zařízení	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PA sloupek OBO u zařízení				
PAz připojení zařízení	A2.24	PA								1x4zž		ZEM	PA stůl				
XAM/Z/0,9/2.1	A2.24	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,9/2.2	A2.24	R2A								3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/2.3	A2.24	R2A								3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,9/2.4	A2.24	R2A								3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/2.5	A2.24	R2A								3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,9/2.6	A2.24	R2A								3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/podhled/3.1	A2.24	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV, III. st. PC				
XAM/Z/podhled/3.2	A2.24	R2A								3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v-podhled neb konstrukce, pro TV				
AM/Z/podhled/4	A2.24	R2A	230		1	B		10	0,03"A"	3x1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XAV/Z/0,9/13.1	A2.24	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,9/13.2	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAV/Z/0,9/13.3	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,9/13.4	A2.24	R2AVDO								3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAD/Z/0,3/8.1, jen lednice	A2.24	R2ADO	230		1	B		16		3x2,5	zás	DO	Zásuvka VDO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PO, nápis				
XAD/Z/0,3/8.2, jen lednice	A2.24	R2ADO										DO	Zásuvka VDO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, nápis				
PA připojnice pospojování	A2.26	R2A								1x16zž		ZEM	2x EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE připojnice ochr. uzemnění	A2.26	R2A								1x16zž		ZEM	2x EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.26	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A2.26	PA								1x4zž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.26	PA								1x4zž		ZEM	PA 1ks zařízení				
XAM/Z/0,3/5.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/5.2	A2.26	R2A								3x2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XAM/Z/0,3/5.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/5.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,9/6.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,9/6.2	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,3/6.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,3/6.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/6.5	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/6.6	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,9/7.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,9/7.2	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,3/7.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,3/7.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/7.5	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/7.6	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/14.1	A2.26	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/14.2	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,9/14.3	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,9/14.4	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAV/Z/0,3/14.5	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/14.6	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
AM/Z/pohled/8A	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XAV/Z/0,9/15.1	A2.26	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAV/Z/0,9/15.2	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAV/Z/0,3/15.3	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/15.4	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAV/Z/1,2/16.1	A2.26	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/16.2	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/16.3	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/16.4	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/8.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/1,2/8.2	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/8.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/1,2/8.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,9/9.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9.2	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9.5	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9.6	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/17.1	A2.26	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/17.2	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/17.3	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/17.4	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/17.5	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/17.6	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAD/Z/0,9/9.1	A2.26	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/9.2	A2.26	R2ADO										DO	Zásuv. do podparapet. kan. ,DO, modul 45, zelená, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/18.1	A2.26	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/18.2	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/18.3	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/18.4	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9A.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9A.2	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9A.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/9A.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/19.1	A2.26	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/19.2	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/19.3	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/19.4	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/19.5	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/19.6	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XAM/Z/0,9/10.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/10.2	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/10.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/10.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/10.5	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/10.6	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/20.1	A2.26	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45, rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/20.2	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/20.3	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/20.4	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/20.5	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45, rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/20.6	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/1,2/20.7	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/20.8	A2.26	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/11.1	A2.26	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/11.2	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/11.3	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/11.4	A2.26	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	A2.22	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XAM/Z/1,2/10A.1	A2.22	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/10A.2	A2.22	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.23	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
Pap připojení podlahy	A2.23	PA								1x4žž		ZEM	1ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XAD/Z/1,2/10, jen pro lednice	A2.23	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis				
XAD/Z/1,2/11, jen pro lednice	A2.23	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis				
XAD/Z/1,2/12, jen pro lednice	A2.23	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis				
XAD/Z/1,2/13, jen pro lednice	A2.23	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis				
XAD/Z/1,2/14, jen pro lednice	A2.23	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, nápis				
XAM/Z/0,3/10A.3	A2.23	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.25	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.25	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.25	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
Pap připojení podlahy	A2.25	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.25	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
EAM/Z/-/11.1	A2.25	R2A	230		0,1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	svítlidl.	MDO	Lokální svítlidlo v lince, výška dle linky				
EAM/Z/-/11.2	A2.25	R2A								3lx1,5	svítlidl.	MDO	Lokální svítlidlo v lince, výška dle linky				
AM/Z/p/12	A2.25	R2A	230		0,1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	TR	MDO	Trafo v podhledu, voda				
XAM/Z/1,2/13.1	A2.25	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/13.2	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/13.3	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/13.4	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/13.5	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/13.6	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/13.7	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/13.8	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,3/22.1	A2.25	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/22.2	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/1,2/22.3	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/22.4	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,3/22.5	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/22.6	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/1,2/21.1	A2.25	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/21.2	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/21.3	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/21.4	A2.25	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/0,3/15	A2.25	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/15.1	A2.25	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/15.2	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XAM/Z/0,3/15.3	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/15.4	A2.25	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.27	R2B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.27	R2B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
Pap připojení podlahy	A2.27	PA								1x4zž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XBM/Z/0,0/40.1-8	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 8xMOD45, 2x volné místo, standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX1				
XBM/Z/0,0/26.1-2	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 2xMOD45, 2xvolné místo, standard Bettermann, přívod xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX 1				
XBM/Z/0,0/41.1-4	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 4xMOD45, 4x volné místo, standard Bettermann, přívod 12xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX2				
XBM/Z/0,0/27.1-4	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,0m, do podlahové krabice, 4xMOD45, 4xvolné místo, standard Bettermann, přívod xtr pr. 25mm, III, st. PO, ozn. BOX 1				
BM/Z/pohled/42	A2.27	R2B	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XBM/Z/0,9/43.1	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/43.2	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/43.3	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/43.4	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/28.1	A2.27	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XBV/Z/0,9/28.2	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/28.3	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XBV/Z/0,9/28.4	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/28.5	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XBV/Z/0,9/28.6	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/28.7	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XBV/Z/0,9/28.8	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/44.1	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/44.2	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/44.3	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/44.4	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.1	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.2	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.3	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.4	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.5	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.6	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.7	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,3/45.8	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,3, adaptéru atd.				
XBM/Z/1,2/46.1	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v1,2, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/1,2/46.2	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v1,2, adaptéru atd.				
XBV/Z/0,3/29.1	A2.27	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/29.2	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/29.3	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/29.4	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/29.5	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/30.1	A2.27	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/30.2	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/30.3	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
	A2.27	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/46.1	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XBM/Z/1,2/46.2	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/46.3	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO				
XBM/Z/1,2/46.4	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBD/Z/1,2/7.1	A2.27	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XBD/Z/1,2/7.2	A2.27	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A)								
XBM/Z/0,3/47.1	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/47.2	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/47.3	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/47.4	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/48.1	A2.27	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/48.2	A2.27	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.28	R2B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PA přípojnice pospojování	A2.28a	A2.28										ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PAz přípojení zařízení	A2.28	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
XBM/Z/1,2/49.1	A2.28	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/49.2	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/49.3	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/49.4	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/C/1,2/49.5	A2.28a	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
EBM/Z/2,3/50	A2.28	R2B	230		0,5	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro				
XBM/Z/2,3/51.1	A2.28	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro				
XBM/Z/0,3/51.2	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro				
XBM/Z/1,2/52A.1	A2.28	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro				
XBM/Z/1,2/52A.2	A2.28	R2B										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro				
XBM/Z/2-2,5/52.1TV	A2.28	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/2-2,5/52.2TV	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v=2-2,5m, do SDK, TV				
XBM/Z/1,2/53.1	A2.28	R2B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/53.2	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/53.3	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/53.4	A2.28	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.30	R2B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.30	R2B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAz přípojení zařízení	A2.29	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
PAp přípojení podlahy	A2.30	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XBM/Z/1,2/54.1	A2.29	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/54.2	A2.29	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/55.1	A2.30	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/55.2	A2.30	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/56.1	A2.30	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/56.2	A2.30	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/57.1	A2.30	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/57.2	A2.30	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBV/Z/1,2/31.1	A2.30	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/1,2/31.2	A2.30	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBM/Z/1,2/8A.1	A2.31	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/8A.2	A2.31	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III.st. PC				
XBM/Z/1,2/8A.3	A2.31	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/8A.4	A2.31	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.35	R2B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.35	R2B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp přípojení podlahy	A2.35	PA								1x4žž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XBD/Z/1,2/8.1	A2.35	R2BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XBD/Z/1,2/8.2	A2.35	R2BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XBD/Z/1,2/9	A2.35	R2BDO	230		4	B		25	0,03"A"	3lx6	zás	DO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch				
XBD/Z/1,2/10	A2.35	R2BDO	230		4	B		25	0,03"A"	3lx6	zás	DO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch				
XBV/Z/1,2/32.1	A2.35	R2BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/1,2/32.2	A2.35	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m				
XBV/Z/1,2/32.3	A2.35	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/32.4	A2.35	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/32.5	A2.35	R2BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m				
XBM/Z/1,2/59.1	A2.35	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/59.2	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/59.3	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chránič ΔI(A)								
XBM/Z/1,2/59.4	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
BM/Z/podhled/60	A2.35	R2B	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XBM/Z/1,2/61.1	A2.35	R2B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/61.2	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/61.3	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/61.4	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/61.5	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/61.6	A2.35	R2B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.37	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XAM/C/1,2/16.1	A2.37	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XAM/C/1,2/16.2	A2.37	R2A									zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
XAM/C/1,2/16.3	A2.38	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. do SDK, v=1,2m, víčko				
PA přípojnice pospojování	A2.38	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PA přípojnice pospojování	A2.37	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PA přípojnice pospojování	A2.39a	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PA přípojnice pospojování	A2.39b	smýčkovat								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
AM/Z/podhled/17A	A2.39a	R2A	230		1	B		10	0,03	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XAM/Z/1,2/18.5	A2.39a	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/18.6	A2.39a	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.40b	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
AM/Z/podhled/17	A2.40b	R2A	230		1	B		10	0,03	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XAM/Z/0,3/18.1	A2.40b	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/18.2	A2.40b	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.40a	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XAM/Z/0,3/18.3	A2.40a	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/18.4	A2.40a	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.41	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XAM/Z/0,3/19, myčka	A2.41	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, umístit mimo myčku				
XAM/Z/1,2/20.1	A2.41	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/20.2	A2.41	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/21.1	A2.41	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/21.2	A2.41	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/2-2,5/22.1TV	A2.41	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, III.st.PC, pro TV				
XAM/Z/2-2,5/22.2TV	A2.41	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, TV				
XAV/Z/0,3/22A	A2.41	R2AVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAM/Z/0,3/23	A2.41	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
PA přípojnice pospojování	A2.42	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.42	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	A2.42	PA								1x4ž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XAV/Z/1,2/23.1	A2.42	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/23.2	A2.42	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,3/23.3	A2.42	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/23.4	A2.42	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/23.5	A2.42	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/23.6	A2.42	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PC				
XAM/Z/1,2/24.1	A2.42	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/24.2	A2.42	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/24.3	A2.42	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/24.4	A2.42	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/25.1	A2.42	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/25.2	A2.42	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XAM/Z/0,3/25.3	A2.42	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XAM/Z/0,3/25.4	A2.42	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
PA přípojnice pospojování	A2.43	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.43	R2A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.43	PA								1x4ž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A2.43	PA								1x4ž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
PAz připojení zařízení	A2.43	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
AM/Z/pohled/26	A2.43	R2A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
AD/Z/1,2/17	A2.43	R2ADO	230		2	B		25	0,03"A"	3lx6	hl. vyp.	DO	Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/1,2/24.1	A2.43	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5		VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/24.2	A2.43	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,3/24.3	A2.43	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/24.4	A2.43	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/27.1	A2.43	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/27.2	A2.43	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/27.3	A2.43	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/27.4	A2.43	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/0,9/18	A2.43	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/25.1	A2.43	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/25.2	A2.43	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/25.3	A2.43	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/25.4	A2.43	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/28.1	A2.43	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/28.2	A2.43	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/28.3	A2.43	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/28.4	A2.43	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
PA připojnice pospojování	A2.44	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE připojnice ochr. uzemnění	A2.44	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.44	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A2.44	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.44	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
AM/Z/pohled/29A	A2.44	R2A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
AD/Z/1,2/19	A2.44	R2ADO	230		2	B		25	0,03"A"	3lx6	hl. vyp.	DO	Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,9/26.1	A2.44	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/26.2	A2.44	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/26.3	A2.44	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/26.4	A2.44	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/29.1	A2.44	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/29.2	A2.44	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/29.3	A2.44	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/29.4	A2.44	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAD/Z/0,3/20 jen lednice	A2.44	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis				
XAD/Z/0,3/21 jen lednice	A2.44	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis				
XAD/Z/1,2/22.1	A2.44	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/1,2/22.2	A2.44	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/1,2/22.3	A2.44	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/1,2/22.4	A2.44	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
PA připojnice pospojování	A2.45	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE připojnice ochr. uzemnění	A2.45	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	A2.45	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.45	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
AM/Z/pohled/29A	A2.45	R2A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
EAM/Z/LS/3	A2.45	R2A	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAM/Z/1,2/30.1	A2.45	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/30.2	A2.45	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/30.3	A2.45	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/30.4	A2.45	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA připojnice pospojování	A2.47	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE připojnice ochr. uzemnění	A2.47	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.47	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A2.47	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.47	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
AD/Z/1,2/23	A2.47	R2ADO	230		2	B		25	0,03"A"	3lx6	hl. vyp.	DO	Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAD/Z/1,2/24 jen lednice	A2.47	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XAD/Z/0,3/25 jen lednice	A2.47	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis				
XAD/Z/1,2/26.1	A2.47	R2ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/1,2/26.2	A2.48	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/1,2/26.3	A2.48	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/1,2/26.4	A2.48	R2ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
AV/Z/1,2/27	A2.48	R2ADO	230		2	B		25		3lx6	hl. vyp.	DO	Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAV/Z/0,9/27.1	A2.47	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45, rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/27.2	A2.47	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/27.3	A2.47	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/27.4	A2.47	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/31.1	A2.47	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/31.2	A2.47	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/32.1	A2.47	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/32.2	A2.47	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/32.3	A2.47	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/32.4	A2.47	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/32.5	A2.47	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/32.6	A2.47	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	A2.48	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.48	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.48	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A2.48	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.48	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
AM/Z/pohled/33A	A2.48	R2A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XAV/Z/0,9/28.1	A2.48	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/28.2	A2.48	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/28.3	A2.48	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/28.4	A2.48	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/33.1	A2.48	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/33.2	A2.48	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/33.3	A2.48	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/33.4	A2.48	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/34.1	A2.48	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/34.2	A2.48	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/34.3	A2.48	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/34.4	A2.48	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	A2.50	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.50	R2A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	A2.50	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.50	PA								1x4žž		ZEM	PA 1ks zařízení				
EAM/Z/LS/5	A2.50	R2A	230		0,1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	svítlid.	MDO	Lokální svítlidlo v lince, výška dle linky				
XAD/Z/1,2/28 jen lednice	A2.50	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis				
XAV/Z/1,2/29.1	A2.50	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/29.2	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,9/30.1	A2.50	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/30.2	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/30.3	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/30.4	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/30.5	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/30.6	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/35.1	A2.50	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/35.2	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/35.3	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/35.4	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/35.5	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/35.6	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/36.1	A2.50	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/36.2	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/36.3	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/36.4	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XAV/Z/1,2/31.1	A2.50	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/31.2	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/31.3	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/31.4	A2.50	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/37.1	A2.50	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/37.2	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/37.3	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/37.4	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/37.5	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/37.6	A2.50	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.51	R2A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A2.51	R2A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A2.51	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAP připojení podlahy	A2.51	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A2.51	PA								1x4zž		ZEM	PA 1ks zařízení				
AM/Z/pohled/38	A2.51	R2A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
AD/Z/1,2/30	A2.51	R2ADO	230		2	B		25	0,03"A"	3Jx6	hl. vyp.	DO	Hl. vyp. 25A/400V/IP44, na povrch, zelený, v1,2m, dále 3m kabel. rezerva				
XAD/Z/1,2/29 jen lednice	A2.51	R2ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, jen lednice-nápis				
XAV/Z/1,2/33	A2.51	R2AVDO	230		3,2	C		25	0,03"A"	3lx6	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, červená				
XAV/Z/1,2/32.1	A2.51	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/32.2	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/32.3	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/32.4	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/0,3/32.5	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/32.6	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/1,2/34	A2.51	R2AVDO	230		3,2	C		25	0,03"A"	3lx6	zás	VDO	Zásuvka průmyslová, 230V/32A, IP44, na povrch, červená				
XAV/Z/1,2/35.1	A2.51	R2AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/1,2/35.2	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/35.3	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAV/Z/1,2/35.4	A2.51	R2AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/38.1	A2.51	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/38.2	A2.51	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/38.3	A2.51	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/38.4	A2.51	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/39.1	A2.51	R2A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/39.2	A2.51	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/40.1	A2.52	R2A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/40.2	A2.52	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/40.3	A2.52	R2A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A2.54	R2A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XBM/Z/1,2/1.1	A3.03	R3B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/1.2	A3.03	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/1.3	A3.03	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/1.1	A3.03	R3A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/1.2	A3.03	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/1.3	A3.03	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A3.04	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XAV/Z/0,3/1.1	A3.04	R3AVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/1.2	A3.04	R3AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM				
XAV/Z/0,3/1.3	A3.04	R3AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/1.4	A3.04	R3AVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do OM				
XAM/Z/0,3/2.1	A3.04	R3A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do OM, vč.III.st. PC				
XAM/Z/0,3/2.2	A3.04	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XAM/Z/0,3/3.1	A3.04	R3A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, 0,3m, do OM, vč.III.st. PC				
XAM/Z/0,3/3.2	A3.04	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do OM				
XAM/Z/0,3/3.3	A3.04	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
PA přípojnice pospojování	A3.05	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.05	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
Pap přípojení podlahy	A3.05	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz přípoj. pospoj. do zařízení DS	A3.05	PA								1x10zž		ZEM	Do zařízení DS				
XAD/Z/-/1 "DS"	A3.05	R3ADO	230		3	B	16	0,03"A"	3Jx4	zás	DO		Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/2 "DS"	A3.05	R3ADO	230		3	B	16	0,03"A"	3Jx4	zás	DO		Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/4 "DS"	A3.05	R3A	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO		Vývod pro zařízení "DO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/1,2/5.1	A3.05	R3A	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/5.2	A3.05	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/5.3	A3.05	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/5.4	A3.05	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/2-2,5/6.1TV	A3.05	R3A	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XAM/Z/2-2,5/6.2TV	A3.05	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
AM/Z/podhled/7	A3.05	R3A	230		1	B	10	0,03"A"	3Jx1,5	zás	MDO		Vývod pro TR umývadlo				
EAM/Z/LS/1	A3.05	R3A	230		0,2	B	10	0,03"A"	3Jx1,5	světlo	MDO		Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
PA přípojnice pospojování	A3.06	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.06	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
Pap přípojení podlahy	A3.06	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XAM/Z/1,2/6.1	A3.06	R3A	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/6.2	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/6.3	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/6.4	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/6.5	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/6.6	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
EAM/Z/LS/2	A3.06	R3A	230		0,2	B	10	0,03"A"	3Jx1,5	světlo	MDO		Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAV/Z/0,3/2.1	A3.06	R3AVDO	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/2.2	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/2.3	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/2.4	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/2.5	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/2.6	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/7.1	A3.06	R3A	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/7.2	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/7.3	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/7.4	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/7.5	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/7.6	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/7.7	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/7.8	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/9.1	A3.06	R3A	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/9.2	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/9.3	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/9.4	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/9.5	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/9.6	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
EAM/Z/LS/3	A3.06	R3A	230		0,2	B	10	0,03"A"	3Jx1,5	světlo	MDO		Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAV/Z/0,3/3.1	A3.06	R3AVDO	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/3.2	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/3.3	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XAV/Z/0,3/3.4	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/3.5	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAV/Z/0,3/3.6	A3.06	R3AVDO							3Jx2,5	zás	VDO		Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/8.1	A3.06	R3A	230		1	B	16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/8.2	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/8.3	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/8.4	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/8.5	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/8.6	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/8.7	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/8.8	A3.06	R3A							3Jx2,5	zás	MDO		Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
										3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A3.07	R3A								1x16zž		ZEM	5xEP53 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.07	R3A								1x16zž		ZEM	5xEP53 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp přípojení podlahy	A3.07	PA								1x4zž		ZEM	9ks smýčkovat z nejbližší PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení 16 kszařízení	A3.07	PA								1x10zž		ZEM	16 ks PAz k zařízením, Pro zařízení ozn. v ZT "DD" /doble/ je nutno z PE v místnosti přivést dvakrát zž 10mm2 kabel k zařízením. Pro "DS" 1x zž kabel 10mm2				
XAM/Z/podhled/10.1	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/10.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/11.1	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/11.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/12.1	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/12.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/13.1	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/13.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/13.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/13.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/14.1	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/14.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/14.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/14.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.1	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.1	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/17.1	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/17.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/17.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/17.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/18.1	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/18.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/18.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/18.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAD/Z/-/3 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/4 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/19 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
PAz viz výše																	
XAD/Z/-/5 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/6 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/7 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/20 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
2xPAz viz výše																	
XAD/Z/-/8 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/9 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/21 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
PAz viz výše																	
XAD/Z/-/10 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/11 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/12 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/22 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
2xPAz viz výše																	
XAD/Z/-/13 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/14 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/23 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
PAz viz výše																	
XAD/Z/-/17 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A)								
XAD/Z/-/16 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/15 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/24 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
2xPAz viz výše																	
XAD/Z/-/18 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/19 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/20 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/25 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
PAz viz výše																	
XAD/Z/-/21 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/22 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/23 "DS"	A3.07	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/26 "DS"	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	Výv	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
2xPAz viz výše																	
XAM/Z/0,3/27.1	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/27.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/27.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/27.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/27.5	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/27.6	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/1,2/28.1	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/28.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/28.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/28.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XAM/Z/0,3/28.5	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/28.6	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
AM/Z/podhled/29	A3.07	R3A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
EAM/Z/LS/4	A3.07	R3A	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAD/Z/0,3/24	A3.07	R3ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK				
AM/Z/podhled/30	A3.07	R3A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
EAM/Z/LS/5	A3.07	R3A	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAM/Z/1,2/31.1	A3.07	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/31.2	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/31.3	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/31.4	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/0,3/31.5	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/0,3/31.6	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/31.7	A3.07	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
PA přípojnice pospojování	A3.08	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.08	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PAp připojení podlahy	A3.08	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z nejbližší PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení 1 ks zařízení	A3.08	PA								1x10zž		ZEM	1 ks PAz k zařízením				
XAM/Z/2-2,5/32.1TV	A3.08	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XAM/Z/2-2,5/32.2TV	A3.08	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
AM/Z/podhled/33	A3.08	R3A	230		1	B		10	0,03"A"	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
EAM/Z/LS/6	A3.08	R3A	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAM/Z/1,2/34.1	A3.08	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/34.2	A3.08	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/34.3	A3.08	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC				
XAM/Z/1,2/34.4	A3.08	R3A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/-/25 "DS"	A3.08	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAD/Z/-/26 "DS"	A3.08	R3ADO	230		2,6	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Vývod pro zařízení "DS", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
XAM/Z/-/35 "DS"	A3.08	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zařízení "DO", umístění dle požadavku zařízení a technologie				
PAz viz výše																	
PA přípojnice pospojování	A3.09	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.09	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PAz připojení 2 ks zařízení	A3.09	PA								1x4zž		ZEM	1 ks PAz k zařízením				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XAM/Z/0,3/36.1	A3.09	R3A	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st. PC			
XAM/Z/0,3/36.2	A3.09	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XAM/Z/1,2/36.3	A3.09	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, na SDK			
XAM/Z/1,2/36.4	A3.09	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, na SDK			
XAM/Z/1,2/36.5	A3.09	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st. PC			
XAM/Z/1,2/36.6	A3.09	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A3.10	R3B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
PA přípojnice pospojování	A3.11	R3B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
PA přípojnice pospojování	A3.12	R3B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
PA přípojnice pospojování	A3.13	R3B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
PA přípojnice pospojování	A3.14	R3B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
XBM/Z/1,2/1A.1	A3.10	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/1A.2	A3.11	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/2.1	A3.12	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/2.2	A3.12	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/2.3	A3.13	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/2.4	A3.15	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/2.5	A3.15	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/2.6	A3.14	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/4	A3.16	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, automat			
XBM/Z/1,2/3.1	A3.16	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/3.2	A3.16	R3B											MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/3.3	A3.16	R3B											MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/2-2,5/13.1TV	A3.16	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO			
XBM/Z/2-2,5/13.2TV	A3.16	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO			
XBM/Z/2-2,5/13.3TV	A3.16	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV			
XBM/Z/2-2,5/13.4TV	A3.16	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV			
XBM/Z/1,2/3.4	A3.16	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/3.5	A3.41	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/3.6	A3.41	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A3.17	R3B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.17	R3B									1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat			
PAu dvojnásobná svorka	A3.17	PA									1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB			
PAp připojení podlahy	A3.17	PA									1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy			
PAz připojení zařízení	A3.17	PA									1x4zž		ZEM	PA 1ks zařízení			
BM/Z/podhled/4	A3.17	R3B	230		1	B		10	0,03"A"		3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo			
EBM/Z/LS/1	A3.17	R3B	230		0,2	B		10	0,03"A"		3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO			
BV/Z/VS/1	A3.17	R3BVDO	230		0,1	B		10	0,03"A"		3lx1,5	svitidl.	VDO	Vyšetřovací svítidlo, strop, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V/IP44, ozn. QBV/Z/1,2/1			
XBD/Z/1,2/1.1	A3.17	R3BDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBD/Z/1,2/1.2	A3.17	R3BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK			
XBD/Z/1,2/1.3	A3.17	R3BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBD/Z/1,2/1.4	A3.17	R3BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK			
XBD/Z/0,3/1.5	A3.17	R3BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/0,3/5.1	A3.17	R3B	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/0,3/5.2	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/5.3	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/5.4	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/1,2/5.5	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/5.6	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBV/Z/0,3/2.1	A3.17	R3BVDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/2.2	A3.17	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/2.3	A3.17	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/2.4	A3.17	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/1,2/6.1	A3.17	R3B	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/1,2/6.2	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/0,3/6.3	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/6.4	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/1,2/6.5	A3.17	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíči I (A)	chrániči ΔI(A) In(A)								
XBM/Z/1,2/6.6	A3.17	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A3.18	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.18	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PAp přípojení podlahy	A3.18	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XBM/Z/0,3/7.1	A3.18	R3B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/7.2	A3.18	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/7.3	A3.18	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/7.4	A3.18	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/7.5	A3.18	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/7.6	A3.18	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
PA přípojnice pospojování	A3.19	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.19	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A3.19	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp přípojení podlahy	A3.19	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz přípojení zařízení	A3.19	PA								1x4zž		ZEM	PA 1ks zařízení				
EBM/Z/LS/2	A3.19	R3B	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
BD/Z/VS/2	A3.19	R1BDO	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx2,5	svítidl.	DO	Výšetř. svítidlo, výška přívodu dle ZT, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez				
XBD/Z/1,2/3.1	A3.19	R3BDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBD/Z/1,2/3.2	A3.19	R3BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/8.1	A3.19	R3B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/8.2	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/8.3	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/8.4	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,9/3.1	A3.19	R3BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XBV/Z/0,9/3.2	A3.19	R3BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/3.3	A3.19	R3BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBV/Z/0,9/3.4	A3.19	R3BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/9.1	A3.19	R3B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/9.2	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/9.3	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/9.4	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/9.5	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/10.1	A3.19	R3B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/10.2	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/10.3	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/10.4	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/10.5	A3.19	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	A3.20	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.20	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PAp přípojení podlahy	A3.20	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz přípojení zařízení	A3.20	PA								1x4zž		ZEM	PA 1ks zařízení				
EBM/Z/LS/3	A3.20	R3B	230		0,2	B		10	0,03"A"	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XBV/Z/0,9/4.1	A3.20	R3BVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XBV/Z/0,9/4.2	A3.20	R3BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/11.1	A3.20	R3B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/11.2	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/11.3	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/11.4	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/11.5	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/1,2/12.1	A3.20	R3B	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/12.2	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,9/12.3	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBM/Z/0,3/12.4	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,3/12.5	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBM/Z/0,9/12.6	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XBM/Z/0,9/12.7	A3.20	R3B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
PA přípojnice pospojování	A3.21	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				

zařízení	umístění	rozdávč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič				
							I (A)	I (A)					
PA přípojnice pospojování	A3.23	A3.21								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
PA přípojnice pospojování	A3.24	A3.23								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
PA přípojnice pospojování	A3.22	A3.24								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
XBM/Z/1,2/14.1	A3.21	R3B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.2	A3.23	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.3	A3.22	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/14.4	A3.24	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R2B													
XBM/C/1,2/15	A3.25	R3B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III.st. PO
PA přípojnice pospojování	A3.26	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.26	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
PAp připojení podlahy	A3.26	PA								1x4zž		ZEM	4ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,3/16.1	A3.26	R3B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.2	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.3	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.4	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.5	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.6	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/16.7	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/16.8	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.1	A3.26	R3B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.2	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.3	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.4	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.5	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.6	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.7	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/0,3/17.8	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,3/17.9	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XBM/Z/0,3/17.10	A3.26	R3B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
PA přípojnice pospojování	A3.27	R3Bv								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.27	R3Bv								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
2x PAz připojení zařízení	A3.27	PA								1x4zž		ZEM	PA 2ks zařízení
XBD/Z/1,2/4.1	A3.27	R3Bv	230		1	D		16	0,03	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBD/Z/1,2/4.2	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/5	A3.27	R3Bv	230		1	D		16	0,03	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBD/Z/1,2/6.1	A3.27	R3Bv	230		1	D		16	0,03	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBD/Z/1,2/6.2	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/7.1	A3.27	R3Bv	230		1	D		16	0,03	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBD/Z/1,2/7.2	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/8.1	A3.27	R3Bv	230		1	D		16	0,03	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBD/Z/1,2/8.2	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/8.3	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/8.4	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/9	A3.27	R3Bv	400		5	D		16	0,03	5Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP44, v1,2m na povrch, 16A
XBD/Z/1,2/10A	A3.27	R3Bv	400		22	D		32	0,03	5Jx10	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m na povrch, 32A
XBD/Z/1,2/11.1	A3.27	R3Bv	230		1	D		16	0,03	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBD/Z/1,2/11.2	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/11.3	A3.27	R3Bv								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.1	A3.27	R3Bv	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PO
XBM/Z/1,2/18.2	A3.27	R3Bv										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování	A3.28	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
PE přípojnice ochr. uzemnění	A3.28	R3B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopus, KO125, smýčkovat
PAz připojení zařízení	A3.28	PA								1x4zž		ZEM	PA 2ks zařízení
XBM/Z/-/19A "DL"	A3.28	R3B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie
XBM/Z/-/20A "DL"	A3.28	R3B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBM/Z/-/21A "DL"	A3.28	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie			
XBM/Z/-/22A "DL"	A3.28	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie			
XBM/Z/-/23A "DL"	A3.28	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie			
XBM/Z/-/24A "DL"	A3.28	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Vývod pro zařízení "MDO", umístění dle požadavku zařízení a technologie			
XBM/Z/1,2/19.1	A3.28	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/1,2/19.2	A3.28	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/19.3	A3.28	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/1,2/19.4	A3.28	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/0,3/19.5	A3.28	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/19.6	A3.28	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/5.1	A3.28	R3BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/5.2	A3.28	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/20.1	A3.29	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/20.2	A3.29	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBD/Z/0,3/12.1, jen pro lednici	A3.30	R3BDO	230		1	D		16	0,03		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, nápis-jen pro lednici			
XBD/Z/0,3/12.2, jen pro lednici	A3.30	R3BDO									3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, nápis-jen pro lednici			
XBM/Z/0,3/21.1	A3.30	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/0,3/21.2	A3.30	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/0,3/21.3	A3.30	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/0,3/22.1	A3.31	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/1,2/22.2	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/1,2/22.3	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/22.4	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/22.5	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/22.6	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/0,3/22.7	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/1,2/22.8	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/1,2/22.9	A3.31	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBV/Z/0,3/6.1	A3.31	R3BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/6.2	A3.31	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/6.3	A3.31	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/6.4	A3.31	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/23.1	A3.32	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/1,2/23.2	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/1,2/23.3	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/23.4	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/23.5	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/23.6	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/0,3/23.7	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/1,2/23.8	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/1,2/23.9	A3.32	R3B									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBV/Z/0,3/7.1	A3.32	R3BVDO	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/7.2	A3.32	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/7.3	A3.32	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/7.4	A3.32	R3BVDO									3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
PA přípojnice pospojování	A3.33	R3B									1x16zř		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
PA přípojnice pospojování	A3.34	A3.33									1x16zř		ZEM	EPS3 Kopos, KO125			
XBM/Z/1,2/25.1	A3.33	R3B	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/25.2	A3.34	R3B											ZEM	Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK			
XAM/Z/0,3/40.1	A3.35	R3A	230		1	B		16	0,03		3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK			
XAM/Z/1,2/40.2	A3.35	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XAM/Z/1,2/40.3	A3.35	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK			
XAM/Z/0,3/40.4	A3.35	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK			
XAM/Z/0,3/40.5	A3.35	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK			
XAM/Z/0,3/40.6	A3.35	R3A									3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic			

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič				
							I (A)	I (A)					
XAM/Z/0,3/40.7	A3.35	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/40.8	A3.35	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, rudá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAM/Z/1,2/40.9	A3.35	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, rudá, IP20, v1,2m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
XAV/Z/0,3/5.1	A3.35	R3AVDO	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC
XAV/Z/0,3/5.2	A3.35	R3AVDO								3Jx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK
XAV/Z/0,3/5.3	A3.35	R3AVDO								3Jx2,5	zás	VDO	Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, III.st. PO, vč. trubek, vývodek, krabic
XAV/Z/0,3/5.4	A3.35	R3AVDO								3Jx2,5	zás	VDO	Zásuvka MDO, rudá, IP20, v0,3m, do BT, vč. trubek, vývodek, krabic
PA přípojnice pospojování	A3.36	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování	A3.37	A3.36								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování	A3.38	A3.37								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
XAM/Z/1,2/41.1	A3.36	R3A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/41.2	A3.37	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XAM/Z/1,2/41.3	A3.38	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
PA přípojnice pospojování	A3.39	R3A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování	A3.40	A3.39								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
EBM/Z/2,3/42	A3.39	R3A	230	0,5	B			10	0,03	3Jx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
XBM/Z/2,3/43.1	A3.39	R3A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/0,3/43.2	A3.39	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/44.1	A3.39	R3A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,244.2	A3.39	R3A										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XAM/Z/0,3/45.1	A3.39	R3A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC
XAM/Z/0,3/45.2	A3.39	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
XAM/Z/0,3/45.3	A3.39	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC
XAM/Z/0,3/45.4	A3.39	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
XAM/Z/0,3/46.1	A3.40	R3A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC
XAM/Z/0,3/46.2	A3.40	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
EBM/Z/2,3/47	A3.39	R3A	230	0,5	B			10	0,03	3Jx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro
XBM/Z/0,3/48.1	A3.39	R3A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/2,3/48.2	A3.39	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/49.1	A3.39	R3A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/49.2	A3.39	R3A										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XBM/Z/1,2/49.3	A3.39	R3A										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro
XAM/Z/2-2,5/50.1TV	A3.39	R3A	230		1	B		16	0,03"A"	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PC
XAM/Z/2-2,5/50.2TV	A3.39	R3A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV
PA přípojnice pospojování	A4.03,04	R4B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/1A.1	A4.03	R4B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XBM/Z/1,2/1A.3	A4.04	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XBM/Z/1,2/1A.4	A4.04	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XBM/Z/1,2/1A.5	A4.04	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
PA přípojnice pospojování	A4.05	A4.06								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAz připojení zařízení	A4.05	PA								1x4zž		ZEM	PA 2ks zařízení
XAM/Z/0,3/1.1	A4.05	R4A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m do SDK
XAM/Z/1,2/1.2	A4.05	R4A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAM/Z/1,2/1.3	A4.05	R4A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
PA přípojnice pospojování	A4.06	A4.07								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování	A4.07	R4A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PA přípojnice pospojování	A4.08	R4A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
XAM/Z/1,2/2.1	A4.06	R4A	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m do SDK
XAM/Z/1,2/2.2	A4.07	R4A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m do SDK
XAM/Z/1,2/2.3	A4.08	R4A								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m do SDK
XAD/Z/1,2/1	A4.36	R4ADO	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP44, víčko, v1,2m na povrch
PA přípojnice pospojování	A4.18	R4A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění	A4.18	R4A								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAp připojení podlahy	A4.18	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
PAz připojení zařízení	A4.18	PA								1x4zž		ZEM	PA 1ks zařízení

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chránič ΔI(A)								
AM/Z/pohled/3	A4.18	R4A	230		1	B		10	0,03"A"		3lx1,5	zás	MDO Vývod pro TR umývadlo				
EAM/Z/LS/1	A4.18	R4A	230		0,2	B		10	0,03"A"		3lx1,5	světlo	MDO Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
AV/Z/VS/1	A4.18	R4AVDO	230		0,1	B		10	0,03"A"		3lx1,5	svítidl.	VDO Vyšetřovací svítidlo, strop, hl. vyp. pod SDK, 16A/230V/IP44, ozn. QBV/Z/1,2/1				
XAD/Z/0,9/2.1	A4.18	R4ADO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/2.2	A4.18	R4ADO									3lx2,5	zás	DA Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/1,2/2.3	A4.18	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m do SDK				
XAD/Z/1,2/2.4	A4.18	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,9/4.1	A4.18	R4A	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/4.2	A4.18	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/4.3	A4.18	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/4.4	A4.18	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/4.5	A4.18	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAV/Z/0,9/2.1	A4.18	R4AVDO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	VDO Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XAV/Z/0,9/2.2	A4.18	R4AVDO									3lx2,5	zás	VDO Zásuv. do podparapet. kan., VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
PA přípojnice pospojování	A4.35	R4A									1x16zž		ZEM 4xEPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A4.35	R4A									1x16zž		ZEM 4xEPS3 Kopus, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	A4.35	PA									1x4zž		ZEM 8ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A4.35	PA									1x4zž		ZEM PA 2ks zařízení				
AM/Z/pohled/5	A4.35	R4A	230		1	B		10	0,03"A"		3lx1,5	zás	MDO Vývod pro TR umývadlo				
EAM/Z/LS/2	A4.35	R4A	230		0,2	B		10	0,03"A"		3lx1,5	světlo	MDO Vývod pro integr. světlo linky, v-pod linku, MDO				
XAM/Z/0,9/6.1	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/6.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/6.3	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/6.4	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/6.5	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/6.6	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAD/Z/0,9/3.1	A4.35	R4ADO	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/3.2	A4.35	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/3.3	A4.35	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/3.4	A4.35	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/3.5	A4.35	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/3.6	A4.35	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAD/Z/0,9/3.7	A4.35	R4ADO									3lx2,5	zás	DO Zás. do podpar.kan. DO, mod.45,zelená, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atc				
XAM/Z/0,9/7.1	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/7.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/7.3	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/7.4	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/7.5	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/7.6	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/7.7	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/7.8	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/pohled/10.1	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/10.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/11.1	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/11.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/12.1	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/12.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/13.1	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/13.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/0,9/8.1	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,9/8.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XAM/Z/0,3/8.3	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,3/8.4	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,3/8.5	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,9/9.1	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"		3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/9.2	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,9/9.3	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/9.4	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO				
XAM/Z/0,9/9.5	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/9.6	A4.35	R4A									3lx2,5	zás	MDO Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PO				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič $\Delta I(A)$ In(A)								
XAD/Z/0,9/4.1	A4.35	R4ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/0,9/4.2	A4.35	R4ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/0,9/4.3	A4.35	R4ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/0,9/4.4	A4.35	R4ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/0,9/4.5	A4.35	R4ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAD/Z/0,9/4.6	A4.35	R4ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/podhled/14.1	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/14.2	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/14.3	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/14.4	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.1	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.2	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.3	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/15.4	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.1	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.2	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.3	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/podhled/16.4	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v podhledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/0,9/17.1	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/17.2	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,9/17.3	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/17.4	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,9/17.5	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK				
XAM/Z/0,9/17.6	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/17.7	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/17.8	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,3/17.9	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/0,9/18.1	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PC				
XAM/Z/0,9/18.2	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,				
XAM/Z/0,9/18.3	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PC				
XAM/Z/0,9/18.4	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,				
XAM/Z/0,9/18.5	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PC				
XAM/Z/0,9/18.6	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,				
XAM/Z/0,9/18.7	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PC				
XAM/Z/0,9/18.8	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,9m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,				
XAM/Z/0,9/18.9	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PC				
XAM/Z/0,9/18.10	A4.35	R4A								3lx2,5	vývod	MDO	Vývod MDO, bílá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu,				
XAV/Z/0,3/3.1	A4.35	R4AVDO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	vývod	VDO	Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PC				
XAV/Z/0,3/3.2	A4.35	R4AVDO								3lx2,5	vývod	VDO	Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu				
XAV/Z/0,3/3.3	A4.35	R4AVDO								3lx2,5	vývod	VDO	Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu, vč.III.st.PC				
XAV/Z/0,3/3.4	A4.35	R4AVDO								3lx2,5	vývod	VDO	Vývod VDO, rudá, IP20, v0,3m, do stolu zásuvka, věcí instalace stolu				
XAM/Z/1,2/19.1	A4.35	R4A	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/19.2	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/19.3	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/19.4	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/19.5	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/19.6	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/19.7	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/19.8	A4.35	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAD/Z/0,3/5, jen pro lednice	A4.35	R4ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis , bez RCD				
PA přípojnice pospojování	A4.34	R4A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A4.34	R4A								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAu dvojnásobná svorka	A4.34	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 2ks v místnosti, standard ABB				
PAP připojení podlahy	A4.34	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XAD/Z/1,2/6.1	A4.34	R4ADO	230		1	B		16	0,03"A"	3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM, vč.III.st.PC				
XAD/Z/1,2/6.2	A4.34	R4ADO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do OM, vč.III.st.PC				
XAM/Z/1,2/20.1	A4.34	R4A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/20.2	A4.34	R4A							0,03"A"	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/20.3	A4.34	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/20.4	A4.34	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XAM/Z/1,2/20.5	A4.34	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/20.6	A4.34	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/20.7	A4.34	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
AM/Z/pohled/21	A4.34	R4A	230		1	B		10	0,03	3lx1,5	zás	MDO	Vývod pro TR umývadlo				
XAM/Z/pohled/22.1	A4.34	R4A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, III.st.PO -v pohledu neb konstrukce, pro TV				
XAM/Z/pohled/22.2	A4.34	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44 -v pohledu neb konstrukce, pro TV				
PA přípojnice pospojování	A4.33	R4A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
XAV/Z/1,2/7 jen pro lednice	A4.33	R4ADO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, jen pro lednici-nápis, bez RCD				
XAM/Z/1,2/23	A4.33	R4A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
PA přípojnice pospojování	A4.32	R4A								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
XAM/Z/2-2,5/24.1TV	A4.32	R4A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III.st. PO				
XAM/Z/2-2,5/24.2TV	A4.32	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
EAM/Z/2,3/25	A4.32	R4A	230		0,5	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integrované osv. linky - není věcí této PD, dle PD gastro				
XBM/Z/2,3/26.1	A4.32	R4A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2,3m, do SDK, dle PD gastro				
EBM/Z/0,3/26.2	A4.32	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, dle PD gastro				
XBM/Z/1,2/27.1	A4.32	R4A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDKdo SDK, dle PD gastro				
XBM/Z/1,2/27.2	A4.32	R4A	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XAM/Z/1,2/28.1	A4.32	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/28.2	A4.32	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XAM/Z/1,2/28.3	A4.32	R4A								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
	4.NP-B																
PA přípojnice pospojování	A4.31	R4B								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
XBM/Z/1,2/1.1	A4.31	R4B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/1.2	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/1.3	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/1.4	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/1.5	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/1.6	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/1.7	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/1.8	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/1.9	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/1.10	A4.30	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/1.1	A4.30	R4BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/1.2	A4.30	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/1.3	A4.30	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/1.4	A4.30	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A4.28	R4B								1x16ž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
XBM/Z/1,2/2.1	A4.28	R4B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, víčko, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/2.2	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/2.3	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/2.4	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/2.5	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/2.6	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/2.7	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/2.8	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/2.9	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/2.10	A4.29	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/2.1	A4.29	R4BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/2.2	A4.29	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBV/Z/0,3/2.3	A4.29	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC				
XBV/Z/0,3/2.4	A4.29	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/1,2/3.1	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/3.2	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/3.3	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,3/3.4	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/1,2/3.5	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC				

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka			
						char.	pojistka I (A)	jistí I (A)	chráníč ΔI(A)	ln(A)						
XBM/Z/1,2/3.6	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/0,3/3.7	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/3.8	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/3.9	A4.27	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/3.1	A4.27	R4BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/3.2	A4.27	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/3.3	A4.27	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/3.4	A4.27	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/1,2/4.1	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/1,2/4.2	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/0,3/4.3	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/4.4	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/1,2/4.5	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC			
XBM/Z/1,2/4.6	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK			
XBM/Z/0,3/4.7	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/4.8	A4.26	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/4.1	A4.26	R4BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/4.2	A4.26	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBV/Z/0,3/4.3	A4.26	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK, vč. III. st. PC			
XBV/Z/0,3/4.4	A4.26	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,3m, do SDK			
XBM/Z/0,3/5.1	A.4.23	R4B	230		0,6	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/5.2	A.4.23	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/5.3	A.4.23	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/5.4	A.4.25	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/5.5	A.4.25	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/1,2/5.6	A.4.25	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBV/Z/1,2/5.1	A.4.41	R4BVDO	230		0,2			16	0,03	J-3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v 1,2m			
XBV/Z/1,2/5.2	A.4.41	R4BVDO			0,2					J-3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v 1,2m			
XBV/Z/1,2/5.3	A.4.43	R4BVDO			0,2					J-3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v 1,2m			
XBV/Z/1,2/5.4	A.4.43	R4BVDO			0,2					J-3x2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v 1,2m			
XBM/Z/1,2/6.1	A.4.44	R4B	230		0,6	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/1,2/6.2	A.4.44	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/1,2/6.3	A.4.44	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/1,2/6.4	A.4.44	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/1,2/6.5	A.4.44	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/6.6	A.4.44	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/7.1	A.4.37	R4B	230		0,8	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/7.2	A.4.37	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/7.3	A.4.37	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/1,2/7.4	A.4.37	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/7.5	A.4.45	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/0,3/7.6	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			
XBM/Z/1,2/7.7	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/1,2/7.8	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m			
XBM/Z/0,3/8.1	A.4.46	R4B	230			B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m			

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka				
						char.	pojistka I (A)	jistíč I (A)	chránič ΔI(A) In(A)								
XBM/Z/0,9/8.2	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m				
XBM/Z/0,9/8.3	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m				
XBM/Z/0,9/8.4	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m				
XBM/Z/0,9/8.5	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, III.st.PO				
XBM/Z/0,9/8.6	A.4.46	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,9m, III.st.PO				
XBV/Z/0,9/6.1	A.4.46	R4BVDO	230		0,2	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO				
XBV/Z/0,9/6.2	A.4.46	R4BVDO			0,2					3lx2,5	zás	VDO	Zásuvka VDO, rudá, IP20, v0,9m, vč. III. st. PO				
ZEM												ZEM	PE pospojování, CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R2B				
XBM/C/1,2/9A	A4.24	R4B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III. st. PO				
Pospojování v rámci MaR, není věcí této PD																	
XBMaR/C/1,2/9	A4.22	Připojení v rozvaděči MaR RA4.1s-síťová část										MDO	Zásuvka MDO, IP44, v1,2m, na SDK, 400V/16A				
XMaR/C/1,2/10.1	A4.22	Připojení v rozvaděči MaR RA4.1s-síťová část										MDO	Zásuvka MDO, IP44, v1,2m, na SDK, 230V/16A				
XMaR/C/1,2/10.2	A4.22	Smyčkováno										MDO	Zásuvka MDO, IP44, v1,2m, na SDK, 230V/16A				
XAM/Z/2-2,5/11.1TV	A4.17	R4B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III. st. PO				
XAM/Z/2-2,5/11.2TV	A4.17	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV, III. st. PO				
XAM/Z/2-2,5/11.3TV	A4.17	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XAM/Z/2-2,5/11.4TV	A4.17	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v2-2,5m, do SDK, pro TV				
XBM/Z/1,2/12.1	A4.17	R4B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/12.2	A4.17	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/1,2/12.3	A4.17	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK				
XBM/Z/0,3/13	A4.17	R4B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, příprava automat				
PA přípojnice pospojování	A4.21	R4B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A4.21	R4B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125				
PAu dvojnásobná svorka	A4.21	PA								1x4zž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB				
PAp připojení podlahy	A4.21	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
XBM/Z/0,9/14.1	A4.21	R4B	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/14.2	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/14.3	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/14.4	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/14.5	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/14.6	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/14.7	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBM/Z/0,9/14.8	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK				
XBM/Z/0,9/14.9	A4.21	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC				
XBV/Z/0,9/7.1	A4.21	R4BVDO	230		1	B		16	0,03	3lx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd				
XBV/Z/0,9/7.2	A4.21	R4BVDO								3lx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.				
BD/Z/VS/1	A4.21	R4BDO			0,2	B		10	0,03	3lx2,5	svítidl.	DO	Výšetř. svítidlo, "v" přívodu dle ZT, hl. vyp.IP44 pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez				
XBD/Z/1,2/2.1	A4.21	R4BDO	230		1	B		16		3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, vč.III.st.PC				
XBD/Z/1,2/2.2	A4.21	R4BDO								3lx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK				
PA přípojnice pospojování	A4.20	R4B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PE přípojnice ochr. uzemnění	A4.20	R4B								1x16zž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125, smýčkovat				
PAp připojení podlahy	A4.20	PA								1x4zž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy				
PAz připojení zařízení	A4.20	PA								1x4zž		ZEM	PA 1ks zařízení				
EBM/LS/1,5/1.1	A4.20	R4B	230		0,1	B		10	0,03	3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v=1,5m - ověřit na stavbě dle provedení kuch. linky				
EBM/LS/1,5/1.2	A.4.43	R4B			0,1					3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v=1,5m - ověřit na stavbě dle provedení kuch. linky				
EBM/LS/1,5/1.3	A.4.46	R4B			0,1					3lx1,5	světlo	MDO	Vývod pro integr. světlo linky, v=1,5m - ověřit na stavbě dle provedení kuch. linky				
XBM/Z/0,9/15.1	A4.20	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III. st. PO, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/15.2	A4.20	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				
XBM/Z/0,9/15.3	A4.20	R4B								3lx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.				

zařízení	umístění	rozváděč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič				
							I (A)	I (A)					
XBM/Z/0,9/15.4	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.5	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.6	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.7	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/15.8	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/8.1	A4.20	R4BVDO	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/8.2	A4.20	R4BVDO								3Jx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/8.3	A4.20	R4BVDO								3Jx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBV/Z/0,9/8.4	A4.20	R4BVDO								3Jx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
XBM/Z/1,2/16.1	A4.20	R4B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBM/Z/1,2/16.2	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBM/Z/1,2/16.3	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBM/Z/1,2/16.4	A4.20	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK, III.st.PC
XBV/Z/0,3/3.1	A4.20	R4BDO	230		1	B		16		3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m, do SDK, vč.III.st.PC
PA přípojnice pospojování	A4.19	R4B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PE přípojnice ochr. uzemnění	A4.19	R4B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
PAu dvojnásobná svorka	A4.19	PA								1x4žž		ZEM	PAu připojit z PA /EPS3/, 1ks v místnosti, standard ABB
PAp připojení podlahy	A4.19	PA								1x4žž		ZEM	2ks smýčkovat z PA /EPS3/ v místnosti do krabic u podlahy
XBM/Z/0,9/17.1	A4.19	R4B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.2	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.3	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.4	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.5	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.6	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zás.do podpar. kan., MDO, modul 45, bílá, v0,9, vč. III.st. PO, adaptéru atd.
XBM/Z/0,9/17.7	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC
XBM/Z/0,9/17.8	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK
XBM/Z/0,9/17.9	A4.19	R4B								3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m, do SDK, III.st.PC
XBV/Z/0,9/9.1	A4.19	R4BVDO	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	VDO	Zás. do podpar.kan. VDO, mod.45,rudá, IP20, v0,9m, vč.III.st.PO, vč. adaptéru,atd
XBV/Z/0,9/9.2	A4.19	R4BVDO								3Jx2,5	zás	VDO	Zásuv. do podparapet. kan. ,VDO, modul 45, rudá, IP20, v0,9m, vč. adaptéru atd.
BD/Z/VS/4	A4.19	R4BDO	230		0,2	B		10	0,03	3Jx2,5	svítidl.	DO	Vyšetř. svítidlo, "v" přívodu dle ZT, hl. vyp.IP44 pod SDK, 16A/230V, 3m kabel rez
XBD/Z/1,2/5.1	A4.19	R4BDO	230		1	B		16		3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK, vč.III.st.PC
XBD/Z/1,2/5.2	A4.19	R4BDO								3Jx2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m, do SDK
XBD/Z/1,2/6.1	A.4.41	R4BDO	230		2	C		16	0,03	J-3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m
XBD/Z/1,2/7.1	A.4.43	R4BDO	230		0,4	B		16		J-3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m - štítek - pouze pro lednice
XBD/Z/0,3/7.2	A.4.43	R4BDO			0,4							DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v0,3m - štítek - pouze pro lednice
XBD/Z/1,2/8.1	A.4.44	R4BDO	230		0,6	B		16		J-3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m - štítek - pouze pro lednice
XBD/Z/1,2/8.2	A.4.44	R4BDO			0,6							DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m - štítek - pouze pro lednice
XBD/Z/1,2/9.1	A.4.45	R4BDO	230		0,6	B		16		J-3x2,5	zás	DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m - štítek - pouze pro lednice
XBD/Z/1,2/9.2	A.4.45	R4BDO			0,6							DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m - štítek - pouze pro lednice
XBD/Z/1,2/9.3	A.4.45	R4BDO			0,6							DO	Zásuvka DO, zelená, IP20, v1,2m - štítek - pouze pro lednice
PA přípojnice pospojování	A4.09	R4B								1x16žž		ZEM	EPS3 Kopos, KO125
XBM/Z/1,2/18.1	A4.09	R4B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.2	A4.10	R4B										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.3	A4.11	R4B										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.4	A4.12	R4B										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/18.5	A4.13	R4B										MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK

zařízení	umístění	rozváděč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění						kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič						
							I (A)	I (A)	ΔI(A)	In(A)					
XBM/Z/1,2/19.1	A4.14	R4B	230		1	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.2	A4.15	R4B												MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.3	A4.16	R4B												MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/19.4	A4.16	R4B												MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP44, v1,2m, do SDK
XBM/Z/1,2/20.1	A.4.46	R4B	230		2	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/20.2	A.4.46	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/21.1	A.4.43	R4B	230		2	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/21.2	A.4.43	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/22.1	A.4.41	R4B	230		0,4	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/22.2	A.4.41	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/22.3	A.4.41	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/22.4	A.4.41	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/23.1	A.4.43	R4B	230		0,5	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/23.2	A.4.43	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/23.3	A.4.43	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/23.4	A.4.43	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/23.5	A.4.43	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/24.1	A.4.39	R4B	230		0,5	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/0,3/24.2	A.4.39	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m
XBM/Z/0,3/24.3	A.4.39	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v0,3m
XBM/Z/1,2/24.4	A.4.40	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/24.5	A.4.40	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/25.1	A.4.42	R4B	230		0,4	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/25.2	A.4.42	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/25.3	A.4.42	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
XBM/Z/1,2/25.4	A.4.42	R4B										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka MDO, bílá, IP20, v1,2m
BM/ZTI/3,2/01	A.4.44	R4B	230		0,03	B		10				3Jx1,5	napaječ	MDO	vývod pro napaječ ZTI, na výstupu 24V DC provést propojení s jednotlivými bateriemi v m.č. A.4.40; A.4.42a; A.4.42; A.4.43;
EP přípojnice														ZEM	Připojení na CXKH-R 1x240 zř - do rozvaděče, dále pospojit prostor 5NP
XBM/C/1,2/20.1	A5.02	R5t	230		1	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/20.2	A5.03	R5t										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/21	A5.02	R5t	400		1	B		16	0,03			5Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka DO, IP44, v1,2m, na SDK, 400V/16A, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/22	A5.04	R5t	400		1	B		16	0,03			5Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka DO, IP44, v1,2m, na SDK, 400V/16A, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/23.1	A5.04	R5t	230		1	B		16	0,03			3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
XBM/C/1,2/23.2	A5.04	R5t										3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
Klapky požární, kabel CXKH-V, B2cas1d0, trasa P60-R															
13.1/Vpoz	AS.01	RDApoz	230			B		6				CXKH-V 5Jx1,5	klapka MK	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici
14.1/Vpoz	AS.02	RDApoz	230			B		6				CXKH-V 5Jx1,5	klapka MK	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici
14.2/Vpoz	A5	RDApoz	230			B		6				CXKH-V 5Jx1,5	klapka MK	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič				
							I (A)	I (A)	ΔI(A)				
13.2/Vpoz	A5	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka MK	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici
13.3/Vpoz	A5	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka MK	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici
13.4/Vpoz	A5	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka MK	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz, funkce-požár klapka otvírá Dle liniového schéma ovládáno skupinově od EPS, ukončit v "požární" krabici
PK4.1/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK4.2/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK4.3/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK3.1/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK3.2/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK3.3/Vpoz	AS.04	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK3.4/Vpoz	AS.08	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK5.1/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK5.2/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK5.3/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK5.4/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK1.1/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK1.2/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK2.1/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK2.2/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK6.1/Vpoz	AS.31	RDApoz	230			B		6		CXXH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění					kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič					
							I (A)	I (A)	ΔI(A)	In(A)				
PK6.2/Vpoz	A5.31	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK7.1/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK7.2/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK8.1/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK8.2/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK9.1/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK9.2/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK9.3/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK9.4/Vpoz	A3.26	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK9.5/Vpoz	A3.26	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK9.6/Vpoz	A3.26	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK9.7/Vpoz	A3.26	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.1/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.2/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.3/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.4/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK19a/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK19b/Vpoz	A5	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.6/Vpoz	A4.10a	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.7/Vpoz	A4.04/3	RDAPoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDAPoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	char.	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka
							pojistka I (A)	jistič I (A)	chránič					
									ΔI(A)	In(A)				
PK10.8/Vpoz	A4.12	RDApoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.9/Vpoz	A4.10a	RDApoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.10/Vpoz	A4.36	RDApoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.11/Vpoz	A4.08	RDApoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
PK10.5/Vpoz	A4.17	RDApoz	230			B		6			CXKH-V 5Jx1,5	klapka	DO požár	Jistič uzamknout v RDApoz. Ukončit v "požární" krabici Klapka stále pod napětím, při signálu EPS napětí přerušeno /požár/
Klapka														
VZT požární - P60-R-trasa funkční při požáru, B2cas1d0														
13/Vpoz	AS.01	RDApoz	400		7	D		25			5Jx6	HL. VYP	DO požár	Ukončení hl. vyp. 25A/400V/IP65, kabel. rezerva. A-0-R na rozvaděči
13.t/Vpoz											30x1,5		DO požár	Termokontakt VZT13
14/Vpoz	AS.02	RDApoz	400		3	D		10			5Jx2,5	HL. VYP	DO požár	Ukončení hl. vyp. 25A/400V/IP65. A-0-R na rozvaděči
14.t/Vpoz											30x1,5		DO požár	Termokontakt VZT14
TECHNOLOGIE, vč. výtahů														
Dt/T20	AS.09	RPTDA	400	10	6	B		32			5Jx10	Rozv.	DO	Ukončení v rozvaděči-věc dodávky technologie
XVt/T10.1, PP, nápis napáj, z UPS	AS.09	RPTUPS	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás	VDO	Zás. "pod" s III.st.přep. ochrany, IP20, v=1,2m, s popis. polem, červená, rámeček
XVt/T10.2	AS.09	RPTUPS									3Jx2,5	Zás	VDO	Zás. "pod" s III.st., IP20, v=1,2m, s popis. polem, červená, rámeček
XMt/T11.1	AS.09	RPt	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás	MDO	Zás. "pod" s III.st.přep. ochrany, IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
XMt/T11.2	AS.09	RPt									3Jx2,5	Zás	MDO	Zás. "pod", IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
XMt/T11.3	AS.09	RPt									3Jx2,5	Zás.	MDO	Zás. "pod", IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
EMt/T12	AS.09	RPt	230		1	B		10			3Jx2,5	G	MDO	Přes vypínač, "pod" IP20/10A/230V, bílý, ovládání germicidní trubice
XVt/T13-nápis napájení z UPS	A2.27	RPt	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás	VDO	Zás. IP44, nad podhl. s III.st.přep. ochrany, s popis. polem-napáj. z UPS, červená
EP pospojování	AS.09	RPt												
XMt/T7, odpady	AS.11	RPt	230		2	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás	MDO	Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T8	AS.11	RPt	400		2	B		16	0,03		5Jx2,5	Zás	MDO	Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
EP pospojování	AS.11	RPt												V místnosti provést pospojování
XMt/T1 myčka, centrální úklid	AS.16	RPt	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás.	MDO	Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T2 sušička	AS.16	RPt	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás.	MDO	Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T3 zásuvka	AS.16	RPt	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás.	MDO	Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T4 dobíjení vozík	AS.16	RPt	400		2	B		16	0,03		5Jx2,5	Zás	MDO	Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
XMt/T5 zásuvka	AS.16	RPt	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás.	MDO	Zásuvka, IP44, v=1,2m, bílá
EP pospojování														V místnosti provést pospojování
V4/T24	V4/1NP	RDA	400 36A		14,2	C		40			5Jx25	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva V 1PP přivést kabel pospojování CYY zř 16mm2 - z HOP, zem. soustavy
V3/T23	V3/4NP	RDA	400 14		4,6	C		16			5Jx6	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva V 1PP přivést kabel pospojování CYY zř 16mm2 - z HOP, zem. soustavy
V2/T22	V2/4NP	RDA	400 14		4,6	C		16			5Jx6	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva V 1PP přivést kabel pospojování CYY zř 16mm2 - z HOP, zem. soustavy
V1/T21 /požární výtah/	V1/5NP	RDApoz	400 36A		14,2	C		40			5Jx25	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče, dle PD technologie, 5m kabel. rezerva. Požární zařiz. V 1PP přivést kabel pospojování CYY zř 16mm2 - z HOP, zem. soustavy

zařízení	umístění	rozváděč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění					kabel	ukončení	sít	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič					
							I (A)	I (A)	ΔI(A)	In(A)				
M+R														
RA0.1s/MaR	A.S.31	RH	400		136,05	B		250			5Jx240	Rozvaděč MaR	MDO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA0.1u/MaR	A.S.31	RN	230		0,5	B		16			3Jx4	Rozvaděč MaR	VDO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA0.2d/MaR	A.S.29	RDA	400		9,19	B		32			5Jx10	Rozvaděč MaR	DO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA0.2u/MaR	A.S.29	RN	230		0,5	B		16			3Jx4	Rozvaděč MaR	VDO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA4.1s/MaR	A.4.22	RH	400		33,74	B		63			5Jx35	Rozvaděč MaR	MDO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA4.1u/MaR	A.4.22	RN	230		0,5	B		16			3Jx4	Rozvaděč MaR	VDO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA5.1s/MaR	A.5.04	RH	400		179,4	B		315			2x J-5x150	Rozvaděč MaR	MDO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA5.1d/MaR	A.5.04	RDA	400		50,3	B		63			5Jx35	Rozvaděč MaR	DO	Volný vývod do rozvaděče M+R
RA5.1u/MaR	A.5.04	RN	230		0,5	B		16			3Jx4	Rozvaděč MaR	VDO	Volný vývod do rozvaděče M+R
POHON DVEŘÍ														
1/Dpoz	AS.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
2/Dpoz	AS.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
3/D	AS.03	RPt	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
4/D	AS.24	RPt	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
5/D	A1.03	RPt	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
6/D	A1.03	RPt	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
7/D	A1.13	R1B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
8/Dpoz	A1.04	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
9/Dpoz	A1.04	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
10/D	A1.01	R1B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
11/Dpoz	A1.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
12/D	A1.22	RPt	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
13/D	A1.22	RPt	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
14/D	A1.21	R1A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
15/D	A1.21	R1A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
16/D	A1.21	R1A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
17/D	A1.21	R1A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
18/D	A1.15	R1A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
19/D	A1.32	R1A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
20/D	A1.32	R1A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
21/D	A2.40a	R2A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
21A/D	A2.50	R2A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
22/D	A2.24	R2A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
23/D	A2.24	R2A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
24/D	A2.24	R2A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
25/D	A2.24	R2A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
26/D	A2.20	R2B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
27/D	A2.17	R2B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
28/D	A2.17	R2B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
29/D	A2.19	R2B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
30/D	A2.17	R2B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
31/D	A2.16	R2B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
32/Dpoz	A2.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění					kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič					
							I (A)	I (A)	ΔI(A)	In(A)				
33/Dpoz	A2.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
34/Dpoz	A2.04	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
35/D	A3.05	R3A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
36/D	A3.08	R3A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
37/D	A3.07	R3A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
38/D	A3.07	R3A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
39/D	A3.41	R3B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
40/Dpoz	A3.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
41/Dpoz	A3.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
42/D	A4.34	R4A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
43/D	A4.35	R4A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
44/D	A4.35	R4A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
45/D	A4.35	R4A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
46/D	A4.35	R4A	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
47/Dpoz	A4.35	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
48/Dpoz	A4.35	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
49/D	A4.19	R4B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
50/D	A4.21	R4B	230		0,24	B		6			3Jx1,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou
51/Dpoz	A4.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
52/Dpoz	A4.01	RDAPoz	230		0,24	B		6			3Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče dveří s 5m rezervou, P60-R-trasa s funkční při požáru, B2cas1d0
Dveřní clony														
15.2/DC	A1.22	RPt	230		1	B		16			3Jx4	Rozv	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveřní clony, umístění dle MaR
15.1/DC	A1.03	RPt	230		2	B		16			3Jx4	Rozv	MDO	Volný vývod do rozvaděče dveřní clony, umístění dle MaR
CHLAZENÍ														
1/CHL	A.4.22	RH	400		92,93	B		250			5Jx120	RTCH.1.2.1	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=149A; Imax=189A; Iz=207A)
2/CHL	A.4.22	RH	400		92,93	B		250			5Jx120	RTCH.1.2.2	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=149A; Imax=189A; Iz=207A)
3/CHL	A.5.05	R5t	400		2,24	C		16			J-5x2,5	RTCH.1.1.1	MDO	ukončit na svorkách zařízení
4/CHL	A.5.05	R5t	400		2,24	C		16			J-5x2,5	RTCH.1.1.2	MDO	ukončit na svorkách zařízení
5/CHL	A.5.05	R4BDO	400		1,445	C		10			J-5x2,5	RTCH.1.501.1	DO	ukončit na svorkách zařízení (In=3,27A)
6/CHL	A.2.32	R2BDO	230		0,9	C		16			3Jx2,5	RTCH.1.501.1A	DO	ukončit na svorkách zařízení
7/CHL	A.5.05	R4BDO	400		1,445	C		10			J-5x2,5	RTCH.1.502.1	DO	ukončit na svorkách zařízení (In=3,27A)
8/CHL	A.2.33	R2BDO	230		0,9	C		16			3Jx2,5	RTCH.1.502.1A	DO	ukončit na svorkách zařízení

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič				
							I (A)	I (A)					
9/CHL	A.5.05	R4BDO	400		1,445	C		10		J-5x2,5	RTCH.1.503.1.	DO	ukončit na svorkách zařízení (In=3,27A)
10/CHL	A.2.34	R2BDO	230		0,9	C		16		3Jx2,5	RTCH.1.503.1A	DO	ukončit na svorkách zařízení
11/CHL	A.5.05	R4BDO	400		0,825	C		10		J-5x2,5	RTCH.1.503.2.	DO	ukončit na svorkách zařízení (In=1,83A)
12/CHL	A.2.34	R2BDO	230		0,9	C		16		3Jx2,5	RTCH.1.503.2A	DO	ukončit na svorkách zařízení
13/CHL	A.5.05	R5t	400		1,445	C		10		J-5x2,5	RTCH.1.504.1	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=3,27A)
14/CHL	A.2.36	R2A	230		0,9	C		16		3Jx2,5	RTCH.1.504.1A	MDO	ukončit na svorkách zařízení
15/CHL	A.5.05	R5t	400		1,445	C		10		J-5x2,5	RTCH.1.505.1	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=3,27A)
16/CHL	A.2.49	R2A	230		0,9	C		16		3Jx2,5	RTCH.1.505.1A	MDO	ukončit na svorkách zařízení
17/CHL	A.5.05	R5t	400		5,1	C		16		J-5x2,5	RTCH.1.601	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=7,70A)
18/CHL	A.5.05	R5t	400		5,1	C		16		J-5x2,5	RTCH.1.602	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=7,70A)
19/CHL	A.5.05	R5t	400		5,4	C		16		J-5x2,5	RTCH.1.603	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=8,10A)
20/CHL	A.5.05	R5t	230		0,71	C		10		J-3x2,5	RTCH.1.604	MDO	ukončit na svorkách zařízení
21/CHL	A.5.05	R5t	400		5,1	C		16		J-5x2,5	RTCH.1.605	MDO	ukončit na svorkách zařízení (In=7,70A)
22/CHL	A.5.05	R4BDO	400		5,1	C		16		J-5x4	RTCH.1.606	DO	ukončit na svorkách zařízení (In=7,70A)
23/CHL	A.5.05	R4BDO	400		5,1	C		16		J-5x4	RTCH.1.607	DO	ukončit na svorkách zařízení (In=7,70A)
24/CHL	A.4.45	R4B	230		0,71	C		16		3Jx2,5	RTCH.1.608	MDO	ukončit na svorkách zařízení
SLABOPROUD													
1/SLP	AS.56	RDAPoz	230		0,5	B		6		3Jx2,5	Rozv.	DO požár	Volný vývod do rozvaděče EPS, instalace dle SLP, v=1,5m, instalace na povrchu, CXKH-V, P60-R-trasa funkční při požáru, B2cas1d0
2/SLP	AS.56	RDAPoz	230		0,5	B		6		3Jx2,5	Rozv.	DO požár	Volný vývod do rozvaděče EPS, instalace dle SLP, v=1,5m, instalace na povrchu, CXKH-V, P60-R-trasa funkční při požáru, B2cas1d0
3/SLP	AS.28	RDA	230		0,1	B		10		3Jx2,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "ústředny EZS" instalace dle SLP, v=1,5m, instal. na povrchu
4/SLP	AS.30	RDA	230		0,03	B		10		3Jx2,5	Rozv.		Vol. vývod zdroj EKV, instalace dle SLP, v=nad dveřmi, instal. pod omítkou
5/SLP	AS.30	RDA	230		2,3	B		16		3Jx4	Rozv.		Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
6/SLP	AS.30	RDA	230		2,3	B		16		CXKH 1x10 zž 3Jx4	Rozv.		Veden z EP v místnosti Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
7/SLP	AS.30	RDA	230		2,3	B		16		CXKH 1x10 zž 3Jx4	Rozv.		Veden z EP v místnosti Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP
8/SLP	AS.27	RH	230		0,02	B		10		3Jx1,5	Rozv.		Volen. vývod do rozvad. "signal WC" instalace dle SLP, podhled
9/SLP	AS.22	RDA	230		0,03	B		10		3Jx1,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, podhled
10/SLP	AS.25	RH	230		0,01	B		10		3Jx1,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "napaječ zámku" instalace dle SLP, podhled
10A/SLP	A1.05	RH	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás		Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu, III.st. PO
11/SLP	A1.48	RDA	230		0,03	B		10		3Jx2,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, podhled
12/SLP	A1.13	R1B	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás		Zásuvka pro tiskárnu, umístění dle PD SLP u podlahy, III.st.PO
13/SLP	A1.12	RH	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás		3xzásuvka smýčkovat pro display, umístění dle PD SLP, 2,2m vysoko, III.st.PC
14/SLP	A1.11	RH	230		0,02	B		10		3Jx1,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "signal WC" instalace dle SLP, podhled
15/SLP	A1.12	RH	230		1	B		16	0,03	3Jx2,5	zás		2xzásuvka smýčkovat pro display, umístění dle PD SLP, 2,3m vysoko, III.st.PC
15A/SLP	A1.43d	RH	230		0,02	B		10		3Jx1,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "signal WC" instalace dle SLP, podhled
16/SLP	A1.21	RDA	230		0,03	B		10		3Jx1,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, podhled
18A/SLP	A2.03	RDA	230		0,03	B		10		3Jx2,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "zdroj EKV" instalace dle SLP, nad dveře
18/SLP	A2.03	RDA	230		2,3	B		16		3Jx4	Rozv.		Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP, z EP v místnosti CXKH 1x10 zž
19/SLP	A2.03	RDA	230		2,3	B		16		3Jx4	Rozv.		Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP, z EP v místnosti CXKH 1x10 zž

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka	
						char.	pojistka	jistič	chránič					
							I (A)	I (A)	ΔI(A)					In(A)
20/SLP	A3.25	RDA	230		2,3	B		16			3Jx4	Rozv.		Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP, z EP v místnosti CXKH 1x10 zž
21/SLP	A3.25	RDA	230		2,3	B		16			3Jx4	Rozv.		Volný vývod do rozvaděče struktur. kabeláže, provedeno dle požadavků PD SLP, z EP v místnosti CXKH 1x10 zž
22/SLP	A3.25	RDA	230		2,3	B		16			3Jx4	Rozv.		Volný vývod do rozvaděče racku, provedeno dle požadavků PD SLP
23/SLP	A3.03	RDA	230		0,05	B		10			3Jx2,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "zvony" instalace dle SLP, podhled
24/SLP	A4.24	RH	230		0,03	B		10			3Jx2,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "rozm. STA" instalace dle SLP
25/SLP	A4.24	RH	230		0,1	B		10			3Jx2,5	Rozv.		Volný vývod do ústředny jednotného času, provedeno dle požadavků PD SLP
26/SLP	A4.24	RDA	230		2,3	B		16			3Jx4	Rozv.		Volný vývod do rozvaděče racku, provedeno dle požadavků PD SLP
27/SLP	A4.24	RDA	230		0,03	B		10			3Jx2,5	Rozv.		Vol. vývod do rozvad. "EKV" instalace dle SLP, nad dveře
MEDICINÁLNÍ PLYNY														
PE pospojování														CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v RH
1/MPL	AS.57	RDA	400		7,5	B		25			5Jx6	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL /kompresorová st./
2/MPL	AS.57	RH	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. na povrch, víčko, instalace po povrchu
3/MPL	AS.57	RDA	400		3	B		16			5Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL /vakuová stanice/
4/MPL	AS.24	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL
PE pospojování														CXKH-R 1x16 mm2 zž, připojení před rozdělením PE a PA v R1B
5/MPL	A1.06	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL
6/MPL	A1.06	RH	230		1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. zapuštěná, víčko
7/MPL	A1.13	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
8/MPL	A1.24	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
9/MPL	A2.44	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
10/MPL	A2.44	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL, dle MLP
11/MPL	A2.44	RH			1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. zapuštěná, víčko
12/MPL	A2.44	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL, dle MLP
13/MPL	A2.44	RH			1	B		16	0,03		3Jx2,5	zás	MDO	Zásuvka IP44. zapuštěná, víčko
14/MPL	A3.08	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
15/MPL	A4.35	RDA	230		0,5	B		6			3Jx2,5	Rozv.	Dopl	Volný vývod do rozvaděče MPL, v=1,6m
ZTI														
1/ZTI	AS.29	RPt	400		2,74	B		16	0,03		5Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče čerpací stanice /hl. vyp. IP44/16A/400V /
2/ZTI	AS.29	RPt	230		0,5	B		16	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do rozvaděče ponorného čerpadla /hl. vyp. IP44/16A/230V/
1A/ZTI	AS.08	RPt	230		0,5	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás	MDO	Zás. "pod", IP20, v=1,2m, s popis. polem, bílá, rámeček
2A/ZTI	AS.10	RPt	230		0,5	B		16	0,03		3Jx2,5	Zás	MDO	Zás. "na", IP44, v=1,2m, s popis. polem
3/ZTI	1.10a	RPt	230		0,01	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do TR, podhled
4/ZTI	1.18a	RPt	230		0,01	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do TR, podhled
5/ZTI	1.36a	RPt	230		0,01	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do TR, podhled
6/ZTI	1.43a	RPt	230		0,01	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do TR, podhled
Baterie voda 1.28, 1.27 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu														
7/ZTI střecha	2NP	RPt	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-střecha 2NP
8/ZTI střecha	2NP	RPt	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-střecha 2NP
9/ZTI střecha	2NP	RPt	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-střecha 2NP
10/ZTI	A2.18	RPt	230		0,067	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Dávkovací zař. chlór /ventil věci MaR/
11/ZTI	A2.25	RPt	230		0,067	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Dávkovací zař. chlór /ventil věci MaR/
Baterie voda 2.18, 18, 24-27, 35, 40, 43-45, 48, 51 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu														
12/ZTI	A3.37	RPt	230		0,01	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do TR, podhled
Baterie voda 3.05, 07, 08, 17 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu														
13/ZTI terasa	4NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
14/ZTI terasa	4NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
15/ZTI terasa	4NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP

zařízení	umístění	rozváděč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	char.	jištění				kabel	ukončení	síť	poznámka
							pojistka I (A)	jistič I (A)	chránič					
									ΔI(A)	In(A)				
16/ZTI terasa	4NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
17/ZTI terasa	4NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
18/ZTI terasa	4NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč vtok-terasa 4NP
19/ZTI	A4.16a	R5t	230		0,01	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Volný vývod do TR, podhled
Baterie voda A4.18, 34, 35 viz část ZT. Ukončení v TR podhledu														
20/ZTI.01	5NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
20/ZTI.02	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
20/ZTI.03	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
20/ZTI.04	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
21/ZTI.01	5NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
21/ZTI.02	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
21/ZTI.03	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
21/ZTI.04	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
21/ZTI.05	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
22/ZTI.01	5NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
22/ZTI.02	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
22/ZTI.03	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
22/ZTI.04	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
22/ZTI.05	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
23/ZTI.01	5NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
23/ZTI.02	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
23/ZTI.03	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
23/ZTI.04	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
23/ZTI.05	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	střešní vtok	MDO	Vývod pro střešní vtok
24/ZTI.01	5NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	podl. vpust'	MDO	Vývod pro podlahovou vpust'
24/ZTI.02	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	podl. vpust'	MDO	Vývod pro podlahovou vpust'
25/ZTI.01	5NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	podl. vpust'	MDO	Vývod pro podlahovou vpust'
25/ZTI.02	5NP	R5t	230		0,036						3Jx2,5	podl. vpust'	MDO	Vývod pro podlahovou vpust'
50/ZTI střešní vtok	3NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč střešního vtoku /krček/
51/ZTI střešní vtok	3NP	R5t	230		0,036	B		10	0,03		3Jx2,5	Rozv.	MDO	Vývod pro rozvaděč střešního vtoku /krček/
53/ZTI	AS.08	RPt	400		2,2	B		16	0,03		5Jx2,5	Rozv.	DO	Volný vývod do rozvaděče aut. tlak. stanice /hl. vyp. IP44/16A/400V/
60/TK	5NP	R5t	230		0,735	C		16	0,03		3Jx2,5	krab.	MDO	topný kabel TK.03; TK.04; celkem 49m
61/TK	5NP	R5t	230		0,825	C		16	0,03		3Jx2,5	krab.	MDO	topný kabel TK.01; TK.02; celkem 55m
62/TK	5NP	R5t	230		1,035	C		16	0,03		3Jx2,5	krab.	MDO	topný kabel TK.07; TK.08; celkem 69m
63/TK	5NP	R5t	230		0,840	C		16	0,03		3Jx2,5	krab.	MDO	topný kabel TK.05; TK.06; celkem 56m
64/TK	5NP	R5t	230		1,005	C		16	0,03		3Jx2,5	krab.	MDO	topný kabel TK.09; TK.10; celkem 67m
65/TK	5NP	R5t	230		0,810	C		16	0,03		3Jx2,5	krab.	MDO	topný kabel TK.11; TK.12; celkem 54m
66/TK	5NP	R5t	230		0,720	C		16	0,03		3Jx2,5	krab.	MDO	topný kabel TK.13; TK.14; TK.15; TK.16; celkem 48m
Th/ZTI	5NP	R5t									4Jx1,5	Term.		Termostat IP65, pro samoreg. kabely, venkovní provedení
XMt/ZTI-K čerpadlo	Kanál	RPt	230		0,5	B		16	0,03		3Jx2,5	zás		Zásuvka čerpadla ZTI
Centrální baterie														

zařízení	umístění	rozdávěč	U (V)	Ps (kW)	Pi (kW)	jištění				kabel	ukončení	sít	poznámka
						char.	pojistka	jistič	chránič				
							I (A)	I (A)	ΔI(A)				

CBS	AS.07	RDapož	230		2	C		32			3Jx10	Rozv.	DO	Rozvaděč, Trasa funkční při požáru P60-R, B2cas1d0

Propojení signálu z patrových rozvaděčů dle samostatného výkresu "Nouzového osvětlení" J-H(St)H2P0,8

ENERGOCENTRUM

Věcí M+R

VYSVĚTLIVKY - Zkratky

Jištění *) - přesná hodnota jištění bude upřesněna při realizaci dle podkladů a požadavku dodaného zařízení konkrétního výrobce a dodavatele

FM - Frekvenční měnič - neznačeno, použit u motorů nad 4 - 5 kW, věci dodávky zařízení

SM - Spouštěč motorů /zkratově i přetížení/

Kabely neznačené -dle požadavku požární zprávy, CXKH-R, provedení B2ca, s1 d0

V - kabel standard CXKH-V

Kabely v trase s funkčností při požáru:

P60-R, kabely v provedení B2ca s1 d0

POZNÁMKA:

"B" - charakteristika jističe "B/vedení"-napájení rozvaděče

"MS" - přívod jištěn proti zkratu a přetížení /napájení motoru přímo/-motorový spouštěč

- rozběhy motorů nad 4-5 kW pomocí "soft" starterů a frekvenč. měničů /věci dodávky předmětných zařízení/, viz text

A-0-R - též spolupráce s M+R, EPS /dále viz realizace/, umístit "T6" na rozvaděči

UPOZORNĚNÍ:

S napájecím kabelem pro každé zařízení elektro nutno vést i kabel CXKH-R zř dle požadavku výrobce zařízení a PA a PE

Pospojení je tvořeno z HOP, propojení kabely zř viz výkresová dok. "Blokové schéma". V místnostech použity "PA" a "PE"

Všechny kabely dle vyhl. 23 - s parametrem B2ca, s1, d0, CXKH-R, dále trasy s funkčností při požáru - P60-R, kabely v provedení CXKH-V, B2cas1d0

HI. vypínače - dle dodavatelů, dle uvedené proudové a výkonové hodnoty. Dále kabelová rezerva k zařízen

Frekvenční měnič bude ovládán profesí M+R. Ukončení kabelů ve frek. měniči /kabelová rezerva z hl. vypínače/. Dále propojení na motor věci dodávky zařízen

El. prvky montovat v provedení odpovídajícím poslední zprávě "o určení vnějších vlivů", nutná kontrola

Celou budovu a její kovové hmoty propojit v jeden vod. celek a spojit s HOP, PEN a zemní soustavou budovy. Ochrana zvýšena pospojováním

Kabely bez ukončení, volné vývody vždy s rezervou /uvedeno ve výkazu výměr/ cca 2-4m

Ochrana v rekonstruovaných prostorech zvýšena pospojováním, dále zbudovány přípojnice pospojování PA a ochranného uzemnění PI

HOP - umístění ve stávající NN rozvodně, dále podružné "EP" v rozvaděčích na chodbách dle blokového schéma

HOP a EP v rozvaděčích propojit CYY 240 zř.

PE-PA rozdělit v rozvaděčích v patrech dle blok. Schéma a propojit kabely CXKH-R zř 1x25

Všechny neoznačené kabely typu CXKH-R, B2cas1d0

Rozvaděče

Všechny kabely neoznačené - typ CXKH-R, označené kabely CXKH-V, B2cas1d0, , P60-R