

<b>Patro</b>	1NP, 2NP, 3NP
--------------	---------------

**Nároky na profesi slaboproud**

Číslo	Koncový prvek	Místnost č.	LAN	ISDN	STA	umístění	Výška umístění - mm
PM - 1	Přípojně místo AV techniky	Obchod	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - 2	Přípojně místo AV techniky	1.8	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	1500
PM - 3	Přípojně místo AV techniky	2.5	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - 4	Přípojně místo AV techniky	2.6	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	1500
PM - 5	Přípojně místo AV techniky	2.6	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	1500
PM - 6	Přípojně místo AV techniky	2.4	1x vývod LAN ukončen konektorem			Na stropě	STROP
PM - 7	Přípojně místo AV techniky	2.4	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - 8	Přípojně místo AV techniky	3.3	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - 8	Přípojně místo AV techniky	3.3				Na stěně	300
PM - 9	Přípojně místo AV techniky	3.3	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - 9	Přípojně místo AV techniky	3.3				Na stěně	300
PM - 10A	Přípojně místo AV techniky	3.4	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	1500
PM - 10A	Přípojně místo AV techniky	3.4				Na stěně	1500
PM - 10B	Přípojně místo AV techniky	3.4	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	1500
PM - 11	Přípojně místo AV techniky	3.4	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - 11	Přípojně místo AV techniky	3.4				Na stěně	300
PM - 12	Přípojně místo AV techniky	3.4	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - RACK	Přípojně místo pro AV RACK	2.4	1x dvojzásuvka RJ45			Na stěně	300
PM - RACK	Přípojně místo pro AV RACK	2.4				Na stěně	300

**Legenda tabulky nároků na profesi slaboproud:**

**LAN**                počet nárokováných zásuvek LAN  
**ISDN**              počet nárokováných linek ISDN  
**STA**                počet nárokováných zásuvek STA

Patro	1NP, 2NP, 3NP
-------	---------------

## Nároky na profesi silnoproud

Číslo	Koncový prvek	Místnost č.	kabel	zakončení	umístění	Výška umístění - mm	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač
PM - 1	Přípojně místo AV techniky	Obchod	CYKY 3Cx2,5	2x zásuvka 230VAC	Na stěně	300				
PM - 2	Přípojně místo AV techniky	1.8	CYKY 3Cx2,5	2x zásuvka 230VAC	Na stěně	1500	800			ANO
PM - 3	Přípojně místo AV techniky	2.5	CYKY 3Cx2,5	2x zásuvka 230VAC	Na stěně	300	800			ANO
PM - 4	Přípojně místo AV techniky	2.6	CYKY 3Cx2,5	2x zásuvka 230VAC	Na stěně	1500	800			ANO
PM - 5	Přípojně místo AV techniky	2.6	CYKY 3Cx2,5	2x zásuvka 230VAC	Na stěně	1500	800			ANO
PM - 6	Přípojně místo AV techniky	2.4	CYKY 3Cx2,5	vývod 1,5m	Na stropě	STROP	700			ANO
PM - 7	Přípojně místo AV techniky	2.4	CYKY 3Cx2,5	2x zásuvka 230VAC	Na stěně	300	500			
PM - 8	Přípojně místo AV techniky	3.3	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300	800			ANO
PM - 8	Přípojně místo AV techniky	3.3	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300				
PM - 9	Přípojně místo AV techniky	3.3	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300	800			ANO
PM - 9	Přípojně místo AV techniky	3.3	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300				
PM - 10A	Přípojně místo AV techniky	3.4	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	1500	600			ANO
PM - 10A	Přípojně místo AV techniky	3.4	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	1500	300			
PM - 10B	Přípojně místo AV techniky	3.4	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	1500	300			
PM - 11	Přípojně místo AV techniky	3.4	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300	800			ANO
PM - 11	Přípojně místo AV techniky	3.4	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300				
PM - 12	Přípojně místo AV techniky	3.4	CYKY 3Cx2,5	2x zásuvka 230VAC	Na stěně	300	500			ANO
PM - RACK	Přípojně místo pro AV RACK	2.4	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300	800			ANO
PM - RACK	Přípojně místo pro AV RACK	2.4	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně	300				
EL. Plátno	Elektrické projekční plátno		CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	ze stěny pod stropem	2300	250			
Z - SV	Zásuvka pro vitrínu	1.1	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně Ve vrtině					ANO
Z - SV	Zásuvka pro vitrínu	1.1	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	Na stěně Ve vrtině					ANO
SV1	Světlo na stropě	1.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV2	Světlo na stropě	1.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV3	Světlo na stěně	1.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV4	Světlo na stěně	1.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV5	Světlo na stěně	1.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV6	Světlo na stěně	1.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV7	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	1.8	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV8	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	1.8	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV9	Světelná 3f lišta na stropě	1.8	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV10	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	1.8	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV11	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	1.8	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV12	Světelná 3f lišta na stropě	1.7	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV13	Světelná 3f lišta na stropě	1.6	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV14	Světlo na stropě	1.3	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					
SV15	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	2.5	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV16	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	2.5	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV17	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	2.5	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV18	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	2.5	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO

3

SV70	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV71	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV72	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV73	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV74	Světlo na stropě	3.3	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV75	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.3	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV76	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.3	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV77	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.3	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV78	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.3	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV79	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV80	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV81	Světlo na stropě	3.2	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV82	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV83	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV84	Světlo na stropě	3.2	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV85	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV86	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV87	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV88	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV89	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV90	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV91	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV92	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV93	Světelná 3f lišta u stropu ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV94	Světelná 3f lišta u podlahy ( vitrína )	3.2	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stěně					ANO
SV95	Světelná 3f lišta na stropě	Půda	CYKY 5Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV96	Světlo na stropě	3.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV97	Světlo na stropě	3.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV98	Světlo na stropě	3.1	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV99	Světlo na stropě	1.4	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV100	Světlo na stropě	1.6	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO
SV101	Světlo na stropě	2.2	CYKY 3Cx1,5	vývod 1,5m	Na stropě					ANO

**Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:**

<b>kabel</b>	typ kabelu nárokovaného přívodu
<b>přes vypínač</b>	udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)
<b>tlačítko</b>	udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči
<b>zakončení</b>	způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
<b>umístění</b>	umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
<b>Příkon [W]</b>	maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
<b>Fáze</b>	fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
<b>Jistič</b>	vypínací charakteristika jističe
<b>Stykač</b>	udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač

<b>Místnost č.:</b>	1NP, 2NP, 3NP
---------------------	---------------

Číslo kab. trasy	Od		Do		Ø chráničky	Počet	Poznámka
	Číslo	Koncový prvek	Číslo	Koncový prvek			
TR1	PM 1	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR2	PM 2	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR3	PM 3	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR4	PM 3	Přípojně místo AV techniky	REP 7	Reproduktor	25	1	
TR5	PM 4	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR6	PM 5	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR7	PM 6	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	2	
TR8	PM 7	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	2	
TR9	PM 8	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR10	PM 9	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR11	PM 10A	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR12	PM 10A	Přípojně místo AV techniky	PM 10B	Přípojně místo AV techniky	32	1	
TR13	PM 11	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR14	PM 12	Přípojně místo AV techniky	RACK	RACK AV techniky	32	1	
TR15	PM 12	Přípojně místo AV techniky	REP 8	Reproduktor	25	1	
TR16	RACK	RACK AV techniky	REP 1	Reproduktor	25	1	
TR17	REP 1	Reproduktor	REP 2	Reproduktor	25	1	
TR18	REP 2	Reproduktor	REP 3	Reproduktor	25	1	
TR19	REP 3	Reproduktor	REP 4	Reproduktor	25	1	
TR20	PM 7	Přípojně místo AV techniky	PM 6	Přípojně místo AV techniky	32	1	
TR21	REP 5	Reproduktor	RACK	RACK AV techniky	25	1	
TR22	REP 6	Reproduktor	RACK	RACK AV techniky	25	1	
TR23	RACK	RACK AV techniky	EL rozvaděč	Elektro rozvaděč	25	1	
TR24	RACK	RACK AV techniky	PŘS1	Panel řídicího systému	25	1	
TR25	RACK	RACK AV techniky	KL1	Klávesnice řídicího systému	25	1	
	-		-				
	-		-				
	-		-				
	-		-				