




Reaktivace střídače po vybavení ochran min.5min. po ustálení napětí s
gradientem nárustu výkonu 10%Pn/min.
Střídač zajišťuje funkce dle PPDS, Příloha 4.B:
Q(U), char. body X1=0,94, X2=0,97, X3=1,05, X4=1,08, čas.konst. 5s
P(U), char.body U1/Uh=109%,U2/Uh=110%, U3/Uh=111%, čas.konst. 5s
P(f), pro fs=50,2Hz až 51,5Hz snížení Pn o 40%/Hz

Regulace činného výkonu 0–100% Pn

OCHRANY Nastavení ochran (dle přílohy č.4 PPDS a TPP)
ochrana je integrována ve střídači
Podpětová: 1.stupeň–161V/2,7s
2.stupeň–103,5V/1,7s
Nadpětová: 1.stupeň–264,5V/50s
2.stupeň–276,0V/5s
3.stupeň–287,5V/0,1s
Podfrekvenční: Fn–2,5Hz=47,5Hz, 0,1s
Nadfrekvenční: Fn+2,5Hz=51,5, 0,1s

OBJEDNATEL :		KRAJ KRAJ	
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIAN	
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VACLAV ČERMÁK	
ZODP. PROJEKTANT		ING. PAVEL ČESLÍK	
VYPRACOVAL		LIBOR FIALA	
KRAJ : KRALOVEHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN	
NÁZEV AKCE :		STUPEN	
OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE		DATUM	02/2024
		FORMÁT/POČET STR.	A4/2
		MĚŘÍTKO	1:100
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	Č. ZAK.	ČÍSLO
SO01	D.2.- 01.8-FVE	23026	SOUPRÁVY
NÁZEV PŘÍLOHY :		SOUBOR	DWG
BLOKOVÉ SCHÉMA FVE		Č. PŘÍLOHY :	
		23026-DSP-D.2-01.8-02	