

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
Přívod z rozváděče RMO1					
WL1	FA01	1-CYKY 3x150+70	RMO1	RMO2_B	chodba 2.NP
Centrál Stop - provoz varna					
WL100	X01:01-02	CYKY-J 2x1,5	RMO2_B	Centrál stop	tlačítko - gastro provoz - varna
WL101	X01:03+N	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	Centrál stop	vývod do rozváděče RMO-3_B
Silové vývody					Stávající vývody budou dohledány a řádně popsány při realizaci a v dokumentaci DSPS
WL2	X1:01	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	R-LAN	rozdávěč LAN - stávající
WL3	X1:02	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	EPS	ústředna EPS - stávající
WL10	X2:01+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.7	zásuvky výdej "A" - 6 ks - stávající
WL11	X2:02+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.13	zásuvky výdej "B" - 6 ks - stávající
WL12	X2:03+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.8	zásuvky výdej "A" - 6 ks - stávající
WL13	X2:04+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.14	zásuvky výdej "B" - 6 ks - stávající
WL14	X2:05+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.9	zásuvky výdej "A" - 6 ks - stávající
WL15	X2:06+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.15	zásuvky výdej "B" - 6 ks - stávající
WL16	X2:07+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.10	zásuvky výdej "A" - 6 ks - stávající
WL17	X2:08+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.16	zásuvky výdej "B" - 6 ks - stávající
WL20	X3:01+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.11	zásuvky výdej "A" - 6 ks - stávající
WL21	X3:02+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.17	zásuvky výdej "B" - 6 ks - stávající
WL22	X3:03+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.12	zásuvky výdej "A" - 6 ks - stávající
WL23	X3:04+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.18	zásuvky výdej "B" - 6 ks - stávající
WL24	X3:05+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.19	zásuvky sklad, změkčovač vody - stávající
WL25	X3:06+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.20	zásuvky výdej - stávající
WL26	X3:07+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.x.21	zásuvky jídelna personál - stávající
WL27	X3:08+N	rezerva	RMO2_B		
WL30	X4:01-03+N	CYKY-J 5x4	RMO2_B	EV.2.10-E--	vaříč nápojů "A" - stávající
WL31	X4:04-06+N	CYKY-J 5x4	RMO2_B	Z.x.17	vaříč nápojů "B" - stávající
WL32	X4:07-09+N	rezerva	RMO2_B		
WL33	X4:10+N	rezerva	RMO2_B		
WL34	X4:11+N	rezerva	RMO2_B		
WL40	X5:01-03+N	CYKY-J 5x6	RMO2_B	EV.2.7-E18	šokový zchlazovač
WL41	X5:04+N	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	Sv.2.1+N.2.1	osvětlení varna - provozní + nouzové
WL42	X5:05+N	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	Sv.2.2+N.2.2	osvětlení varna - provozní + nouzové
WL43	X5:06+N	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	Sv.2.3+N.2.3	osvětlení varna - provozní + nouzové
WL44	X5:07+N	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	Sv.2.4+N.2.4	osvětlení mytí nádobí - provozní + nouzové
WL45	X5:08+N	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	Sv.2.5	osvětlení digestoře - varna
WL50	X6:01-03+N	CYKY-J 5x70	RMO2_B	EV.2.1-E19	myčka nádobí - stávající
WL51	X6:04-06+N	CYKY-J 5x16	RMO2_B	EV.2.6-E20	myčka pásová malá - stávající
WL52	X6:07-09+N	CYKY-J 5x10	RMO2_B	EV.2.4-E4	pánev multifunkční elektrická - nová
WL53	X6:10-12+N	CYKY-J 5x10	RMO2_B	EV.2.5-E5	pánev multifunkční elektrická - stávající
WL54	X6:13-15+N	CYKY-J 5x10	RMO2_B	EV.2.3-E16	myčka provozní nádobí - nová
WL55	X6:16-18+N	CYKY-J 5x6	RMO2_B	EV.2.2-E15	konvektomat - stávající
WL56	X6:19-21+N	CYKY-J 5x6	RMO2_B	EV.2.8-E21	pes třítroubá - stávající
WL57	X6:22-24+N	CYKY-J 5x2,5	RMO2_B	EV.2.15-E--	pás k myčce nádobí - stávající
WL60	X7:01-03+N	CYKY-J 5x2,5	RMO2_B	Z440V/1	zásuvka 16A/5P/400V - stávající
WL61	X7:04+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.1-E1	zásuvka 230V - varna - nová
WL62	X7:05+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.2-E1	zásuvka 230V - varna - nová
WL63	X7:06+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.3-E1	zásuvka 230V - varna - nová
WL64	X7:07+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.4-E1	zásuvka 230V - varna - nová

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
WL65	X7:08	rezerva			
WL66	X7:09	rezerva			
WL70	X8:01-03+N	CYKY-J 5x2,5	RMO2_B	Z440V/2	zásuvka 16A/5P/400V - stávající
WL71	X8:04+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.6-E1	zásuvka 230V - varna - nová
WL72	X8:05+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.7-E17	zásuvka 230V - u myčky - nová
WL73	X8:06+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.10	zásuvka 230V - varna - stávající
WL74	X8:07+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.11	zásuvka 230V - varna - stávající
WL75	X8:08+N	rezerva			
WL76	X8:09+N	rezerva			
WL80	X9:01-03+N	CYKY-J 5x2,5	RMO2_B	Z440V/3	zásuvka 16A/5P/400V - stávající
WL81	X9:04+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.18	zásuvka 230V - varna - stávající
WL82	X9:05+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.19	zásuvka 230V - varna - stávající
WL83	X9:06+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.20	zásuvka 230V - varna - stávající
WL84	X9:07+N	CYKY-J 3x2,5	RMO2_B	Z.2.5-E1	zásuvka 230V - varna - nová
WL85	X9:08+N	rezerva			
WL86	X9:09+N	rezerva			

Ekvipotenciální svorkovnice MET.2 - dle schéma zapojení rozváděče RMO2_B


Josef Mikyska
M-Projekt elektro
Erbenova 2366, 544 01 Dobruška
IČ: 603 08 726
tel.: +420 603 481 869