

---

Jiří Černý  
Měník 99  
503 64 Měník

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
21.9.2016

NAŠE ZNAČKA  
1089387519

VYŘIZUJE / LINKA  
Jeřábek /840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Hradec Králové / 30.9.2016

---

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 21.9. 2016, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Sdělujeme Vám, že na stavbu „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice p.č.1/6, 578,610, 611“ v k.ú. Hlušice, okres Hradec Králové - udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma následujícího el. zařízení:

**35 kV nadzemní vedení vysokého napětí, linka VN 2303 - 35kV ,**  
**1 kV podzemní vedení nízkého napětí**

**Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu :**

Stavby musí být umístěny minimálně :

- **Nadzemní vedení vysokého napětí -**

**Stavba – „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice“** bude prováděna v ochranném pásmu stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí 35 kV. Zpevněné plochy a nová komunikace budou v souběhu se stávajícím nadzemním vedením vysokého napětí VN 2303, 35 kV.

Zpevněné plochy a nová komunikace prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení VN musí být prováděny dle ČSN EN 50423-1 (33 3301 čl. 12.2.2).

Živé části vedení vn (vodiče) musí být od povrchu zpevněných ploch vzdáleny minimálně **6 m**.

**Na vedení vysokého napětí musí být provedena zvýšená bezpečnost !**

**Zvýšená bezpečnost na vedení vysokého napětí 35kV již je provedena.**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka t poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

## **1 kV podzemní vedení nízkého napětí**

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV je **1 m** na každou stranu od krajního kabelu.

**Zpevněné plochy** - budou v souběhu a budou křížit stávající kabelové vedením 1 kV.

Stávající kabelové vedení 1 kV je v místě souběhu a křížení s navrženou betonovou dlažbou uloženo v komunikaci a v travnaté ploše v hloubce cca 50 -70 cm.

Při provádění nové betonové dlažby nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení stávajícího kabelového vedení. Při provádění skřívky povrchů pro zpevněné plochy (úpravy zemní pláně) nesmí dojít k namačkání zeminy na budoucí kabel, k narušení výstražného krytí kabelového lože.

**Stavba vodovodní přípojky** – bude prováděna v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení 1 kV. Vodovodní přípojka bude v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV.

Při provádění stavby vodovodní přípojky nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení, k namačkání zeminy na kabely, k narušení výstražného krytí, kabelového lože a k narušení stability kabelového pojistkového pilíře.

Při stavbě vodovodní přípojky musí být dodržena ČSN 73 6005.

Nejmenší svislá vzdálenost při křížení kabelového vedení 1 kV a vodovodního potrubí přípojky musí být **0,40 m** pro nechráněné kabelové vedení. V případě, že je kabelové vedení uloženo v technickém kanálu, nebo betonových chráničkách je možné svislou vzdálenost v místě křížení snížit na **0,20 m**.

**Kanalizační přípojka** – bude prováděna v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení 1 kV.

Kanalizační přípojka bude v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV

Při provádění stavby kanalizační přípojky nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení. Při provádění sanace podloží a podkladu pro kanalizační přípojku (úpravě zemní pláně) nesmí dojít k namačkání zeminy na kabely narušení výstražného krytí a kabelového lože.

Při stavbě vodovodní přípojky musí být dodržena ČSN 73 6005.

Nejmenší svislá vzdálenost při křížení kabelového vedení 1 kV a kanalizačního potrubí přípojky musí být **0,40 m** pro nechráněné kabelové vedení. V případě, že je kabelové vedení uloženo v technickém kanálu, nebo betonových chráničkách je možné svislou vzdálenost v místě křížení snížit na **0,20 m**.

**Plynová přípojka** – bude v souběhu a bude křížit stávající kabelové vedením nízkého napětí 1 kV.

Při provádění stavby plynovodní přípojky nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení, k namačkání zeminy na kabel, k narušení výstražného krytí a kabelového lože a k narušení stability kabelových pojistkových pilířů.

Při stavbě NTL plynovodní přípojky –souběhu s kabelovým vedením nízkého napětí 1 kV, musí být dodržena ČSN 73 6005.

Nejmenší vodorovná vzdálenost v místě souběhu stávajícího kabelového vedení 1 kV – krajního kabelu a potrubím plynovodní přípojky musí být minimálně **0,40 m**.



V případě, že montážní jáma (výkop) pro připojení plynovodní přípojky na hlavní řad bude zasahovat do ochranného pásma kabelového vedení 1 kV a v případě že kabelové vedení bude zasahovat do montážní jámy (výkopu) pro připojení přípojky na hlavní řad, musí být kabelové vedení zajištěno proti průhybu. Zajištění musí být provedeno za účasti provozovatele kabelového vedení. Při záhozu musí být obnoveno kabelové lože a výstražné krytí.

**Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno !**  
**V případě pochybností zejména s hloubkovým uložením kabelového vedení musí být ručně provedeny zemní sondy.**

**Povoleny činnosti \*): 1, 2, 4**

**\*) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

**Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:**

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
7. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.


8. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ([www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz))
10. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
11. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 12<sup>o</sup>

Ing. Bohuslav Ježek  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku - region



Jiří Černý  
Měník 99  
503 64 Měník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
1089387519 / 12.9.2016	12-920500	Jeřábek / 492112042	Hradec Králové / 30.9.2016

**Předmět : Vyjádření k projektové dokumentaci.**

Sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci na akci: „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice p.č.1/6, 578,610, 611“ v k.ú. Hlušice, okres Hradec Králové – nemáme připomínek.


Upozorňujeme pouze, že v zájmovém prostoru stavby se nachází stávající zařízení elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ( nadzemní vedení vysokého napětí 35kV, a zemní kabelové vedení nízkého napětí 1 kV), které je ve smyslu § 46, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy.

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy přikládáme.

Upozorňujeme, že v blízkosti stavby Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice se nachází tři sloupová transformační stanice TS HK 0506 Hlušice - Školní statek, která není majetkem společnosti ČEZ Distribuce a.s..

**Souhlasíme s provedením stavby** – vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo územního souhlasu za předpokladu dodržení podmínek stanovených v uděleném souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy. (ČSN 33 3301).

S pozdravem



ČEZ Distribuce  
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 12

Ing. Bohuslav Ježek  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

**Příloha: 1x souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES.**  
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00