

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
Aleš Stec, projektant elektro, silnoproud a slaboproud

m: +420 605 151 541
e: info@stecovi.cz
ČKAIT č. 1104232

Dokumentace pro provádění stavby (mimo veřejné zakázky)		
<div>Zákazník Kania a.s.</div> <div>Adresa Špálova 80/9 702 00 Ostrava Česká republika</div>		<div>Investor KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div> <div>Adresa Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Česká republika</div> <div>Razítko</div>
Autor projektu	Andrzej Kantor	
Projekt kontroloval	Aleš Stec	
Projekt schválil	Aleš Stec ČKAIT č. 1104232	
<div>Projekt</div> <div>ONJI-Přemístění odd. psychiatrie po dobu výstavby nového pavilonu stavební úpravy pavilonu B-PD-ZD/23/446</div>		<div>Číslo zakázky 2024107</div>
		<div>Číslo projektu 2024107 EMB</div>
		<div>Vytvořeno dne 06.03.2025</div>
Provozní soubor	Zpracováno dne 10.03.2025	
Část dokumentace	D1.4.4 - Elektroinstalace	
<div>Název výkresu</div> <div>Dokumenty kabelů</div>		<div>Stecovi s.r.o,</div> <div>IČ: 17638984</div> <div>ul. Hasičská 171</div> <div>739 91 Jablunkov</div>

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	Ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+RH1.1-W101	PRAFlaDur	5	16	50	Napájení rozvaděče +R1	&EFS+RH1.1/18.0	
+RH1.1-W301	PRAFlaDur	5	16	80	Napájení rozvaděče +R3	&EFS+RH1.1/18.5	
+RH1.1-W_PE101	CYA	1	10	50	Uzemnění svorkovnice MET v rozvaděči +R1	&EFS=1NP+R1/21.4	
+RH1.1-W_PE301	CYA	1	10	80	Uzemnění svorkovnice MET v rozvaděči +R3	&EFS=1NP+R3/36.4	
+RH1.3-W201	PRAFlaDur	5	16	50	Napájení rozvaděče +R2	&EFS+RH1.3/19.0	
+RH1.3-W401	PRAFlaDur	5	16	80	Napájení rozvaděče +R4	&EFS+RH1.3/19.5	
+RH1.3-W_PE201	CYA	1	10	50	Uzemnění svorkovnice MET v rozvaděči +R1	&EFS=1NP+R2/31.4	
+RH1.3-W_PE401	CYA	1	10	80	Uzemnění svorkovnice MET v rozvaděči +R4	&EFS=1NP+R4/50.4	
+RH1.3-W_STOP1	PRAFlaDur	5	2,5	80	Připojení STOP tlačítka	&EFS+RH1.3/20.0	
+RH1.3-W_STOP2	PRAFlaDur	5	2,5	10	Napájení podpěťových cívek +RH1.1	&EFS+RH1.3/20.4	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+R1-W101	PRAFlaDur	3	2,5	24	Zásuvky PC m.č. 1.01 X101.1-X101.2	&EFS+R1/24.0	
+R1-W103	PRAFlaDur	3	2,5	20	Zásuvka TV m.č. 1.01 X103.1	&EFS+R1/24.4	
+R1-W104	PRAFlaDur	3	2,5	20	Zásuvky PC m.č. 1.02 X104.1-X104.2	&EFS+R1/24.5	
+R1-W106	PRAFlaDur	3	2,5	16	Zásuvka TV m.č. 1.02 X106.1	&EFS+R1/24.8	
+R1-W108	PRAFlaDur	3	2,5	17	Zásuvky PC m.č. 1.03 X108.1-X108.2	&EFS+R1/25.2	
+R1-W109	PRAFlaDur	3	2,5	12	Zásuvka TV m.č. 1.03 X109.1	&EFS+R1/25.4	
+R1-W111	PRAFlaDur	3	2,5	17	Zásuvky PC m.č. 1.04 X111.1-X111.2	&EFS+R1/25.7	
+R1-W112	PRAFlaDur	3	2,5	12	Zásuvka TV m.č. 1.04 X112.1	&EFS+R1/25.8	
+R1-W113	PRAFlaDur	3	2,5	19	Zásuvky PC m.č. 1.05 X113.1-X113.2	&EFS+R1/26.0	
+R1-W115	PRAFlaDur	3	2,5	15	Zásuvka TV m.č. 1.05 X115.1	&EFS+R1/26.4	
+R1-W116	PRAFlaDur	3	2,5	23	Zásuvka m.č. 1.47 X116	&EFS+R1/26.5	
+R1-W117	PRAFlaDur	3	2,5	34	Zásuvky PC m.č. 1.48 X117.1-X117.2	&EFS+R1/26.7	
+R1-W118	PRAFlaDur	3	2,5	48	Zásuvky Lůžko m.č. 1.48 X118.1-X118.3	&EFS+R1/26.8	
+R1-W119	PRAFlaDur	3	2,5	30	Zásuvky Linka+Vchod m.č. 1.48 X119.1-X119.3	&EFS+R1/27.0	
+R1-W120	PRAFlaDur	3	2,5	31	Zásuvka Linka m.č. 1.48 X120	&EFS+R1/27.2	
+R1-W121	PRAFlaDur	3	2,5	36	Zásuvky PC m.č. 1.49 X121.1-X121.2	&EFS+R1/27.4	
+R1-W122	PRAFlaDur	3	2,5	33	Zásuvky Linka m.č. 1.49 X22.1-X22.3	&EFS+R1/27.5	
+R1-W123	PRAFlaDur	3	2,5	43	Zásuvky Pod linkou-vchod m.č. 1.49 X123.1-X123.2	&EFS+R1/27.7	
+R1-W124	PRAFlaDur	3	1,5	31	Trafo 24V m.č. 1.48	&EFS+R1/27.8	
+R1-W125	PRAFlaDur	3	2,5	59	Zásuvky m.č. 1.50 X125.1-X125.3	&EFS+R1/28.0	
+R1-W151	PRAFlaDur	5	6	29	Venkovní jednotka klimatizace	&EFS+R1/29.0	
+R1-W0151	PRAFlaDur	3	2,5	176	Osvětlení m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05	&EFS+R1/22.0	
+R1-W152.1	PRAFlaDur	3	2,5	15	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.01	&EFS+R1/29.2	
+R1-W152.2	PRAFlaDur	3	2,5	10	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.02	&EFS+R1/29.3	
+R1-W152.3	PRAFlaDur	3	2,5	9	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.03	&EFS+R1/29.4	
+R1-W152.4	PRAFlaDur	3	2,5	10	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.04	&EFS+R1/29.6	
+R1-W152.5	PRAFlaDur	3	2,5	9	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.05	&EFS+R1/29.7	
+R1-W152.6	PRAFlaDur	3	2,5	11	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.06	&EFS+R1/29.9	
+R1-W152.7	PRAFlaDur	3	2,5	11	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.07	&EFS+R1/30.1	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+R1-W152.8	PRAFlaDur	3	2,5	10	Napájení vnitřních jednotek klimatizace m.č. 1.08	&EFS+R1/30.3	
+R1-W0152	PRAFlaDur	3	2,5	159	Osvětlení m.č. 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50	&EFS+R1/22.5	
+R1-W_PE1	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 1	&EFS+R1/21.4	
+R1-W_PE2	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování rozvaděč technologie 2	&EFS+R1/21.5	
+R1-W_PE3	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 3	&EFS+R1/21.6	
+R2-W202	PRAFlaDur	3	2,5	25	Zásuvky PC m.č. 1.01 X202.1-X202.4	&EFS+R2/32.2	
+R2-W204	PRAFlaDur	3	2,5	21	Zásuvky PC m.č. 1.02 X204.1-X204.4	&EFS+R2/32.5	
+R2-W207	PRAFlaDur	3	2,5	18	Zásuvky PC m.č. 1.03 X207.1-X207.4	&EFS+R2/33.0	
+R2-W209	PRAFlaDur	3	2,5	18	Zásuvky PC m.č. 1.04 X209.1-X209.4	&EFS+R2/33.4	
+R2-W210	PRAFlaDur	3	2,5	20	Zásuvky PC m.č. 1.05 X210.1-X210.4	&EFS+R2/33.5	
+R2-W212	PRAFlaDur	3	2,5	9	Zásuvky WIFI m.č. 1.19 X212.1-X212.2	&EFS+R2/33.8	
+R2-W214	PRAFlaDur	3	2,5	34	Zásuvky PC m.č. 1.48 X214.1-X214.4	&EFS+R2/34.2	
+R2-W215	PRAFlaDur	3	2,5	37	Zásuvky PC m.č. 1.49 X215.1-X215.4	&EFS+R2/34.4	
+R2-W251	PRAFlaDur	3	2,5	27	Signalizace Invalidi	&EFS+R2/35.2	
+R2-W_PE1	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 1	&EFS+R2/31.4	
+R2-W_PE2	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování rozvaděč technologie 2	&EFS+R2/31.5	
+R2-W_PE3	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 3	&EFS+R2/31.6	
+R3-W301	PRAFlaDur	3	2,5	24	Zásuvky Postel m.č. 1.06 X301.1-X301.3	&EFS+R3/40.0	
+R3-W302	PRAFlaDur	3	2,5	23	Zásuvky Postel m.č. 1.06 X302.1-X302.3	&EFS+R3/40.2	
+R3-W304	PRAFlaDur	3	2,5	29	Zásuvky m.č. 1.07 X304.1-X304.4	&EFS+R3/40.5	
+R3-W305	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvky m.č. 1.07 X305.1-X305.5	&EFS+R3/40.7	
+R3-W306	PRAFlaDur	3	2,5	19	Zásuvky ledničky m.č. 1.07 X306.1-306.2	&EFS+R3/40.8	
+R3-W308	PRAFlaDur	3	2,5	12	Zásuvka m.č. 1.08 X308.1	&EFS+R3/41.2	
+R3-W310	PRAFlaDur	3	2,5	69	Zásuvky m.č. 1.09 X310.1-X310.5	&EFS+R3/41.5	
+R3-W311	PRAFlaDur	3	2,5	22	Zásuvky TV m.č. 1.09 X311.1-X311.2	&EFS+R3/41.7	
+R3-W0311	PRAFlaDur	3	2,5	50	Vývod pro +RACK	&EFS+R3/37.0	
+R3-W312	PRAFlaDur	3	2,5	27	Zásuvky Postel m.č. 1.10 X312.1-X312.3	&EFS+R3/41.8	
+R3-W313	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvky Postel m.č. 1.10 X313.1-X313.3	&EFS+R3/42.0	
+R3-W314	PRAFlaDur	3	2,5	33	Zásuvky TV m.č. 1.10 X314.1-X314.5	&EFS+R3/42.2	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	Ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+R3-W315	PRAFlaDur	3	2,5	34	Zásuvky Postel m.č. 1.11 X315.1-X315.3	&EFS+R3/42.4	
+R3-W316	PRAFlaDur	3	2,5	32	Zásuvky Postel m.č. 1.11 X316.1-X316.3	&EFS+R3/42.5	
+R3-W317	PRAFlaDur	3	2,5	39	Zásuvky TV m.č. 1.11 X317.1-X317.5	&EFS+R3/42.7	
+R3-W318	PRAFlaDur	3	2,5	36	Zásuvky Postel m.č. 1.12 X318.1-X318.3	&EFS+R3/42.8	
+R3-W319	PRAFlaDur	3	2,5	36	Zásuvky Postel m.č. 1.12 X319.1-X319.3	&EFS+R3/43.0	
+R3-W320	PRAFlaDur	3	2,5	26	Zásuvky Postel m.č. 1.12 X320.1-X320.3	&EFS+R3/43.2	
+R3-W321	PRAFlaDur	3	2,5	42	Zásuvky TV m.č. 1.12 X321.1-X321.5	&EFS+R3/43.4	
+R3-W322	PRAFlaDur	3	2,5	40	Zásuvky Postel m.č. 1.13 X322.1-X322.3	&EFS+R3/43.5	
+R3-W323	PRAFlaDur	3	2,5	37	Zásuvky Postel m.č. 1.13 X323.1-X323.3	&EFS+R3/43.7	
+R3-W324	PRAFlaDur	3	2,5	46	Zásuvky TV m.č. 1.13 X324.1-X324.5	&EFS+R3/43.8	
+R3-W325	PRAFlaDur	3	2,5	43	Zásuvky Postel m.č. 1.14 X325.1-X325.3	&EFS+R3/44.0	
+R3-W326	PRAFlaDur	3	2,5	39	Zásuvky Postel m.č. 1.14 X326.1-X326.3	&EFS+R3/44.2	
+R3-W327	PRAFlaDur	3	2,5	49	Zásuvky TV m.č. 1.14 X327.1-X327.5	&EFS+R3/44.4	
+R3-W328	PRAFlaDur	3	2,5	45	Zásuvky Postel m.č. 1.15 X328.1-X328.3	&EFS+R3/44.5	
+R3-W329	PRAFlaDur	3	2,5	63	Zásuvky Postel m.č. 1.15 X329.1-X329.3	&EFS+R3/44.7	
+R3-W331	PRAFlaDur	3	2,5	88	Zásuvky m.č. 1.18, 1.19 X331.1-X331.5	&EFS+R3/45.0	
+R3-W332	PRAFlaDur	3	2,5	59	Zásuvky Hrnčírský kruh+ zás vchod m.č. 1.24 X332.1-X332.2	&EFS+R3/45.2	
+R3-W333	PRAFlaDur	3	2,5	49	Zásuvky Hrnčírský kruh m.č. 1.24 X333	&EFS+R3/45.4	
+R3-W334	PRAFlaDur	3	2,5	51	Zásuvky Hrnčírský kruh m.č. 1.24 X334	&EFS+R3/45.5	
+R3-W335	PRAFlaDur	3	2,5	47	Zásuvky Úklidová místnost m.č. 1.25 X335.1-X335.3	&EFS+R3/45.7	
+R3-W336	PRAFlaDur	5	6	57	Vývod pro keramickou pec	&EFS+R3/45.8	
+R3-W337	PRAFlaDur	3	2,5	47	Zásuvka m.č. 1.31 X337	&EFS+R3/46.0	
+R3-W339	PRAFlaDur	3	2,5	19	Zásuvka m.č. 1.33 X339	&EFS+R3/46.4	
+R3-W342	PRAFlaDur	3	2,5	40	Zásuvka m.č. 1.39 X342.1-X342.4	&EFS+R3/46.8	
+R3-W343	PRAFlaDur	3	2,5	37	Zásuvka m.č. 1.39 X343.1-X343.2	&EFS+R3/47.0	
+R3-W344	PRAFlaDur	3	2,5	37	Zásuvka m.č. 1.40 X344.1-X344.4	&EFS+R3/47.2	
+R3-W345	PRAFlaDur	3	2,5	36	Zásuvka m.č. 1.40 X345.1-X345.3	&EFS+R3/47.4	
+R3-W346	PRAFlaDur	3	2,5	31	Zásuvka Myčka m.č. 1.41 X346	&EFS+R3/47.5	
+R3-W347	PRAFlaDur	3	2,5	40	Zásuvka Linka+vchod m.č. 1.41 X347.1-X347.4	&EFS+R3/47.7	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+R3-W348	PRAFlaDur	3	2,5	43	Zásuvka Linka m.č. 1.41 X348.1-X348.5	&EFS+R3/47.8	
+R3-W349	PRAFlaDur	5	2,5	28	Vývod pro indukci	&EFS+R3/48.0	
+R3-W350	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka Trouba m.č. 1.41 X350	&EFS+R3/48.2	
+R3-W351	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka Trouba m.č. 1.41 X351	&EFS+R3/48.4	
+R3-W0351	PRAFlaDur	3	2,5	184	Osvětlení m.č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10	&EFS+R3/38.0	
+R3-W352	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka Mikrovlnka m.č. 1.41 X352	&EFS+R3/48.5	
+R3-W0352	PRAFlaDur	3	2,5	202	Osvětlení m.č. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17	&EFS+R3/38.2	
+R3-W353	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka Mikrovlnka m.č. 1.41 X353	&EFS+R3/48.7	
+R3-W0353	PRAFlaDur	3	2,5	295	Osvětlení m.č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31	&EFS+R3/38.4	
+R3-W354	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka Var. deska m.č. 1.41 X354	&EFS+R3/48.8	
+R3-W0354	PRAFlaDur	3	2,5	401	Osvětlení m.č. 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45	&EFS+R3/38.5	
+R3-W355	PRAFlaDur	3	2,5	30	Zásuvka m.č. 1.42 X355.1-X355.2	&EFS+R3/49.0	
+R3-W0355	PRAFlaDur	3	2,5	189	Osvětlení m.č. 1.18, 1.19, 1.20	&EFS+R3/38.7	
+R3-W356	PRAFlaDur	3	2,5	27	Zásuvka PC m.č. 1.45 X356.1-X356.2	&EFS+R3/49.2	
+R3-W357	PRAFlaDur	3	2,5	23	Zásuvka PC m.č. 1.45 X357.1-X357.2	&EFS+R3/49.4	
+R3-W358	PRAFlaDur	3	2,5	23	Zásuvka Linka m.č. 1.45 X358.1-X358.3	&EFS+R3/49.5	
+R3-W359	PRAFlaDur	3	1,5	23	Trafo 24V m.č. 1.44	&EFS+R3/49.7	
+R3-W0361.1	PRAFlaDur	3	2,5	90	Nouzové osvětlení 1NP okruh 1	&EFS+R3/39.0	
+R3-W0361.11	PRAFlaDur	3	2,5	75	Nouzové osvětlení 1NP okruh 2	&EFS+R3/39.2	
+R3-W0361.32	PRAFlaDur	3	2,5	84	Nouzové osvětlení 1NP okruh 3	&EFS+R3/39.4	
+R3-WS361	PRAFlaDur	5	1,5	24	Propojení nouzového osvětlení mezi rozvaděči +R1 a +R3	&EFS+R3/39.8	
+R3-W_PE1	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 1	&EFS+R3/36.4	
+R3-W_PE2	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování rozvaděč technologie 2	&EFS+R3/36.5	
+R3-W_PE3	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 3	&EFS+R3/36.6	
+R3-W_PE_RACK	CYA	1	6	50	Doplňkové pospojování rozvaděče RACK	&EFS+R3/36.6	
+R4-W401	PRAFlaDur	3	2,5	24	Zásuvka Postel m.č. 1.06 X401	&EFS+R4/51.0	
+R4-W402	PRAFlaDur	3	2,5	23	Zásuvka Postel m.č. 1.06 X402	&EFS+R4/51.2	
+R4-W403	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka Postel m.č. 1.10 X403	&EFS+R4/51.4	
+R4-W404	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka Postel m.č. 1.10 X404	&EFS+R4/51.5	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+R4-W405	PRAFlaDur	3	2,5	33	Zásuvka Postel m.č. 1.11 X405	&EFS+R4/51.7	
+R4-W406	PRAFlaDur	3	2,5	32	Zásuvka Postel m.č. 1.11 X406	&EFS+R4/51.8	
+R4-W407	PRAFlaDur	3	2,5	35	Zásuvka Postel m.č. 1.12 X407	&EFS+R4/52.0	
+R4-W408	PRAFlaDur	3	2,5	36	Zásuvka Postel m.č. 1.12 X408	&EFS+R4/52.2	
+R4-W409	PRAFlaDur	3	2,5	32	Zásuvka Postel m.č. 1.12 X409	&EFS+R4/52.4	
+R4-W410	PRAFlaDur	3	2,5	40	Zásuvka Postel m.č. 1.13 X410	&EFS+R4/52.5	
+R4-W411	PRAFlaDur	3	2,5	38	Zásuvka Postel m.č. 1.13 X411	&EFS+R4/52.7	
+R4-W412	PRAFlaDur	3	2,5	42	Zásuvka Postel m.č. 1.14 X412	&EFS+R4/52.8	
+R4-W413	PRAFlaDur	3	2,5	40	Zásuvka Postel m.č. 1.14 X413	&EFS+R4/53.0	
+R4-W414	PRAFlaDur	3	2,5	46	Zásuvka Postel m.č. 1.15 X414	&EFS+R4/53.2	
+R4-W415	PRAFlaDur	3	2,5	47	Zásuvka Postel m.č. 1.15 X415	&EFS+R4/53.4	
+R4-W416	PRAFlaDur	3	2,5	22	Zásuvka Trezor na opiaty m.č. 1.45 X416	&EFS+R4/53.5	
+R4-W420	PRAFlaDur	3	2,5	17	Zásuvka m.č. 1.08 X420.1-X420.4	&EFS+R4/54.2	
+R4-W421	PRAFlaDur	3	2,5	23	Zásuvka m.č. 1.09 X421.1-X421.4	&EFS+R4/54.4	
+R4-W422	PRAFlaDur	3	2,5	34	Zásuvka WIFI m.č. 1.18 X422.1-X422.2	&EFS+R4/54.5	
+R4-W423	PRAFlaDur	3	2,5	14	Zásuvka WIFI m.č. 1.18 X423.1-X423.2	&EFS+R4/54.7	
+R4-W424	PRAFlaDur	3	2,5	41	Zásuvka m.č. 1.24 X424.1X424.2	&EFS+R4/54.8	
+R4-W425	PRAFlaDur	3	2,5	24	Zásuvky WIFI m.č. 1.33 X425.1-X425.3	&EFS+R4/55.0	
+R4-W427	PRAFlaDur	3	2,5	28	Zásuvka PC m.č. 1.39 X427.1-X427.4	&EFS+R4/55.4	
+R4-W428	PRAFlaDur	3	2,5	25	Zásuvka PC m.č. 1.39 X428.1-X428.4	&EFS+R4/55.5	
+R4-W429	PRAFlaDur	3	2,5	29	Zásuvka PC m.č. 1.40 X429.1-X429.4	&EFS+R4/55.7	
+R4-W430	PRAFlaDur	3	2,5	24	Zásuvka PC m.č. 1.40 X430.1-X430.4	&EFS+R4/55.8	
+R4-W432	PRAFlaDur	3	2,5	27	Zásuvka PC m.č. 1.45 X432.1-X432.4	&EFS+R4/56.2	
+R4-W433	PRAFlaDur	3	2,5	24	Zásuvka PC m.č. 1.45 X433.1-X433.4	&EFS+R4/56.4	
+R4-W451	PRAFlaDur	3	2,5	41	Signalizace Invalidi m.č. 1.17	&EFS+R4/57.2	
+R4-W452	PRAFlaDur	3	2,5	41	Signalizace Invalidi m.č. 1.27	&EFS+R4/58.2	
+R4-W_PE1	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 1	&EFS+R4/50.4	
+R4-W_PE2	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování rozvaděč technologie 2	&EFS+R4/50.5	
+R4-W_PE3	CYA	1	6	60	Doplňkové pospojování technologie 3	&EFS+R4/50.6	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	Ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+T1-W251.1	PRAFlaCom F	3x2	0,8	10	Napájení reset invalidi	&EFS+R2/35.4	
+T1-WS251.2	PRAFlaCom F	3x2	0,8	5	Napájení tlačítko invalidi	&EFS+R2/35.6	
+T2-W451.1	PRAFlaCom F	3x2	0,8	10	Napájení reset invalidi	&EFS+R4/57.4	
+T2-W452.1	PRAFlaCom F	3x2	0,8	10	=	&EFS+R4/58.4	
+T2-WS451.2	PRAFlaCom F	3x2	0,8	5	Napájení tlačítko invalidi	&EFS+R4/57.6	
+T2-WS452.2	PRAFlaCom F	3x2	0,8	5	=	&EFS+R4/58.6	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+RACK-WS2	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	94	Zásuvka X_DATA1 a	&EFS2+RACK/60.2	
+RACK-WS3	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	94	Zásuvka X_DATA1 b	&EFS2+RACK/60.3	
+RACK-WS4	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	94	Zásuvka X_DATA2 a	&EFS2+RACK/60.3	
+RACK-WS5	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	94	Zásuvka X_DATA2 b	&EFS2+RACK/60.3	
+RACK-WS6	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA3 a	&EFS2+RACK/60.3	
+RACK-WS7	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA3 b	&EFS2+RACK/60.3	
+RACK-WS9	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA4 a	&EFS2+RACK/60.4	
+RACK-WS10	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA4 b	&EFS2+RACK/60.4	
+RACK-WS11	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	86	Zásuvka X_DATA5 a	&EFS2+RACK/60.5	
+RACK-WS12	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	86	Zásuvka X_DATA5 b	&EFS2+RACK/60.5	
+RACK-WS13	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	86	Zásuvka X_DATA6 a	&EFS2+RACK/60.5	
+RACK-WS14	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	86	Zásuvka X_DATA6 b	&EFS2+RACK/60.5	
+RACK-WS15	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	83	Zásuvka X_DATA7 a	&EFS2+RACK/60.5	
+RACK-WS16	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	83	Zásuvka X_DATA7 b	&EFS2+RACK/60.6	
+RACK-WS17	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	83	Zásuvka X_DATA8 a	&EFS2+RACK/60.6	
+RACK-WS18	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	83	Zásuvka X_DATA8 b	&EFS2+RACK/60.6	
+RACK-WS19	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	78	Zásuvka X_DATA9 a	&EFS2+RACK/60.7	
+RACK-WS20	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	78	Zásuvka X_DATA9 b	&EFS2+RACK/60.7	
+RACK-WS21	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	78	Zásuvka X_DATA10 a	&EFS2+RACK/60.7	
+RACK-WS22	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	78	Zásuvka X_DATA10 b	&EFS2+RACK/60.7	
+RACK-WS27	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA13 a	&EFS2+RACK/61.3	
+RACK-WS28	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA13 b	&EFS2+RACK/61.3	
+RACK-WS29	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA14 a	&EFS2+RACK/61.3	
+RACK-WS30	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA14 b	&EFS2+RACK/61.3	
+RACK-WS31	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA15 a	&EFS2+RACK/61.3	
+RACK-WS32	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA15 b	&EFS2+RACK/61.4	
+RACK-WS33	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA16 a	&EFS2+RACK/61.4	
+RACK-WS34	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	71	Zásuvka X_DATA16 b	&EFS2+RACK/61.4	
+RACK-WS35	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	77	Zásuvka X_DATA17 a	&EFS2+RACK/61.5	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+RACK-WS36	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	77	Zásuvka X_DATA17 b	&EFS2+RACK/61.5	
+RACK-WS37	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	80	Zásuvka X_DATA18 a	&EFS2+RACK/61.5	
+RACK-WS38	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	80	Zásuvka X_DATA18 b	&EFS2+RACK/61.5	
+RACK-WS39	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	84	Zásuvka X_DATA19 a	&EFS2+RACK/61.5	
+RACK-WS40	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	84	Zásuvka X_DATA19 b	&EFS2+RACK/61.6	
+RACK-WS41	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA20 a	&EFS2+RACK/61.6	
+RACK-WS42	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA20 b	&EFS2+RACK/61.6	
+RACK-WS43	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	92	Zásuvka X_DATA21 a	&EFS2+RACK/61.7	
+RACK-WS44	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	92	Zásuvka X_DATA21 b	&EFS2+RACK/61.7	
+RACK-WS45	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	96	Zásuvka X_DATA22 a	&EFS2+RACK/61.7	
+RACK-WS46	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	96	Zásuvka X_DATA22 b	&EFS2+RACK/61.7	
+RACK-WS49	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	77	Zásuvka X_DATA24 a	&EFS2+RACK/62.2	
+RACK-WS50	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	77	Zásuvka X_DATA24 b	&EFS2+RACK/62.3	
+RACK-WS51	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	66	Zásuvka X_DATA25 a	&EFS2+RACK/62.3	
+RACK-WS52	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	66	Zásuvka X_DATA25 b	&EFS2+RACK/62.3	
+RACK-WS53	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	85	Zásuvka X_DATA26 a	&EFS2+RACK/62.3	
+RACK-WS54	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	85	Zásuvka X_DATA26 b	&EFS2+RACK/62.3	
+RACK-WS56	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	94	Zásuvka X_DATA27 a	&EFS2+RACK/62.4	
+RACK-WS57	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	94	Zásuvka X_DATA27 b	&EFS2+RACK/62.4	
+RACK-WS58	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	77	Zásuvka X_DATA28 a	&EFS2+RACK/62.5	
+RACK-WS59	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	77	Zásuvka X_DATA28 b	&EFS2+RACK/62.5	
+RACK-WS60	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	85	Zásuvka X_DATA29 a	&EFS2+RACK/62.5	
+RACK-WS61	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	85	Zásuvka X_DATA29 b	&EFS2+RACK/62.5	
+RACK-WS62	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	83	Zásuvka X_DATA30 a	&EFS2+RACK/62.5	
+RACK-WS63	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	83	Zásuvka X_DATA30 b	&EFS2+RACK/62.6	
+RACK-WS64	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	85	Zásuvka X_DATA31 a	&EFS2+RACK/62.6	
+RACK-WS65	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	85	Zásuvka X_DATA31 b	&EFS2+RACK/62.6	
+RACK-WS66	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	80	Zásuvka X_DATA32 a	&EFS2+RACK/62.7	
+RACK-WS67	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	80	Zásuvka X_DATA32 b	&EFS2+RACK/62.7	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	∅	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+RACK-WS68	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	79	Zásuvka X_DATA33 a	&EFS2+RACK/62.7	
+RACK-WS69	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	79	Zásuvka X_DATA33 b	&EFS2+RACK/62.7	
+RACK-WS70	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	86	Zásuvka X_DATA34 a	&EFS2+RACK/62.7	
+RACK-WS71	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	86	Zásuvka X_DATA34 b	&EFS2+RACK/62.8	
+RACK-WS72	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA35 a	&EFS2+RACK/63.2	
+RACK-WS73	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	89	Zásuvka X_DATA35 b	&EFS2+RACK/63.2	
+RACK-WS74	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	92	Zásuvka X_DATA36 a	&EFS2+RACK/63.3	
+RACK-WS75	SXKD-6-UTP	4x2	0,5	92	Zásuvka X_DATA36 b	&EFS2+RACK/63.3	