

**ID Projekt s.r.o.
Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
1090353716 / 24.11.2016	12-920500	Jeřábek / 840840840	Hradec Králové / 13.12.2016

Věc:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou.

Obec: -

Č.kat. – p.p.č

Ulice: – bez názvu

kat. úz.– Proruby u Potštejna, Potštejn, Záměl

Na základě Vaší žádosti ze dne 24.11.2016 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou.

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu

následujícího zařízení elektrizační soustavy :

35 kV nadzemní vedení vysokého napětí VN 2368 – 35 kV

35 kV věžová, koncová transformační stanice RK_0260, Proruby u Potštejna - Lom

35 kV jedno sloupová transformační stanice RK_0943, Proruby u Potštejna - Dolní

1 kV zemní kabelové vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně – **10 m** (u zařízení vybudovaných před rokem 1994).

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a u stožárových elektrických transformačních stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí činí **10 m** (u zařízení vybudovaných před rokem 1994).

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 1 kV činí **1 m** po obou stranách krajního kabelu.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěny minimálně :

Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělicích pásů, krajnic apod.

- Nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV -

Stavba – III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou bude křížovat stávající nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV a bude prováděna v souběhu se stávajícím nadzemním vedením vysokého napětí 35 kV .

Křížení a souběh cesty s nadzemním vedením VN 35 kV musí být proveden dle ČSN EN 50 423-1 (ČSN33 3301 čl. 12.2.2).

Stávající stožáry vedení vn nesmějí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, nebo nepřiměřeně znesnadňovat jejich údržbu. Žádná část stožáru nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky **5,5 m**.

Venkovní vedení vn musí mít v místě křížení zvýšenou bezpečnost. Živé části vedení vn (vodiče) musí být od komunikací vzdáleny minimálně **6 m**.

- **Jedno sloupová Stožárová transformační stanice -**
- **Věžová koncová transformační stanice -**

Při provádění stavby v ochranném pásmu stožárové transformační stanice, zejména při provádění zemních prací pro hutnění pláňe pro zpevněný povrch vozovky a krajnic, příkopů, propustků a sjezdů, nesmí dojít k narušení stability konstrukce TS (základů věžové koncové stanice, základů betonových sloupů), k narušení základů konstrukcí a k poškození zemnicí sítě transformační stanice.

Sloup a stavba transformační stanice nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo nepřiměřeně znesnadňovat údržbu komunikace. Živé části transformační stanice musí být od komunikace vzdáleny minimálně **6 m**.

Stavba – III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou - bude prováděna v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV .

V místě souběhů a křížení se stavbou je kabelové vedení 1 kV uloženo podél a pod stávající silnicí v hloubce 50- 110 cm.

Při provádění stavby, nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení. Při provádění zemních prací pro zhutnění pláňe pod asfaltový povrch vozovky a krajnic, příkopů, propustků a sjezdů, nesmí dojít k narušení výstražného krytí a kabelového lože, popř. k narušení stability kabelových pojistkových pilířů.

Kabelové vedení musí být před započítím stavebních prací na místě vytyčeno ! V případě nejasností zejména hloubkového uložení kabelových vedení musí být skutečné uložení kabelů ověřeno zemními ručními sondami.

Svislé dopravní značení – V případě, že svislé dopravní značení bude prováděno v ochranném pásmu kabelového vedení 1 kV, musí být provedeno tak, aby ukotvení (betonová, nebo ocelová pata) dopravní značky byla umístěna minimálně **0,4 m** od krajního kabelu.

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí** se stavbou : „**III / 3167 + III / 3169, Černá Skála - Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou**“ – (rekonstrukce silnice, asfaltobeton, sjezdy, propustky, krajnice) za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky a za předpokladu, že v místě křížení s nadzemním vedením vysokého napětí bude na vedení vn zajištěna zvýšená bezpečnost (ČSN 33 3301 čl. 3.3.2).

Zvýšená bezpečnost je na vedení vn v místě křížení již zajištěna.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb s.r.o. na tel. číslo 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
2. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 1.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :

- **Nadzemní vedení VN + TS** -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného vedení a konstrukcí TS.
3. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-2 (PNE 330000-6) – pracovní činnost v blízkosti elektrických zařízení a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce zvedacími mechanismy, autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu VN, TS a pod.).


- **Kabelové vedení NN** -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože a porušení výstražného krytí. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelových pilířů nesmí dojít k narušení jejich stability.
4. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-2 (PNE 330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O případné vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Souhlas nabývá platnosti dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí a jeho platnost dále trvá po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

122

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
region