

Soupis vývodů z rozváděče RM03_A

11**ŠKOLNÍ JÍDELNA - HRADECKÁ 1219, HK**

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
Přívod z rozváděče RMO1					
WL1	FA01	1-CYKY 4x25	RMO1	RM03_A	zázemí kuchyně
Silové vývody					Stávající vývody budou dohledány a řádně popsány při realizaci a v dokumentaci DSPS
WL2	X1:01	AYKY 2x2,5	RM03_A	Z.x.22	zásuvka sklad 1 - stávající
WL3	X1:02	AYKY 2x2,5	RM03_A	Z.x.23	zásuvka sklad 2 - stávající
WL4	X1:03	AYKY 2x2,5	RM03_A	Z.x.24	zásuvka šéfkuchař jídelna - stávající
WL5	X1:04	AYKY 2x2,5	RM03_A	Sv.x.15	osvětlení chodba - stávající
WL6	X1:05	AYKY 2x2,5	RM03_A	Sv.x.16	osvětlení sklad 1,2 - stávající
WL7	X1:06	AYKY 2x2,5	RM03_A	Sv.x.17	osvětlení strojovna - stávající
WL7	X1:06	AYKY 2x2,5	RM03_A	Sv.x.18	osvětlení výdejna - stávající
WL10	X2:01-03	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	Sv.x.20	osvětlení jídelna řada A1 - stávající
WL10.1	X2:04-06	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	OVL-Sv.	ovládání osvětlení jídelna řada A1 - stávající
WL11	X3:01-03	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	Sv.x.21	osvětlení jídelna řada A2 - stávající
WL11.1	X3:04-06	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	OVL-Sv.	ovládání osvětlení jídelna řada A2 - stávající
WL12	X4:01-03	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	Sv.x.22	osvětlení jídelna řada A3 - stávající
WL12.1	X4:04-06	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	OVL-Sv.	ovládání osvětlení jídelna řada A3 - stávající
WL13	X4:01-03	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	Sv.x.23	osvětlení jídelna řada A4 - stávající
WL13.1	X4:04-06	CYKY-J 5x1,5	RM03_A	OVL-Sv.	ovládání osvětlení jídelna řada A4 - stávající
WL14	X6:01	CYKY-J 3x1,5	RM03_A	Sv.N.2	osvětlení mouzové - stávající
WL15	X6:02	AYKY 3x2,5	RM03_A	Z.x.25	zásuvky jídelna - stávající
WL16	X6:03	AYKY 3x2,5	RM03_A	Z.x.26	zásuvka pračka - stávající

Ekvipotenciální svorkovnice MET.3 - dle schéma zapojení rozváděče RM03_B

Josef Mikyska
M-Projekt elektro
Erbenova 2366, 544 01 Dvůr Králové n.L.
IČ: 603/08 726
tel.: +420 603 481 869