

ozn:	typ:	odkud vede	kam	délka	popis
		<b>Kabely z rozvaděče RA1 (objekt D)</b>			
W	L1.1	CYKY 5Jx6	R-EI	RA1	15 napájení rozvaděče MaR-RA1
W	1.1	JYTY 2Dx1	RA1	1.1	12 plynový kotel - porucha
W	1.2	JYTY 2Dx1	RA1	1.1	12 plynový kotel - povel
W	1.3	JYTY 2Dx1	RA1	1.1	12 ovládání výkonu kotle
W	1.4	CYKY 3Jx1,5	RA1	Z1	12 plynový kotel - zásuvka
W	1.5	JYTY 2Dx1	RA1	1.2	12 plynový kotel - porucha
W	1.6	JYTY 2Dx1	RA1	1.2	12 plynový kotel - povel
W	1.7	JYTY 2Dx1	RA1	1.2	12 ovládání výkonu kotle
W	1.8	CYKY 3Jx1,5	RA1	Z2	12 plynový kotel - zásuvka
W	1.9	JYTY 2Dx1	RA1	1.3	15 teplota vody za kotli
W	1.10	JYTY 2Dx1	RA1	1.4	15 teplota vody zpátečky do kotlů
W	1.11	CYKY 3Jx1,5	RA1	Z3	20 aut. dopouštění - zásuvka
W	1.12	JYTY 2Dx1	RA1	7.1	20 aut. dopouštění - porucha
W	1.13	CYKY 5Jx1,5	RA1	9.1	8 poruchová signalizace - houkačka a signálka
W	1.14	CYKY 3Jx1,5	RA1	9.2	8 havarijní uzávěr plynu
W	1.15	CYKY 5Jx1,5	RA1	9.3	10 detektor úniku plynu
W	1.16	JYTY 4Dx1	RA1	9.4	8 max. teplota v kotelně
W	1.17	CYKY 3Jx1,5	RA1	9.5	8 odstavení kotelny (stop tlačítko)
W	1.18	JYTY 4Dx1	RA1	9.6	10 zaplavení kotelny
W	1.19	JYTY 4Dx1	RA1	9.7	10 tlak vody ÚT
W	1.20	JYTY 4Dx1	RA1	10.1	15 ventil ÚT - dílny objekt B+C
W	1.21	CYKY 3Jx1,5	RA1	10.2	15 čerpadlo ÚT - dílny objekt B+C
W	1.22	JYTY 2Dx1	RA1	10.3	15 teplota vody ÚT - dílny objekt B+C
W	1.23	JYTY 2Dx1	RA1	10.4	10 venkovní teplota, severní fasáda
W	1.24	JYTY 4Dx1	RA1	11.1	15 ventil ÚT - dílny šatny objekt D
W	1.25	CYKY 3Jx1,5	RA1	11.2	15 čerpadlo ÚT - dílny šatny objekt D
W	1.26	JYTY 2Dx1	RA1	11.3	15 teplota vody ÚT - dílny šatny objekt D
W	1.27	JYTY 4Dx1	RA1	12.1	15 ventil ÚT - nástěnné jednotky objekt D
W	1.28	CYKY 3Jx1,5	RA1	12.2	15 čerpadlo ÚT - nástěnné jednotky objekt D
W	1.29	JYTY 2Dx1	RA1	12.3	15 teplota vody ÚT - nástěnné jednotky objekt D
W	1.30	JYTY 4Dx1	RA1	13.1	15 ventil ÚT - šatny objekt A
W	1.31	CYKY 3Jx1,5	RA1	13.2	15 čerpadlo ÚT - šatny objekt A
W	1.32	JYTY 2Dx1	RA1	13.3	15 teplota vody ÚT - šatny objekt A

ozn:	typ:	odkud vede	kam	délka	popis
W 1.33	CYKY 3Jx1,5	RA1	14.1	15	čerpadlo VZT
W 1.34	UTP CAT5e	RA1	ETH	55	ethernet komunikace, switch v m.č.1.24
W 1.35	CYKY 3Jx1,5	RA1	S1	20	světelný okruh - kotelna
W 1.36	CYKY 3Jx2,5	RA1	Z4	10	zásuvkový okruh 230V/16A kotelna
W 1.37	CYKY 5Jx2,5	RA1	Z5	10	zásuvkový okruh 400V/16A kotelna
	CYA6 žz	R-EI	RA1	15	pospojování rozvaděč MaR
	CYA6 žz	RA1		25	pospojování kotelna
	<b>Součet kabelů:</b>				
	JYTY 2Dx1			192	
	JYTY 4Dx1			88	
	CYKY 3Jx1,5			155	
	CYKY 3Jx2,5			10	
	CYKY 5Jx1,5			18	
	CYKY 5Jx2,5			10	
	CYKY 5Jx6			15	
	UTP CAT5e			55	
	CYA6 žz			40	