

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
Aleš Stec, projektant elektro, silnoproud a slaboproud

m: +420 605 151 541
e: info@stecovi.cz
ČKAIT č. 1104232

Dokumentace pro provádění stavby (mimo veřejné zakázky)		
<div>Zákazník Kania a.s.</div> <div>Adresa Špálova 80/9 702 00 Ostrava Česká republika</div>		<div>Investor KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div> <div>Adresa Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Česká republika</div> <div>Razítko</div>
Autor projektu	Andrzej Kantor	
Projekt kontroloval	Aleš Stec	
Projekt schválil	Aleš Stec ČKAIT č. 1104232	
<div>Projekt</div> <div>ONJI-Přemístění odd. psychiatrie po dobu výstavby nového pavilonu stavební úpravy pavilonu B-PD-ZD/23/446</div>		Číslo zakázky 2024107
		Číslo projektu 2024107 EEC
		Vytvořeno dne 06.03.2025
Provozní soubor	Zpracováno dne 10.03.2025	
Část dokumentace	D1.4.4 - Elektroinstalace	
Název výkresu	Stecovi s.r.o, IČ: 17638984 ul. Hasičská 171 739 91 Jablunkov	
Seznam zdrojů		

Ordinace FN Jičín_Kania
Proejkt č. 2024107
Investor KRALOVOHRADECKÝ KRAJ
Objednatel Kania a.s.
Zhotovitel Andrzej Kantor
Datum 27.01.2025
Revize č. 07.03.2025 REV1

Číslo okruhu	Název jističe	Název zařízení	Název artiklu	Číslo prostoru	Název prostoru	Příkon [W]	Soudobost	Soudobýpříkon [W]	Napětí (v)	Rozváděč	Účinník	Proud [A] -1F	Proud [A]- 3F	Jištění [A]	Char.	Jmenovitý rezid	Počet modulů	Délka	Kabel	Poznámky
								0,00												
	Q0101	Hlavní vypínač		1.19	Chodba			0,00	400,00	+R1 (Z,Z1)	1	0	0	63				3		
	F0101.1	Pojistkový odpokovač pro přepětovou ochranu		1.19	Chodba			0,00	400,00	+R1 (Z,Z1)	1	0	0	32	gG			3		
	F0101.2	Přepětová ochrana		1.19	Chodba			0,00	400,00	+R1 (Z,Z1)	1	0	0					3		
E0151.1A-10B	F0151	Osvětlení		1.01, 1.02, 1.03, 1.04	Pracovny Lékařů	717	80%	573,60	230,00	+R1 (Z,Z1)		2,49	0	10	C	30mA		1,5	176	PRAFLaDur 3x2,5
E0152.1A-6B	F0152	Osvětlení		1.46, 1.47, 1.48, 1.49	WC, bezbarierové WC	377	80%	301,60	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,31	0	10	C	30mA		1,5	159	PRAFLaDur 3x2,5
X101.1-X101.2	F101	Zásuvky	PC	1.01	Pracovná Lékaře	800	70,00%	560,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	24	PRAFLaDur 3x2,5
X103.1	F103	Zásuvka	TV	1.01	Pracovná Lékaře	400	50,00%	200,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	20	PRAFLaDur 3x2,5
X104.1-X104.2	F104	Zásuvky	PC	1.02	Pracovná Lékaře	800	70,00%	560,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	20	PRAFLaDur 3x2,5
X106.1	F106	Zásuvka	TV	1.02	Pracovná Lékaře	400	50,00%	200,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	16	PRAFLaDur 3x2,5
X108.1-X108.2	F108	Zásuvky	PC	1.03	Pracovná Lékaře	800	70,00%	560,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	17	PRAFLaDur 3x2,5
X109.1	F109	Zásuvka	TV	1.03	Pracovná Lékaře	400	50,00%	200,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	12	PRAFLaDur 3x2,5
X111.1-X111.2	F111	Zásuvky	PC	1.04	Pracovná Lékaře	800	70,00%	560,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	17	PRAFLaDur 3x2,5
X112.1	F112	Zásuvka	TV	1.04	Pracovná Lékaře	400	50,00%	200,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	12	PRAFLaDur 3x2,5
X113.1-X113.2	F113	Zásuvky	PC	1.05	Pracovná Lékaře	800	70,00%	560,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	19	PRAFLaDur 3x2,5
X115.1	F115	Zásuvka	TV	1.05	Pracovná Lékaře	400	50,00%	200,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	15	PRAFLaDur 3x2,5
X116	F116	Zásuvka		1.47	Bezbarierové WC	300	70,00%	210,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,91	0,00	16	B	30mA		1	23	PRAFLaDur 3x2,5
X117.1-X117.2	F117	Zásuvky	PC	1.48	Přípravná a odběrová	500	70,00%	350,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA		1	34	PRAFLaDur 3x2,5
X118.1-X118.3	F118	Zásuvky	Lůžko+Vchod	1.48	Přípravná a odběrová	400	70,00%	280,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,22	0,00	16	B	30mA		1	48	PRAFLaDur 3x2,5
X119.1-X119.3	F119	Zásuvky	Linka	1.48	Přípravná a odběrová	500	70,00%	350,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA		1	30	PRAFLaDur 3x2,5
X120	F120	Zásuvka	Linka	1.48	Přípravná a odběrová	300	70,00%	210,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,91	0,00	16	B	30mA		1	31	PRAFLaDur 3x2,5
X121.1-X121.2	F121	Zásuvky	PC	1.49	Pracovná lékaře	500	70,00%	350,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA		1	36	PRAFLaDur 3x2,5
X122.1-X122.3	F122	Zásuvky	Linka	1.49	Pracovná lékaře	600	70,00%	420,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,83	0,00	16	B	30mA		1	33	PRAFLaDur 3x2,5
X123.1-X123.2	F123	Zásuvky	Pod linkou-vchod	1.49	Pracovná lékaře	400	70,00%	280,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,22	0,00	16	B	30mA		1	43	PRAFLaDur 3x1,5
T124	F124	Vývod	Trafo 24V	1.48	Přípravná a odběrová	60	50,00%	30,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		0,13	0,00	16	B	30mA		1	31	PRAFLaDur 3x2,6
X125.1-X125.3	F125	Zásuvka		1.50	Sklad	500	70,00%	350,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA		1	59	PRAFLaDur 5x6
E151	F151	Vývod	Chladicí jednotka		Venek	6460	90,00%	5814,00	400,00	+R1 (Z,Z1)	0,95	0,00	8,83	25	C			1	29	PRAFLaDur 3x2,6
E152.1-E152.8	F152	Vývod	Nastěnná jednotka	1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08		173	900,00%	1557,00	230,00	+R1 (Z,Z1)		6,77	0,00	10	C			1	85	PRAFLaDur 3x2,5
								0,00												
	Q0201	Hlavní vypínač		1.19	Chodba			0,00	400,00	+R2 (Z,2,3)	1,00	0,00	0,00	63				3		
	F0201.1	Pojistkový odpokovač pro přepětovou ochranu		1.19	Chodba			0,00	400,00	+R2 (Z,2,3)	0,95	0,00	0,00	32	gG			3		
	F0201.2	Přepětová ochrana		1.19	Chodba			0,00	400,00	+R2 (Z,2,3)	0,95	0,00	0,00					3		
X202.1-X202.4	F202	Zásuvky	PC	1.01	Pracovna lékaře	800	60,00%	480,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA		1	25	PRAFLaDur 3x2,5
X204.1-X204.4	F204	Zásuvky	PC	1.02	Pracovna lékaře	800	60,00%	480,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA		1	21	PRAFLaDur 3x2,5
X207.1-X207.4	F207	Zásuvky	PC	1.03	Pracovna lékaře	800	60,00%	480,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA		1	18	PRAFLaDur 3x2,5
X209.1-X209.4	F209	Zásuvky	PC	1.04	Pracovna lékaře	800	60,00%	480,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA		1	18	PRAFLaDur 3x2,5
X210.1-X210.4	F210	Zásuvky	PC	1.05	Pracovna lékaře	800	60,00%	480,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA		1	20	PRAFLaDur 3x2,5
X212.1-X212.2	F212	Zásuvky	WIFI	1.19	Chodba	300	60,00%	180,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		0,78	0,00	10	B	30mA		1	9	PRAFLaDur 3x2,5
X214.1-X214.4	F214	Zásuvky	PC	1.48	Přípravná a odběrová	800	60,00%	480,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA		1	34	PRAFLaDur 3x2,5
X215.1-X215.4	F215	Zásuvky	PC	1.49	Pracovna lékaře	800	60,00%	480,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA		1	37	PRAFLaDur 3x2,5
A251	F251	Vývod	Invalidi	1.47	Bezbarierové WC	30	100,00%	30,00	230,00	+R2 (Z,2,3)		0,13	0,00	6	B			1	27	PRAFLaDur 3x2,5
								0,00												
	Q0301	Hlavní vypínač		1.18	Chodba			0,00	400,00	+R3 (Z,Z1)	1	0	0	63				3		
	F0301.1	Pojistkový odpokovač pro přepětovou ochranu		1.18	Chodba			0,00		+R3 (Z,Z1)		0	0	32	gG			3		
	F0301.2	Přepětová ochrana		1.18	Chodba			0,00	400,00	+R3 (Z,Z1)	1	0	0					3		
RACK	F0311	Vývod pro RACK 2NP	Vývod	2NP		1000	80%	800,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		3,47826087	0	10	C			1	50	PRAFLaDur 3x2,5
E0351.1A-7B	F0351	Osvětlení		1.06, 1.07, 1.08, 1.09	Pokoj 2 lůžka, jídelna,	504	80,00%	403,20	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,75	0,00	10	C	30mA		1,5	184	PRAFLaDur 3x2,5
E0352.1A-7	F0352	Osvětlení		1.11, 1.12, 1.13, 1.14	Pokoj 2 lůžka, 3 lůžka	432	80,00%	345,60	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,50	0,00	10	C	30mA		1,5	202	PRAFLaDur 3x2,5
E0353.1-12	F0353	Osvětlení		1.21, 1.22, 1.23, 1.24	Předsiň WC, WC, tera	356	80,00%	284,80	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,24	0,00	10	C	30mA		1,5	295	PRAFLaDur 3x2,5
E0354.1A-14C	F0354	Osvětlení		1.32, 1.33, 1.34, 1.35	Koupelna, chodba, sc	623	80,00%	498,40	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,17	0,00	10	C	30mA		1,5	401	PRAFLaDur 3x2,5
E0355.1A-2F	F0355	Osvětlení chodba		1.18, 1.19, 1.20	Chodby, zádveří	198	80,00%	158,40	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,69	0,00	10	B	30mA		1,5	189	PRAFLaDur 3x2,5
E0361.1-56	F0361	Nouzové osvětlení		1NP	1NP	460	100,00%	460,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,00	0,00	6	C			1	249	PRAFLaDur 3x2,5
X301.1-X301.3	F301	Zásuvky	Postel	1.06	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA		1	24	PRAFLaDur 3x2,5
X302.1-X302.3	F302	Zásuvky	Postel	1.06	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA		1	23	PRAFLaDur 3x2,5
X304.1-X304.4	F304	Zásuvky		1.07	Jídelna	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	29	PRAFLaDur 3x2,5
X305.1-X305.5	F305	Zásuvky		1.07	Jídelna	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	28	PRAFLaDur 3x2,5
X306.1-X306.2	F306	Ledničky		1.07	Jídelna	400	100,00%	400,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,74	0,00	16	B	30mA		1	19	PRAFLaDur 3x2,5
X307.1-X307.3	F307	Zásuvky		1.08	Pokoj sester	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	28	PRAFLaDur 3x2,5
X308.1	F308	Zásuvka		1.08	Pokoj sester	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	12	PRAFLaDur 3x2,5
X310.1-X310.7	F310	Zásuvky		1.09	Denní místnost pacie	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA		1	69	PRAFLaDur 3x2,5
X311.1-X311.2	F311	Zásuvky	TV	1.09	Denní místnost pacie	400	50,00%	200,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	22	PRAFLaDur 3x2,5
X312.1-X312.3	F312	Zásuvky	Postel	1.10	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA		1	27	PRAFLaDur 3x2,5
X313.1-X313.3	F313	Zásuvky	Postel	1.10	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA		1	28	PRAFLaDur 3x2,5
X314.1-X314.5	F314	Zásuvky	TV	1.10	Pokoj-2 Lůžla	400	50,00%	200,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	33	PRAFLaDur 3x2,5
X315.1-X315.3	F315	Zásuvky	Postel	1.11	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA		1	34	PRAFLaDur 3x2,5
X316.1-X316.3	F316	Zásuvky	Postel	1.11	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA		1	32	PRAFLaDur 3x2,5
X317.1-X317.5	F317	Zásuvky	TV	1.11	Pokoj-2 Lůžla	400	50,00%	200,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA		1	39	PRAFLaDur 3x2,5
X318.1-X318.3	F318	Zásuvky	Postel	1.12																

Ordinace FN Jičín_Kania
Proejkt č. 2024107
Investor KRALOVOTRADECKÝ KRAJ
Objednatel Kania a.s.
Zhotovitel Andrzej Kantor
Datum 27.01.2025
Revize č. 07.03.2025 REV1

Číslo okruhu	Název jističe	Název zařízení	Název artiklu	Číslo prostoru	Název prostoru	Příkon [W]	Soudobost	Soudobýpříkon [W]	Napětí (v)	Rozváděč	Účinník	Proud [A] -1F	Proud [A]- 3F	Jištění [A]	Char.	Jmenovitý rezid	Počet modulů	Délka	Kabel	Poznámky
X322.1-X322.3	F322	Zásuvky	Postel	1.13	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	40	PRAFLaDur 3x2,5	
X323.1-X323.3	F323	Zásuvky	Postel	1.13	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	37	PRAFLaDur 3x2,5	
X324.1-X324.5	F324	Zásuvky	TV	1.13	Pokoj-2 Lůžla	400	50,00%	200,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA	1	46	PRAFLaDur 3x2,5	
X325.1-X325.3	F325	Zásuvky	Postel	1.14	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	43	PRAFLaDur 3x2,5	
X326.1-X326.3	F326	Zásuvky	Postel	1.14	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	39	PRAFLaDur 3x2,5	
X327.1-X327.5	F327	Zásuvky	TV	1.14	Pokoj-2 Lůžla	400	50,00%	200,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,87	0,00	16	B	30mA	1	49	PRAFLaDur 3x2,5	
X328.1-X328.3	F328	Zásuvky	Postel	1.15	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	45	PRAFLaDur 3x2,5	
X329.1-X329.3	F329	Zásuvky	Postel	1.15	Pokoj-2 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	63	PRAFLaDur 3x2,5	
X331.1-X331.5	F331	Zásuvky		1.18, 1.19	Chodba	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA	1	88	PRAFLaDur 3x2,5	
X332.1-X332.2	F332	Zásuvky	Hrnčířský kruh+ zá	1.24	Terapie- Keramika	700	70,00%	490,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,13	0,00	16	B	30mA	1	59	PRAFLaDur 3x2,5	
X333	F333	Zásuvky	Hrnčířský kruh	1.24	Terapie- Keramika	500	70,00%	350,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA	1	49	PRAFLaDur 3x2,5	
X334	F334	Zásuvky	Hrnčířský kruh	1.24	Terapie- Keramika	500	70,00%	350,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA	1	51	PRAFLaDur 3x2,5	
X335.1-X335.3	F335	Zásuvky	Úklidová místnost	1.25	Uklidová místost	400	70,00%	280,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,22	0,00	16	B	30mA	1	47	PRAFLaDur 3x2,5	
E336	F336	Zásuvka	Zásuvka	1.26	Keramická pec	2000	70,00%	1400,00	400,00	+R3 (Z,Z1)	0,95	0,00	2,13	32	B	30mA	7	57	PRAFLaDur 5x6	
X337	F337	Zásuvka		1.31	Sklad	300	70,00%	210,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,91	0,00	16	B	30mA	1	47	PRAFLaDur 3x2,5	
X339	F339	Zásuvka		1.33	Chodba	300	70,00%	210,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,91	0,00	16	B	30mA	1	19	PRAFLaDur 3x2,5	
X342.1-X342.4	F342	Zásuvka		1.39	Pracovna	700	70,00%	490,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,13	0,00	16	B	30mA	1	40	PRAFLaDur 3x2,5	
X343.1-X343.2	F343	Zásuvka		1.39	Pracovna	500	70,00%	350,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA	1	37	PRAFLaDur 3x2,5	
X344.1-X344.4	F344	Zásuvka		1.40	Pracovna	500	70,00%	350,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA	1	37	PRAFLaDur 3x2,5	
X345.1-X345.3	F345	Zásuvka		1.40	Pracovna	600	70,00%	420,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,83	0,00	16	B	30mA	1	36	PRAFLaDur 3x2,5	
X346	F346	Zásuvka	Myčka	1.41	Terapie - kuchyň	300	70,00%	210,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,91	0,00	16	B	30mA	1	31	PRAFLaDur 3x2,5	
X347.1-X347.4	F347	Zásuvka	Linka+vchod	1.41	Terapie - kuchyň	700	70,00%	490,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,13	0,00	16	B	30mA	1	40	PRAFLaDur 3x2,5	
X348.1-X348.5	F348	Zásuvka	Linka	1.41	Terapie - kuchyň	900	70,00%	630,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,74	0,00	16	B	30mA	1	43	PRAFLaDur 3x2,5	
X349	F349	Vývod	Var. Deska	1.41	Terapie - kuchyň	800	70,00%	560,00	400,00	+R3 (Z,Z1)	0,95	0,00	0,85	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 5x2,5	
X350	F350	Zásuvka	Trouba	1.41	Terapie - kuchyň	900	70,00%	630,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,74	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X351	F351	Zásuvka	Trouba	1.41	Terapie - kuchyň	900	70,00%	630,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,74	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X352	F352	Zásuvka	Mikrovlnka	1.41	Terapie - kuchyň	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X353	F353	Zásuvka	Mikrovlnka	1.41	Terapie - kuchyň	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X354	F354	Zásuvka	Lednička	1.41	Terapie - kuchyň	1000	70,00%	700,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		3,04	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X355.1-X355.2	F355	Zásuvka		1.42	Sklad	500	70,00%	350,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA	1	30	PRAFLaDur 3x2,5	
X356.1-X356.2	F356	Zásuvka	PC	1.45	Sesterna	500	70,00%	350,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA	1	27	PRAFLaDur 3x2,5	
X357.1-X357.2	F357	Zásuvka	PC	1.45	Sesterna	500	70,00%	350,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		1,52	0,00	16	B	30mA	1	23	PRAFLaDur 3x2,5	
X358.1-X358.3	F358	Zásuvka	Linka	1.45	Sesterna	800	70,00%	560,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		2,43	0,00	16	B	30mA	1	23	PRAFLaDur 3x2,5	
T359	F359	Vývod	Trafo 24V	1.45	Sesterna	60	50,00%	30,00	230,00	+R3 (Z,Z1)		0,13	0,00	6	B	30mA	1	23	PRAFLaDur 3x1,5	
								0,00												
	Q0401	Hlavní vypínač		1.18	Chodba			0,00	400,00	+R4 (Z2,3)	1	0	0	63			3			
	F0401.1	Pojistkový odpokovač pro přepětovou ochranu		1.18	Chodba			0,00	400,00	+R4 (Z2,3)	1	0	0	32	gG		3			
	F0401.2	Přepětová ochrana		1.18	Chodba			0,00	400,00	+R4 (Z2,3)	1	0	0				3			
X401	F401	Zásuvka	Postel	1.06	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	24	PRAFLaDur 3x2,5	
X402	F402	Zásuvka	Postel	1.06	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	23	PRAFLaDur 3x2,5	
X403	F403	Zásuvka	Postel	1.10	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X404	F404	Zásuvka	Postel	1.10	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X405	F405	Zásuvka	Postel	1.11	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	33	PRAFLaDur 3x2,5	
X406	F406	Zásuvka	Postel	1.11	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	32	PRAFLaDur 3x2,5	
X407	F407	Zásuvka	Postel	1.12	Pokoj-3 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	35	PRAFLaDur 3x2,5	
X408	F408	Zásuvka	Postel	1.12	Pokoj-3 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	36	PRAFLaDur 3x2,5	
X409	F409	Zásuvka	Postel	1.12	Pokoj-3 Lůžla	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	32	PRAFLaDur 3x2,5	
X410	F410	Zásuvka	Postel	1.13	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	40	PRAFLaDur 3x2,5	
X411	F411	Zásuvka	Postel	1.13	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	38	PRAFLaDur 3x2,5	
X412	F412	Zásuvka	Postel	1.14	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	42	PRAFLaDur 3x2,5	
X413	F413	Zásuvka	Postel	1.14	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	40	PRAFLaDur 3x2,5	
X414	F414	Zásuvka	Postel	1.15	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	46	PRAFLaDur 3x2,5	
X415	F415	Zásuvka	Postel	1.15	Pokoj- 2 Lůžka	300	40,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	47	PRAFLaDur 3x2,5	
X416	F416	Zásuvka	Trezor na opiaty	1.45	Sesterna	200	60,00%	120,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,52	0,00	16	B	30mA	1	22	PRAFLaDur 3x2,5	
X420.1-X420.4	F420	Zásuvka		1.08	Pokoj sester	500	60,00%	300,00	230,00	+R4 (Z2,3)		1,30	0,00	16	B	30mA	1	17	PRAFLaDur 3x2,5	
X421.1-X421.4	F421	Zásuvka		1.09	Denní místnost pacie	500	60,00%	300,00	230,00	+R4 (Z2,3)		1,30	0,00	16	B	30mA	1	23	PRAFLaDur 3x2,5	
X422.1-X422.2	F422	Zásuvka	WIFI	1.18	Chodba	300	60,00%	180,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,78	0,00	10	B	30mA	1	34	PRAFLaDur 3x2,5	
X423.1-X423.2	F423	Zásuvka	WIFI	1.18	Chodba	300	60,00%	180,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,78	0,00	10	B	30mA	1	14	PRAFLaDur 3x2,5	
X424.1X424.2	F424	Zásuvka		1.24	Terapie - keramika	500	60,00%	300,00	230,00	+R4 (Z2,3)		1,30	0,00	16	B	30mA	1	41	PRAFLaDur 3x2,5	
X425.1-X425.2	F425	Zásuvky	WIFI	1.33	Chodba	300	60,00%	180,00	230,00	+R4 (Z2,3)		0,78	0,00	10	B	30mA	1	24	PRAFLaDur 3x2,5	
X427.1-X427.4	F427	Zásuvka	PC	1.39	Pracovna	800	60,00%	480,00	230,00	+R4 (Z2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA	1	28	PRAFLaDur 3x2,5	
X428.1-X428.4	F428	Zásuvka	PC	1.39	Pracovna	800	60,00%	480,00	230,00	+R4 (Z2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA	1	25	PRAFLaDur 3x2,5	
X429.1-X429.4	F429	Zásuvka	PC	1.40	Pracovna	800	60,00%	480,00	230,00	+R4 (Z2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA	1	29	PRAFLaDur 3x2,5	
X430.1-X430.4	F430	Zásuvka	PC	1.40	Pracovna	800	60,00%	480,00	230,00	+R4 (Z2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA	1	24	PRAFLaDur 3x2,5	
X432.1-X432.4	F432	Zásuvka	PC	1.45	Sesterna	800	60,00%	480,00	230,00	+R4 (Z2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA	1	27	PRAFLaDur 3x2,5	
X433.1-X433.4	F433	Zásuvka	PC	1.45	Sesterna	800	60,00%	480,00	230,00	+R4 (Z2,3)		2,09	0,00	16	B	30mA	1	24	PRAFLaDur 3x2,5	
A451	F451	Vývod	Invalidi	1.17	Hygienické zázemí po	30	100													